



Stampante HP LaserJet M209d

Super efficiente. Super compatta, con connettività wireless affidabile.

Aumenta la produttività grazie a una stampante monocromatica compatta,² che ti offre: stampa fronte/retro rapida⁸, funzionalità configurazione semplificata e anche Scorciatoie per risparmiare tempo con l'app HP Smart.³



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Progettata per una stampa rapida e di qualità

- Stampa in un attimo i documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro rapida.⁸
- Stampe di alta qualità, pagina dopo pagina. Qualità HP LaserJet.
- Gestisci facilmente le operazioni di stampa più impegnative e carica la carta con minore frequenza grazie al vassoio da 150 fogli.

Design compatto, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro²

- Il design compatto ti fa risparmiare spazio senza compromettere le prestazioni.²
- Una stampante LaserJet ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Porta a termine i tuoi progetti rapidamente grazie a questa stampante compatta.

Facile da impostare, facile da utilizzare.

- La configurazione guidata nell'app HP Smart ti consente di metterti subito al lavoro.¹
- Contribuisci a proteggere i documenti importanti. Funzionalità di sicurezza essenziali che contribuiscono a garantire privacy e controllo.
- Utilizza la porta USB integrata e il cavo in dotazione per collegare con la massima facilità la stampante al computer.
- Gestisci facilmente le attività con i pulsanti smart, che vengono visualizzati solo quando sono necessari.

Design compatto ed efficienza in termini energetici

- La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico della stampante.⁴
- Dove è disponibile il programma HP Planet Partners, le aziende possono riciclare le cartucce toner originali HP con la massima semplicità.⁵
- Questa stampante HP LaserJet soddisfa i requisiti delle ecolabel ENERGY STAR® e Blue Angel.^{6,7}

Presentazione prodotto

Stampante HP LaserJet M209d

1. Pannello di controllo LED con pulsanti
2. Collegamento USB
3. Stampa fronte/retro automatica: 18 ipm in formato A4
4. Vassoio di raccolta da 100 fogli
5. Vassoio di alimentazione da 150 fogli



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1350A Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135A (Circa 1.100 pagine)
	W1350X Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135X ad alta capacità (~2.400 pagine)
Assistenza e supporto	UG206E Servizio per 3 anni di sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi EMEA, esclusi Medio Oriente, Adriatico, Africa, CIS, EEM, Romania, Russia, Sudafrica, Israele, Slovenia, Turchia)
	UG086E Servizio per 3 anni di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito)
	UG289E Servizio per 3 anni di reso al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Romania, Russia, Slovenia, Sudafrica, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet M209d
Numero prodotto	BJ9L0F
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	pulsante LED
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ⁹	Nero (A4, normale): Fino a 29 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ¹¹	Nero (A4, pronto): Solo 7 secondi; Nero (A4, sospensione): 7,6 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro mensile ¹²	Fino a 20.000 A4; Volume pagine mensili consigliato¹³: 200-2.000
Funzionalità avanzate software stampante ^{2,3}	Stampa fronte/retro automatica, HP Auto-On/Auto-Off, app HP
Linguaggi standard di stampa	PCLm5; URF; PWG
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 6 mm, Inferiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 216 x 354 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità processore	500 MHz
Connettività	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo)
Memoria	Standard: 64 MB; Massima: 64 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 1; Massima: 1
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncino, cartolina
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Da 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm Supportato (sistema metrico): A4; A5; A6; B5 (JIS)
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio per carta da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli Ingresso opzionale: N/D
Peso supporti	da 60 a 163 g/m ²
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 10 Massima: Fino a 150 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 100 fogli Buste: Fino a 10 buste Massima: Fino a 100 fogli
Sistemi operativi compatibili¹⁴	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 11; Windows Server; Linux
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer; Porta USB Mac: macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; USB
Software incluso	CD non incluso nella confezione; software scaricabile da http://www.hp.com o http://www.123.hp.com
Gestione sicurezza	Avvio sicuro, integrità del firmware di sicurezza, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabilitato per impostazione predefinita; aggiornamento a OpenSSL versione 1.1.1; abilitazione/disabilitazione delle porte di rete: SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3, modifica della password di community; impostazioni predefinite protette, crittografia dei dati stazionari, aggiornamento attivo del firmware, password dell'amministratore per impostazione predefinita, selezione cifratura e TLS; blocco dell'account; configurazione Wi-Fi sicura
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 355 x 279,5 x 205 mm; Massima: 355 x 426,5 x 265 mm
Peso stampante	5,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 60 °C Umidità: Da 10 a 90% UR
Acustica⁸	Emissioni di potenza acustica: 6,7 B (A) Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A)
Alimentazione⁶	Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; Consumo: 420 watt (stampa attiva), 2,0 watt (pronta), 0,5 watt (sospensione), 0,5 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite USB, attivato al momento della spedizione), 0,04 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,04 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)⁷: 0,273 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: Interno
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, omologazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonesia, Singapore, Filippine, Argentina, Cile, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC titolo 47 CFR, parte 15 classe B/CES-003, sesta edizione
Ecolabel	Privo di mercurio
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione¹	BJ9L0F HP LaserJet M209d; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata; coperchio antipolvere; cavo di alimentazione; guida di riferimento; guida all'installazione; flyer sulla conformità normativa; cavo USB. La cartuccia in dotazione con la stampante offre una resa di ~700 pagine in bianco e nero in conformità alle standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare: https://www.hp.com/go/toneryield . Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa e all'utilizzo da parte del cliente.
Garanzia	Garanzia limitata di un anno

Note legali

- ¹ È necessario eseguire il download dell'app HP Smart, disponibile all'indirizzo <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcune funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e potrebbero variare in base al modello della stampante e al Paese. Alcune funzionalità differiscono inoltre nelle versioni desktop e mobile. HP si riserva il diritto di richiedere un pagamento per l'utilizzo di determinate funzionalità supportate dall'app HP Smart. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hpsmart.com>.
- ² <https://www.red-dot.org/project/hp-laserjet-printer-series-52406>
- ³ Sulla base di test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell'app HP su dispositivo mobile o desktop; 2) impostazione della funzionalità Scorticatoie; 3) scansione di processi associati a più di 2-3 attività (scansione verso e-mail, salvataggio e ridenominazione, archiviazione nel cloud ecc). Confronto sul risparmio medio di tempo basato sull'utilizzo di una stampante e di un software di scansione su desktop per completare attività di scansione simili. È richiesto il download dell'app HP e una stampante HP idonea. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare <https://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- ⁵ La disponibilità di stampa HP ha ottenuto la certificazione Blue Angel in conformità ai requisiti di DE-UZ 219 per l'utilizzo commerciale nei seguenti 33 Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia, Estonia, Lettonia, Lituania, Serbia, Turchia, Israele, Marocco, Sud Africa.
- ⁶ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet serie 200-500 al momento del lancio. Consultare <https://www.hp.com/ecosmart>
- ⁷ Questo sistema di stampa HP ha ottenuto la certificazione Blue Angel in conformità ai requisiti di DE-UZ 219 per l'utilizzo commerciale nei seguenti 33 Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia, Estonia, Lettonia, Lituania, Serbia, Turchia, Israele, Marocco, Sud Africa.
- ⁸ Rispetto alle stampanti e multifunzione laser monocromatiche con funzionalità di stampa fronte/retro di prezzo inferiore rispettivamente a \$149 USD/129€ EUR e a \$229 USD/199€ EUR. Le velocità effettive delle stampanti HP possono variare a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. Studio di Keypoint Intelligence di marzo 2024, commissionato da HP, basato sulle informazioni disponibili al pubblico relative alle specifiche indicate dagli OEM a marzo 2024. Quota di mercato riportata da IDC per il Q4 2023 per il Nord America e l'Europa. Per maggiori informazioni: keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ³ È necessario eseguire il download dell'app HP Smart, disponibile all'indirizzo <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcune funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e potrebbero variare in base al modello della stampante e al Paese. Alcune funzionalità differiscono inoltre nelle versioni desktop e mobile. HP si riserva il diritto di richiedere un pagamento per l'utilizzo di determinate funzionalità supportate dall'app HP Smart. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hpsmart.com>.
- ⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. I valori relativi al consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁶ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁷ Resa dichiarata in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/learnaboutsplies>
- ⁸ Configurazione testata: stampa solo fronte, carta A4 a una velocità media di 29 ppm
- ⁹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ¹⁰ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ¹¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ¹² Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di utilizzare stampanti e multifunzione nel modo corretto per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- ¹³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali il tempo che intercorre tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- ¹⁴ Non supporta Windows® XP (64 bit) e Windows Vista® (64 bit); software completo disponibile solo per Windows 10 e versioni successive; Per Windows Server 2016 è installato solo il driver di stampa a 64 bit; I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.



www.blauer-engel.de/uz219

