



Philips

Enceintes multimédias 2.0

- Sortie casque, entrée audio
- 12 W

SPA1260/12

Son dynamique

avec cette enceinte pour PC

Avec leur sortie stéréo 3 W RMS et leur finition laquée ultra-chic, les enceintes Philips SPA1260/12 allient élégance et qualité sonore !

Avantages

Un son riche et précis

- Puissance de sortie totale de 3 W RMS
- Les enceintes Bass Reflex produisent des basses profondes et puissantes
- Haut-parleur bien amorti, réduisant les vibrations et la distorsion sonore

Design contemporain

Fonctions

Enceintes Bass Reflex

La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les événements acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

- Superbe finition glossy

Simplicité

- Compatible avec tous les supports
- Entrée Aux et sortie casque commodes à l'avant de l'enceinte

Finition glossy

Finition glossy noire d'une grande élégance, pour des intérieurs aussi bien modernes que classiques.

PHILIPS

Entrée AUX et sortie casque



Vous pouvez désormais apprécier votre musique et vos divertissements préférés encore plus facilement et de manière plus agréable, grâce à l'entrée Aux et à la sortie casque à l'avant de ces enceintes. D'ordinaire, si vous voulez connecter un appareil autre que votre PC, vous devez débrancher la fiche

3,5 mm de l'ordinateur, et cela n'est pas toujours pratique. Mais avec l'entrée Aux et la sortie casque en façade, vous pouvez rapidement et facilement diffuser de la musique, directement depuis presque tous les appareils.

Haut-parleur bien amorti

Un haut-parleur subit une vibration de division d'une certaine fréquence près du bord du diaphragme, ce qui crée souvent une distorsion sonore. L'utilisation du mylar (un monomère uniforme beaucoup plus léger que ce qui est généralement utilisé) autour du cône permet de résoudre ce problème. Un anneau parfaitement symétrique entoure ce cône pour amortir les vibrations asynchrones, créant un son plus équilibré et naturel.

Descriptions

Noter que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Dimensions du produit

Largeur	14,5 cm
Hauteur	10,5 cm
Profondeur	18 cm
Poids	0,95 kg

Systèmes audio

Gamme de fréquences	20 Hz-20 kHz
Impédance d'entrée	10 ohms
Puissance de sortie totale	3 W
Alimentation	220 V, 50 Hz
Rapport signal sur bruit	> 75 dB
THD	< 1 %

Systèmes audio avec canaux G/D

Amplificateur audio	Amplificateur classe AB
Séparation des chaînes	> 45 dB
Sensibilité de l'entrée	600 mV
Puissance de sortie nominale	1,5 W x 2

Enceintes gauche/droite

Gamme de puissance haut-parleur	1-5 W x 2
Gamme de fréquences	75 Hz - 20 kHz
Impédance nominale	4 ohms
Sensibilité	85 dB (2,83 V / 1 m)
Enceinte	2,5"

Connectivité

Longueur du câble	1,5 m
Connecteur	3,5 mm stéréo

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Nombre d'enceintes satellites	2

Dimensions de l'emballage

Profondeur	13 cm
EAN	87 12581 63982 2
Poids brut	1,4 kg
Hauteur	17,2 cm
Poids net	1,1 kg
Nombre de produits inclus	1
Type d'emballage	Factice
Poids à vide	0,3 kg
Type d'installation en rayon	Factice
Largeur	25,4 cm

Carton externe

Poids brut	5,9 kg
GTIN	1 87 12581 63982 9
Hauteur	35,4 cm
Longueur	27 cm
Poids net	4,4 kg
Nombre d'emballages	4
Poids à vide	1,5 kg
Largeur	26,2 cm



Les données sont sujettes à changement
2016, avril 21

Version: 3.0.5
EAN: 8712581639822

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com