



Philips

Głośniki multimedialne 2.0

SPA1260/12

Dynamiczny dźwięk

dzięki temu głośnikowi komputerowemu

Dzięki dużej mocy stereo (3 W RMS) i bardzo eleganckiemu, lśniącaemu wykończeniu głośniki SPA1260/12 firmy Philips stylowo wyglądają i tak też brzmią!

Korzyści

Bogaty, złożony dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa 3 W RMS
- Głośniki Bass Reflex zapewniają głębokie i potężne brzmienie tonów niskich
- Dobre wytłumienie przetwornika zmniejszające ilość drgań i zniekształceń dźwięku

Nowoczesna konstrukcja

Cechy

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex

Komorę za przetwornikiem głośnika kieruje powietrze do akustycznie dostrójonych otworów wbudowanych w głośnik, zapewniając bardziej dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.

- Atrakcyjna powierzchnia z błyszczącym wykończeniem

Prostota

- Zgodność ze wszystkimi nośnikami
- Wejście AUX i wyjście słuchawek wygodnie umieszczone z przodu głośnika

Błyszczące wykończenie

Elegancka czarna powłoka z błyszczącym wykończeniem nadaje się idealnie zarówno do stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz.

PHILIPS

Wejście AUX i wyjście słuchawek



Teraz dostęp do ulubionej muzyki i rozrywki jest jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy dzięki wejściu AUX oraz wyjściu słuchawek umieszczonym z przodu głośników. Zwykle jeśli chcesz podłączyć dodatkowe urządzenie inne niż komputer, musisz odłączyć wtyczkę 3,5 mm od komputera, co nie zawsze jest wygodne. Jednak umieszczenie wejścia AUX i wyjścia słuchawek z przodu powoduje, że słuchanie muzyki z niemal każdego urządzenia jest szybkie i proste.

Dobre wytłumienie przetwornika

Krawędzie membrany pojedynczego przetwornika głośnikowego często wpadają w drgania związane z dzieleniem częstotliwości. Może to powodować zniekształcenia dźwięku. Sposobem na uniknięcie tego problemu może być otoczenie cewki przetwornika mylarem — coraz częściej używanym jednolitym monomerem o dużo mniejszej wadze. Otoczenie cewki idealnie symetrycznym pierścieniem pozwala uzyskać efekt wytłumienia powstrzymujący asynchroniczne drgania. Dzięki temu dźwięk jest bardziej zrównoważony i naturalny.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Wymiary produktu

Szerokość	14,5 cm
Wysokość	10,5 cm
Głębokość	18 cm
Waga	0,95 kg

Zestawy audio

Zakres częstotliwości	20 Hz–20 kHz
Impedancja wejściowa	10 omów
Całkowita moc wyjściowa	3 W
Moc	220 V, 50 Hz
Stosunek sygnału do szumu	> 75 dB
THD	< 1%

Kanały L/P zestawów audio

Wzmacniacz dźwięku	Wzmacniacz klasy AB
Separacja kanałów	> 45 dB
Czułość wejściowa	600 mV
Znamionowa moc wyjściowa	2 x 1,5 W

Głośnik lewy i prawy

Zakres mocy przetwornika	2 x 1–5 W
Zakres częstotliwości	75 Hz–20 kHz
Impedancja nominalna	4 om
Czułość	85 dB (2,83 V/1 m)
Przetwornik głośnika	2,5 cala

Możliwości połączeń

Długość przewodu	1,5 m
------------------	-------

Złącze	3,5 mm, stereo
--------	----------------

Zawartość opakowania

Instrukcja szybkiej instalacji	TAK
Liczba głośników satelitarnych	2

Wymiary opakowania

Głębokość	13 cm
EAN	87 12581 63982 2
Waga brutto	1,4 kg
Wysokość	17,2 cm
Waga netto	1,1 kg
Liczba produktów w zestawie	1
Rodzaj opakowania	Reklamowe
Ciężar opakowania	0,3 kg
Typ ułożenia półki	Reklamowe
Szerokość	25,4 cm

Karton zewnętrzny

Waga brutto	5,9 kg
GTIN	1 87 12581 63982 9
Wysokość	35,4 cm
Długość	27 cm
Waga netto	4,4 kg
Liczba opakowań konsumenckich	4
Ciężar opakowania	1,5 kg
Szerokość	26,2 cm



Dane wkrótce ulegną zmianie
2013, Sierpień 10
Version: 3.0.5
EAN: 8712581639822

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com