

מחשב נייד HP 250R G9 בגודל 15.6 אינץ'

תחנת כוח לעסקים

התחברו בעזרת המחשב הנייד והמשתלם HP 250R, עם טכנולוגיה רבת עוצמה ומארז יעיל שקל לשאת לכל מקום. השלימו משימות עסקיות בעזרת מעבד Intel® Core™ החדש ביותר² וכלי שיתוף פעולה חיוניים.

להיראות ולהישמע בבהירות

התחברו לחברי הצוות שלכם, בין שהם בחדר הסמוך ובין שבמרחק של קילומטרים. מצלמת ה-HD הכוללת הפחתת רעשים זמנית עוזרת להתבלט, והפחתת הרעשים המבוססת AI עם מיקרופונים במערך כפול מספקת חוויית צליל באיכות גבוהה.

תוכן כדי לעבוד וגם מוכן לעשות חיים

משלימים פרויקטים בביטחון עם הטכנולוגיה החדשנית ביותר, כולל מעבד Intel® רב-עוצמה² עם זיכרון DDR4 של עד 32GB³, זיכרון דו-ערוצי אופציונלי³, קורא כרטיסי SD ואחסון Solid State³.

נחמד וקליל

המחשב הנייד G9 HP 240 עומד בקצב של סגנונות העבודה הניידים, בעיצוב דק וקל-משקל. המסך האופציונלי באיכות Full HD ובהירות של 400 nits⁴ עם מסגרת דקה יחס מסך-גוף של 81 אחוז⁵ מספק מרחב גדול לעבודה או לסטרימינג של תוכן.



*תמונות המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו

100 אחוז מהמחשבים, תחנות העבודה והמסכים של HP שהושקו מאז שנת 2022 מכילים חומרים ממוחזרים.⁶

מחשב נייד HP 250R G9 בגודל 15.6 אינץ'

כולל

תצוגה רחבה ובהירה

עובדים בנוחיות עם מסך רחב בגודל 15 אינץ' בבהירות של 300 nits ואור כחול חלש ונהנים מחוויית מחשב כוללת מוצלחת יותר.

להיראות במיטבך, גם באור חלש

ממוטב עבור שיחות וידאו בתנאי תאורה חלשה. מצלמת ה-HD מספקת בהירות חזותית, והפחתת הרעשים הזמנית מצמצמת את ההשפעות של הרעש והפירוק לפיקסלים החזותיים, ומאפשרת חדות משופרת, כדי ללכוד את כל הפרטים.

קישוריות ללא מאמץ

חיבור מהיר ומהימן בסביבות אלחוטיות דחוסות עם Wi-Fi 6 אופציונלי במהירות Gigabit⁷ ושילוב אופציונלי של WLAN 802.11ac/Bluetooth® 5.0.^{3,9}

SSD מהיר וציב

מפעילים ומקבלים גישה מהירה לאפליקציות עם כונן Solid State במהירות גבוהה. כונני SSD יעילים ומהימנים מספקים העברות קבצים מהירות וחווית שימוש כללית מהירה יותר בכל שימוש במחשב.

שיתוף פעולה חד וברור

קבלו חוויה יצאית דופן של שיחה ופגישה מקוונת הודות להפחתת רעשים מבוססת בינה מלאכותית (AI), המשפרת את שיתוף הפעולה על-ידי החלת טכנולוגיה מקיפה לסינון רעשים על כל השמע הנכנס והיוצא.

נבדק כדי לספק מהימנות ועמידות

עובר בדיקות MIL-STD¹⁰ לחומרה ולמערכות, כדי להבטיח שהמחשב הנייד עומד בתקני העמידות של HP או מתעלה עליהם.

אימות מוקדם של טביעת האצבע

אבטחו את המחשב הנייד מפני איזמים על החומרה ומפני תוכנות זדוניות באמצעות חיישן טביעות האצבע המבצע התאמה במארח (match-on-host).³ לכדו, אבטחו ואחסנו את הנכס הביومטרי שלכם, והמערכת המארכת תגן על השלמות והפרטיות של נתוני טביעות האצבע שלכם.

עזור לאבטח נתונים קריטיים

מודול Trusted Platform Module (TPM 2.0) מספק מפתחות הצפנה מבוססי חומרה כדי לעזור לאבטח את הנתונים, הדואר האלקטרוני ואישורי המשתמש שלכם.¹¹

כל היציאות המתאימות

מתחברים במהירות לרשת הקווית ולציוד ההיקפי במשרד או בבית באמצעות יציאת USB Type-C® DisplayPort™ עם אספקת מתח ויציאות HDMI ו-RJ-45. מגבים נתונים בקלות ומעבירים אותם ממקום למקום באמצעות חריץ נוח ומהיר לכרטיסי SD.



מחשב נייד HP 250R G9 בגודל 15.6 אינץ'

מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות	Windows 11 Pro ¹ HP - Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים ¹ Windows 11 Home Single Language - חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים ¹ Windows 11 Home Education - HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים ¹ FreeDOS
	מעבד Intel® Core™ i7 דור 13 מעבד Intel® Core™ i5 דור 13 מעבד Intel® Core™ i3 דור 13
משפחת מעבדים	מעבד Intel® Core™ i5-1335U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.3GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.4GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.6GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 12 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ i3-1315U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.2GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.3GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.5GHz, זיכרון מטמון L3 10MB, 2 ליבות P-core ו-4 ליבות E-core, 8 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ i5-1345U (תדר בסיס של ליבות E-core 1.2GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.6GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.7GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 12 תהליכונים) תמיכה בטכנולוגיית Intel® vPro
מעבדים זמינים ^{2,3,4,5}	מעבד Intel® Core™ i5-1334U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.3GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.4GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.6GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 12 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ 7 150U (תדר בסיס של ליבות E-core 1.2GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.8GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.6GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.4GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 12 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ 5 120U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.4GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.8GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 12 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ 3 100U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.2GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.3GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.7GHz, זיכרון מטמון L3 10MB, 2 ליבות P-core ו-4 ליבות E-core, 8 תהליכונים) מעבד Intel® Core™ 5 220U (תדר בסיס של ליבות E-core 0.9GHz, תדר בסיס של ליבות P-core 1.6GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.8GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5GHz, זיכרון מטמון L3 12MB, 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core, 20 תהליכונים)
זיכרון מרבי	זיכרון DDR4-3200 SDRAM של 32 גיגהבייט; (קצבי העברה של עד 3200 מיליון העברות לשנייה). החריצים לא ניתנים לנישה/שדרוג על-ידי הלקוח. תומך בזיכרון דו-ערוצי. ⁶
חריצי זיכרון	שני רכיבי SODIMM
אחסון פנימי	128 GB עד TB 1 כונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁷
גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)	39.6 ס"מ (15.6")
תצוגה ^{12,13,14,25}	מסך HD micro-edge בגודל 39.6 ס"מ (15.6 אינץ') באלכסון, עם ציפוי נגד סנוור, 250 nits, 45% NTSC, (1,366 x 768); מסך FHD micro-edge בגודל 39.6 ס"מ (15.6 אינץ') באלכסון, עם ציפוי נגד סנוור, 300 nits, 45% NTSC, (1,920 x 1,080); מסך FHD micro-edge בגודל 39.6 ס"מ (15.6 אינץ') באלכסון, מסגרת צרה, עם ציפוי נגד סנוור, 250 nits, 45% NTSC, (1,920 x 1,080)
כרטיס גרפי זמין	משולב: כרטיס גרפי Intel® UHD; כרטיס גרפי Intel® Iris® Xe ^{10,25} (תמיכה בפענוח HD, DX12, ו-HDMI 1.4b).
שמע	שני רמקולי סטריאו, מיקרופונים במערך כפול
חריצי הרחבה	יציאת SD
יציאות ומתברים	יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps; (אספקת מתח באמצעות USB Type-A, DisplayPort™ 1.4, 2 יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 5Gbps; מתח AC 1; יציאת HDMI 1.4b; שקע סטריאו משולב לאוזניות/למיקרופון; יציאת RJ-45; (כבל HDMI נמכר בנפרד).
התקני קלט	מקלדת בגודל מלא, מחוספסת, עם ריחוף גדול בין המקשים ¹¹ ; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch
תקשורת	(תואם להתקנים בעלי אישור Miracast. ¹¹); חיבור Bluetooth® 5.3 non-vPro® וכרטיס Bluetooth® 5.2 (2x2) Intel® Wi-Fi 6 AX201 אלחוטי, Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (1x1) אלחוטי, Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ⁹ ; חיבור Bluetooth® 5.3 non-vPro® וכרטיס Bluetooth® 5.2 (2x2) Intel® Wi-Fi 6 AX201 אלחוטי, Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (1x1) אלחוטי, Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ⁹ ;
מצלמה	מצלמת HD 720p עם הפחתת רעשי רקע זמנית (בדגמים נבחרים) ¹²
תוכנות	ממטב חיבור HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio; myHP; מתג HP; HP QuickDrop; HP; HP PC Hardware Diagnostics Office Smart Zero; קנה את Office
ניהול אבטחה	Express VPN (גרסת ניסיון ללא תשלום ל-30 ימים); McAfee Security (גרסת ניסיון ללא תשלום ל-30 ימים) ¹⁶ ; סיסמת LastPass
קורא טביעות אצבע	חיישן טביעות אצבע (בדגמים נבחרים)



מחשב נייד HP 250R G9 בגודל 15.6 אינץ'

מפרט טכני	
מאפיני ניהול	Touchpoint Customizer לצרכן
הפעלה	מתאם מתח AC חיצוני HP Smart EM של 65 ואט; מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 45 ואט; מתאם HP Smart USB Type-C של 65 ואט ¹⁹
סוג סוללה	סוללת פולימר ליתיום-יון HP Long Life עם 3 תאים, 18,41 Wh ¹⁸ ; הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח. ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות.
מידות	35.8 x 24.2 x 0.92 ס"מ (בחזית); 35.8 x 24.2 x 1.48 ס"מ (אחורי); (מידת הגובה מלפנים בוצעה בסמיכות לקצה הקדמי שבו מתחיל הקימור של כיסוי החלק התחתון של המארז. מדידת גובה מאחור בוצעה בסמיכות לקצה האחורי שבו מסתיים הקימור של כיסוי החלק התחתון של המארז.); 30.5 x 48.3 x 19.01 x 12 in 6.9 2.71 ס"מ (אריזה)
משקל	החל מ-1.74 ק"ג; (המשקל משתנה בהתאם לתצורה. לא כולל מתאם מתח.)
אישורי Ecolabel	תצורות עם רישום EPEAT [®] זמינות; תצורות העומדות בתקן TCO זמינות; הסימן הירוק של טייזואן; תויות מחשב ירוקה, יפן; KOECO; FEMP; רישום EPEAT [®] Gold בארה"ב. ²⁰
אישור Energy Star	מאושר ENERGY STAR [®] 5.0
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	קרינת הלוגן נמוכה; זמינות אריזות בכמויות; תבנית הנייר היצוק שבתוך האריזה מיוצרת ממקור ממוחזר ובר-קיימא ב-100%; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים מ-100% מקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 2% פלסטיק ממוחזר בר-קיימא ^{21,22,23,24}
אחריות	אפשרויות של אחריות לשנה ואחריות מוגבלת לתוכנה למשך 90 ימים בהתאם למדינה/אזור. לסוללות יש תקופת אחריות מוגבלת של שנה כברירת מחדל. בקר בכתובת http://www.hp.com/support/batterywarranty/ לקבלת מידע נוסף על הסוללה. בנוסף זמינים שירות באתר הלקוח וכיסוי נרחב. שירותי HP Care Pack Services הם הסכמי שירות מורחבים אופציונליים מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית שניתנת לך. כדי לבחור את רמת השירות המתאימה למוצר HP שברשותך, השתמש בכלי HP Care Pack Services Lookup Tool שבכתובת http://www.hp.com/go/cpc .



מחשב נייד HP 250R G9 בגודל 15.6 אינץ'

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

- ² Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
- ³ מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.
- ⁴ להצגת תמונות FHD נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה (FHD).
- ⁵ ההתקן מתאפיין ביחס מסך לגוף של 81%. אחוזי אזור הצפייה הפעיל והלא פעיל לעומת אזור הצפייה הפעיל יחד עם המסגרת. נמדד כאשר המכסה מאונך לשולחן העבודה.
- ⁶ מבוסס על מוצרים שהושקו באוגוסט 2023.
- ⁷ דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים.
- ⁸ Wi-Fi 6E התומך במהירויות של gigabit ניתן להשגה עם Wi-Fi 6 (802.11ax) בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו נתב. נדרש נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך בערוצי 160 מגה-הרץ.
- ⁹ דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 5 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים.
- ¹⁰ בדיקת MIL-STD לא נעדה להוכיח התאמה לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית להגנה מפני נזק מקרי של HP.
- ¹¹ TPM 2.0 עצמאי כלול.

מפרט הערות שוליים

- ¹ לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרוש רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלאה. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון Microsoft. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- ² Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
- ³ מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.
- ⁴ ריצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.intel.com/technology/turboboost.
- ^{5a} Intel vPro מחייב מערכת הפעלה Windows 10 Pro 64 סיביות ואילך, מעבד vPro נתמך, מערך שבבים מבוסס vPro, רשת LAN חוטית תומכת vPro i או Wi-Fi 6E WLAN ו-TPM 2.0. לחלק מהפונקציונליות נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול. מאפייני Enterprise-vPro Essentials עשויים להיות שונים. ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת <http://intel.com/vpro>.
- ⁶ מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם נעשה שימוש בזיכרונות עם כמה מהירויות שונות, הדבר גורם למערכת לפעול במהירות הזיכרון הנמוכה.
- ⁷ עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 ג'יגהבייט (עבור Windows) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
- ⁸ יש צורך בנקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. תקן Wi-Fi 6 (802.11ax) תואם לאחור למפרטי 802.11 קודמים.
- ⁹ המונח "10/100/1000 Ethernet" או "Gigabit" מציינ תאימות לתקן IEEE standard 802.3ab עבור Gigabit Ethernet, ואינו מורה על מהירות הפעלה של 1 Gb/s בפועל. לשידור במהירות גבוהה, דרושים חיבור לשרת Gigabit Ethernet ותשתית רשת.
- ¹⁰ יכולות הגרפיקה של Intel® Iris® X או Intel® Iris® X עם מעבדי i5 Intel® Core™ או i7 וזיכרון דו-ערוצי. הכרטיס הגרפי Intel® Iris® X עם מעבדי i5 Intel® Core™ או i7 וזיכרון התומך בערוץ יחיד יתפקדו ככרטיס גרפי באיכות UHD בלבד.
- ¹¹ Miracast היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב האישי יכול להשתמש בה כדי להציג את המסך שלך במכשירי טלוויזיה, מקרנים ובהזרמה.
- ¹² נדרש תוכן FHD/HD כדי לצפות בתמונות באיכות FHD/HD.
- ¹³ הרזולוציות תלויות ביכולת הצג, ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
- ¹⁴ כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; ייתכן שהביצועים בפועל יהיו ברמה גבוהה או נמוכה יותר.
- ¹⁵ תוכנת HP Support Assistant דורשת התקנת Windows וגישה לאינטרנט.
- ¹⁶ גרסת ניסיון של "McAfee Security 30-יום כלולה". נדרשת גישה לאינטרנט, שאינה כלולה. לאחר התפוגה של תקופה זו דרוש מינוי. ניתן לקבל פרטים נוספים באתר www.McAfee.com.
- ¹⁷ קורא טביעות אצבע של HP הוא מאפיין אופציונלי שמחייב התקנה של Windows 10 או 11 ויש להגדירו בעת הרכישה.
- ¹⁸ עבור סוללות חדשות, הערך 'ואט לשעה' (Wh) בפועל של הסוללה עשויות להיות שונות מקיבולת העיצוב ועשויות להיות בעלות קיבולת טעינה מלאה השונה בעד 10, האופיינית לסוללות ליתיום-יון. קיבולת הסוללה יורדת באופן טבעי עם הזמן ובמהלך השימוש, בהתאם למספר גורמים כגון הגדרות הניהול של תקינות הסוללה, חיי מדף, טמפרטורה, סביבה, אפליקציות טעונות, תכונות, תצורת המערכת והגדרות צריכת חשמל.
- ¹⁹ הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
- ²⁰ מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 1,6801-2018. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.
- ²¹ ספקי מתח חיצוניים, ככלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ²² תכניות הקרטון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.
- ²³ 100% מאריות הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר קיימא.
- ²⁴ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 16801-2018.
- ²⁵ האצת החומרה עבור CODEC H.265/HEVC (קידוד וידאו בעילות גבוהה) מושבתת בفلטפורמה זו, כולל הגדרת התצורה הנוכחית ואפשרויות חלופיות.
- ²⁶ בהתאם לגרסה הזמינה עבור המכשיר שברשותך ולהגדרה הנבחרת, הפתרון HP Battery Health Manager (BHM) ישתמש בקבוצה קניינית של אלגוריתמים כדי למטב את תקינות הסוללה במהלך מחזור חייה. מחשבים ניידים מסחריים דשים מחזיקים את הפתרון HP Battery Health Manager כבמרת מחזור תחת הכיתוב 'אפשר ל-HP לנהל את תקינות הסוללה שלי'. הגדרה זו תגרום להפחתת קיבולת הטעינה לאורך זמן כדי למטב את תקינות הסוללה ולהפחית גורמים שעלולים להאיץ את הירידה בביצועי הסוללה. בשל הפחתה זו, זמן הפעולה של הסוללה יפחת עם הזמן, ככל שקיבולת הטעינה הזמינה תצומצם. HP עשויה, בכל עת, לעדכן את הפתרון HP Battery Health Manger כדי לשפר את ההגדרות, הפונקציונליות והביצועים הזמינים. מוצרים מחודשים עשויים לכלול הגדרות ברירת מחדל בהתאמה אישית כדי למטב את חוויית המשתמש. לקבלת מידע נוסף על עדכון או שינוי הגדרות של הפתרון HP Battery Health Manager, יש לעבור אל HP.COM/SUPPORT/BATTERY.

