



DC Power Station 72000

Artikelnr.:









421-22



EAN:



5705730421228



Sandberg DC Power Station 72000 is jouw mobiele stroomhub, met een capaciteit van 72.000 mAh / 270 Wh. Je krijgt twee krachtige 100W USB-C PD-poorten, twee USB-A QC3.0-poorten tot 22W, en een 12V DC-uitgang, zodat je je laptop, tablet, telefoon en nog veel meer kunt opladen. Alle vijf uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt! Het wordt geleverd met zowel mannelijke als vrouwelijke adapters voor de 12V-aansluiting van de auto, zodat je eenvoudig autoapparatuur, een koelbox of een pomp direct kunt aansluiten. Ondersteunt opladen via zowel USB-C als zonnepaneel (MPPT) via de DC-ingang. Met een ingebouwde LED-lamp ben je klaar voor alles, van kamperen tot stroomuitval.



Meer informatie:



www.sandberg.world



Sandberg DC Power Station 72000

Specificaties

Battery capacity: 24 Ah @ 11.25V = 270 Wh / 72000 mAh @ 3.75V = 270 Wh

Battery type: LiMnFePO₄ (LMFP)

Lifecycle: 2000+ cycles to 80%

USB-C PD input 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD input 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

DC input: 12V-26V / 100W (MPPT supported) (DC35135)

USB-C PD output 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD output 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-A output 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-A output 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

DC output: 9.6V-12.6V / 10A (DC5521)

Max total output power: 268W

LED light: Integrated 6W LED

Weight: Approx. 2.3 kg

Charge time: Approx. 3 hours with 100W PD charger (not included)

Supports pass-through charging with port-specific behavior:

If power is being input via DC IN, then USB-C1 cannot be used for input or output at the same time.

Other ports work normally.

If USB-C1 is being used for input, DC IN cannot be used simultaneously. Other ports work normally.

If USB-C2 is used for input, USB-A2 can still provide output at the same time, up to 15W. Other ports work normally.



Verpakkingsinformatie

1 Sandberg DC Power Station 72000

1 12V car socket (male) adapter cable, 100 cm

1 12V car socket (female) adapter cable, 15 cm

1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm

1 Quick guide

Snelle gids: <https://sandberg.world/mt/manual/421-22>

Afmetingen

	Product	Verpakking
Hoogte (cm)	15,20	21,70
Breedte (cm)	16,50	20,30
Diepte (cm)	6,20	10,80
Gewicht (g)	2.312,00	2.573,00



Product:

www.sandberg.world/product/dc-power-station-72000



Dealer: