

i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Découvrez une technologie de connexion révolutionnaire grâce à une station d'accueil universelle haute performance conçue pour une **gestion à distance complète**. Grâce à son port LAN dédié, les administrateurs informatiques peuvent contrôler la station d'accueil depuis n'importe où*. Le logiciel de gestion à distance est disponible en option et peut être acheté à tout moment. Bien sûr, la station d'accueil fonctionne avec toutes ses fonctionnalités même sans ce logiciel ; la seule limitation est l'absence des fonctionnalités de gestion à distance. Et surtout, la gestion fonctionne sans connexion à un hôte : il suffit d'une alimentation et d'une connexion LAN. REMARQUE : le logiciel est disponible uniquement pour les ordinateurs Windows. Une station d'accueil Thunderbolt® 4 haute performance de nouvelle génération qui permet de connecter jusqu'à deux moniteurs 4K externes ou un seul écran 8K. Compatible avec pratiquement tous les ordinateurs portables équipés de ports USB-C**, USB4 ou Thunderbolt » 3/4/5, et prenant en charge tous les principaux systèmes d'exploitation. Avec plusieurs ports USB (dont USB 3.2 Gen 2 avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s), un port Thunderbolt® 4 offrant soit une vidéo 8K, soit un transfert de données ultra-rapide à 40 Gbit/s, et une connexion LAN fiable et haut débit, cette station d'accueil est la solution idéale pour les professionnels exigeants. Bien entendu, elle prend également en charge une alimentation électrique allant jusqu'à 90 W pour garder votre ordinateur portable ou votre tablette chargé.

- Connectez un seul écran 8K ou jusqu'à deux moniteurs externes avec des résolutions allant jusqu'à 4K**
- Alimentation jusqu'à 90 W
- 2 ports DisplayPort et 1 port Thunderbolt® 4 disponibles
- 5 ports USB : 1 port USB-A (10 Gbit/s, charge rapide BC 1.2), 2 ports USB-A (10 Gbit/s), 1 port USB-A (2.0) et 1 port USB-C (Gen 2, 10 Gbit/s)
- Le Gigabit Ethernet intelligent (RJ-45) offre une connectivité fiable et haut débit avec une prise en

- charge 10/100/1000 Mbit/s et une fonctionnalité de gestion à distance transparente
- Prise audio/micro combinée
- Le slot Kensington offre une protection antivol, idéale pour les espaces de bureau partagés ou les lieux publics
- L'interrupteur d'alimentation sur la station d'accueil permet de réaliser un maximum d'économies d'énergie
- Prise en charge de Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS et Linux (dernières versions)

* En raison du fonctionnement de la technologie Thunderbolt™, i-tec DockMate peut gérer la station d'accueil elle-même (mise en marche/arrêt à distance, mise en veille programmée ou mises à jour du micrologiciel), mais ne peut pas contrôler directement les ports individuels tels que les ports USB, LAN, audio ou les sorties d'affichage. ** Un seul moniteur externe est pris en charge lorsqu'il est connecté via un port USB-C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 port Thunderbolt 4 pour la connexion à un ordinateur portable
- **Gestion à distance en option** **Caractéristiques principales*** :
 - **Détection automatique et sans effort de la station d'accueil au sein du même segment LAN**
 - **Affichage clair de toutes les stations d'accueil et de leur état**
 - **Installation et mise à jour à distance du micrologiciel**
 - **Option d'arrêt automatique de la station d'accueil lorsqu'elle est déconnectée de l'hôte**
 - **Le logiciel est compatible avec tous les ordinateurs équipés de Windows 10/11.**
- Technologie de la station d'accueil : Thunderbolt 4 + USB-C PD
- Alimentation électrique : 90 W
- Connexions vidéo : 2x DisplayPort, 1x TB4 (données, vidéo)
- Résolution :
- **Thunderbolt™ 3/4/5 ou périphérique hôte USB4 avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 8K/30Hz**
 - 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs – DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 2x 4K/60 Hz
 - 2 moniteurs – DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 1440p/144 Hz
- **Appareil hôte Thunderbolt™ 3 avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 5K/60 Hz
 - 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/144 Hz ou 1440p/240 Hz ou 1080p/360 Hz
 - 2 moniteurs – DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 2x4K/60 Hz
 - 2 écrans – DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 1440p/144 Hz
- **Appareil hôte USB-C avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**

- 1 écran – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/60 Hz
- 1 écran – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 1440p/144 Hz

• **Appareil hôte USB-C avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**

- 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/30 Hz
- 1 moniteur – 1x DP ou TB4 → jusqu'à 1080p/120 Hz

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) avec fonction de charge rapide (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mbit/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
- 1 port Ethernet RJ-45 avec 1 Gbit/s
- 1 prise combinée 3,5 mm
- 1 entrée d'alimentation (CC 20 V/6,75 A, 135 W)
- Affichage LED
- Bouton marche/arrêt pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Prise en charge du verrou Kensington
- Câble Thunderbolt 4 (100 cm)
- Dimensions du produit : 220 x 75 x 30 mm
- Poids du produit : 295 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Alimentation requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre prenant en charge la fonction Power Delivery

Sortie vidéo requise :

- Appareil avec un port USB-C** ou USB4 libre prenant en charge le mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4/5

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux **

* En raison du fonctionnement de la technologie Thunderbolt™, i-tec DockMate peut gérer la station d'accueil elle-même (par exemple, mise sous/hors tension à distance, modes d'économie d'énergie programmés ou mises à jour du micrologiciel), mais ne peut pas contrôler directement les ports individuels

tels que les ports USB, LAN, audio ou les sorties d'affichage. ** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert d'images vers plusieurs écrans ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsque vous connectez un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche. (Ne s'applique pas aux appareils Android avec extensions DEX et Easy Projection).

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
TB4INTGDUAL4KDOCPD	i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707575
TB4INTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707698

Matériel

Type de concentrateur Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques

Dimensions du produit 220 x 75 x 30 mm
Poids du produit (hors emballage) 295 g

Service Après-Vente

Période de garantie 2 Années
Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble Thunderbolt 4 (100 cm)
- Adaptateur secteur (câble CC 120 cm, cordon d'alimentation 150 cm)
- Manuel

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment



i-tec Thunderbotl 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W

posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 22/08/2025 13:55:02