

# HP USB-C 100W G6 dock

**Maak je werkplek compleet met dit toonaangevende dock, dat een klasse apart is**

Zeg vaarwel tegen de wirwar aan kabels met de nieuwste aanwinst voor je bureau: het HP USB-C® 100W G6 dock. Eén USB-C-kabel<sup>1</sup> verbindt je laptop<sup>2</sup> met al je apparatuur. Meer poorten, minder gedoe, en alles werkt gewoon direct, zodat jij in je flow blijft.



\*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



## Gebruik de apparaten die je wilt

Maak je geen zorgen meer over de aansluiting: dit dock is breed compatibel met USB-C<sup>1</sup> en Thunderbolt™ laptops<sup>2</sup> en levert video, data én power. Zo kun je direct aan de slag.



## Eén-kabel-oplossing

Met die ene USB-C®-kabel<sup>1</sup> ben je direct verbonden en voorzie je je laptop van maximaal 100 W stroom<sup>2</sup>. De vele poorten maken het makkelijk om al je apparaten aan te sluiten. Dit is de snelle en simpele oplossing die zorgt dat je werkdag soepel verloopt.



## Gebruiksvriendelijk en ruimtebesparend

Ontworpen met oog voor detail en geschikt voor elke werkruimte. Blijf op de hoogte van statusupdates van apparaten met handige LED-lampjes en meldingen op het scherm. Met de USB-C®-kabel aan de achterkant zorgt dit compacte dock voor een opgeruimd bureau zonder andere overbodige kabels.

## Duurzaamheid in actie

### Gebouwd op duurzaamheid

Gemaakt<sup>3</sup> met vervangbare onderdelen voor een maximale levensduur van je dock<sup>4</sup>. Gebouwd met een stroomverbruiksmodule om je energieverbruik te monitoren. Verpakt in plasticvrij materiaal<sup>5</sup>.

# HP USB-C 100W G6 dock

## Kenmerken

### **Meer poorten. Meer flexibiliteit.**

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met een HDMI 2.1, twee DisplayPorts™ 1.4, twee USB-C®-poorten en drie USB-A-poorten, kun je al je apparaten aansluiten.<sup>6</sup>

### **Compatibel met myHP**

Profiteer van hardware- en software-innovaties van HP met de applicatie myHP. Dit dashboard biedt toegang tot instellingen voor je dockingstation en andere apparaten.<sup>7</sup>

### **3 jaar standaardgarantie**

3 jaar garantie met technische ondersteuning, diagnostische services en vervanging van hardware geeft je een nog geruster gevoel.<sup>8</sup>



# HP USB-C 100W G6 dock

## Specificaties



Productnummer	BS7S5AA
UPC-nummer	199251520709
Porten en connectoren	Voor: 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (data en 15 W USB-voeding) Rechts: 1 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 nano-oogje voor beveiligingsslot Achter: 2 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2.5 GbE); 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (data en 15 W USB-voeding)
Fysieke beveiliging	1 nano-oogje voor beveiligingsslot <sup>7</sup>
Verbindingstype	USB type C®
Beveiligingsbeheer	HP Sure Start <sup>2</sup> ;
Gecertificeerde samenwerkingssoftware	DisplayPort™
Systeemvoeding:	Tot 100 W via USB Type-C® (zowel HP als niet-HP hostapparaten)
Voedingsprofielen (PD)	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A
Stroom (max)	6,15 A
Voltage in gebruik	19,5 V
Videoconnectoren	HDMI; DisplayPort™-uitgang
Resolutie (maximaal)	Tot 4K
Ondersteunde resoluties	Multifunctionele pc's: 1x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) <sup>1</sup> , 2x QHD-resolutie (2560 x 1440 bij 120 Hz) <sup>1</sup> , 3x FHD (1920 x 1080 bij 120 Hz) <sup>1</sup> ; High-resolution pc's met DisplayPort™ Alt Mode: 1x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) <sup>1</sup> , 2x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) <sup>1</sup> , 3x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz) <sup>1</sup>
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz
Kabellengte	1 m
Ondersteunt externe monitor	Tot 3 externe schermen en 1 pc-scherm of tot 3 externe schermen
Type aan-uitknop	Mechanische aan-uitknop met RGB LED-indicator voor het inschakelen of activeren van het hostsysteem <sup>4</sup>
LED	Led-balk aan de voorzijde: RGB LED (wit, blauw, oranje, groen, rood); Aan-uitknop: RGB LED (wit, blauw, oranje, groen, rood) <sup>5</sup>
Type kabel	Eén USB Type-C®-kabel (achter) om aan te sluiten op het hostsysteem (met USB-voeding tot 100W)
Productkleur	Gitzwart
Meegeleverde software	myHP;
Meegeleverde stuurprogramma's	Realtek NIC-driver (ARM); Realtek NIC-driver (Windows)
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; MacOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Draadloze technologie	WLAN Realtek RTL8721DM 802.11a/b/g/n; Bluetooth®
Garantie	Drie jaar HP garantie
Inhoud van de doos	HP USB-C 100W G6 dock; 120 W netvoedingsadapter; productinformatie; Garantiekaart
Land van herkomst	Geproduceerd in China, Thailand en Mexico
Afmetingen (b x d x h)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Gewicht	680 g
Afmetingen verpakking (b x d x h)	39,6 x 9,5 x 17,1 cm
Gewicht inclusief verpakking	1193 g
Afmetingen pallet (b x d x h)	120 x 100 x 15 cm
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Plasticvrije verpakking; Bevat tenminste 35% PCR-materiaal; Verpakt in tenminste 35% gerecycled golfkarton <sup>8,9</sup>
Temperatuurbereik, in bedrijf	
Temperatuur buiten bedrijf	-20 tot 60°C
Bedrijfshoogte	-15 tot 3.048 m;
Hoogte, bij opslag	-15 tot 12.192 m;
Luchtvochtigheidsbereik	10 tot 90% niet-condenserend
Luchtvochtigheid, buiten bedrijf	5 tot 95% niet-condenserend

# HP USB-C 100W G6 dock

## Voetnoten

### Messaging, voetnoten

<sup>1</sup> Voor USB-C®-functionaliteit moet de host-pc het DisplayPort™ Alt mode-protocol ondersteunen via zijn USB-C®-poort. Laptops met Thunderbolt™ werken op USB-C®-snelheid. Opladen en poortreplicatie worden ondersteund op laptops die zijn geïnstalleerd volgens de USB-C®-specificaties. De aan-uitknop om het systeem in te schakelen of te activeren op HP laptops. HP levert geen Ethernet- en audiodrivers voor Mac-pc's.

<sup>2</sup> Gebaseerd op HP's interne tests van geselecteerde niet-HP laptopmodellen die compatibel zijn met de normen voor USB-C®. Bepaalde Alt mode-functies zoals de aan-uitknop worden niet ondersteund. Ga naar de supportpagina van HP om het wattage en de poortspecificaties van je HP laptop op te zoeken. Bezoek de supportpagina van je niet-HP laptop om het wattage en de poortspecificaties op te zoeken.

<sup>3</sup> De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de HP Total Test Process testcondities en schade door ongelukken.

<sup>4</sup> Vervangbare onderdelen zijn verkrijgbaar via het HP Customer Support Center. Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor meer informatie of ga naar [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

<sup>5</sup> Volgens leveranciers bevat de HP verpakking geen plastic. Met verpakking wordt de productdoos en alle materialen binnenin bedoeld, zonder eventuele extra dozen van derden, bulkverpakkingen en verpakkingen voor accessoires en reserveonderdelen.

<sup>6</sup> Geleverd met netsnoer.

<sup>7</sup> Vereist Windows 10 of hoger.

<sup>8</sup> HP biedt 3 jaar garantie met 24x7 online support. Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor meer informatie of ga naar [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

### Technische specificaties, voetnoten

<sup>1</sup> Vereist DisplayPort™ 1.4-ondersteuning met Display Stream Compression.

<sup>2</sup> Gebaseerd op HP's interne analyse van dockingstations die beschikken over automatisch validerende en zelfherstellende firmware, voldoen aan de NIST 800-173 vereisten, de mogelijkheid bieden om de RJ-45 poort uit te schakelen en een BIOS MAPT geautoriseerde lijst hebben. HP Sure Start op het HP Thunderbolt en USB-C® G6 dock biedt firmware-integriteitscontrole en herstel bij het aansluiten en loskoppelen van het dock, zonder de realtime- en runtimebescherming en Microsoft SCCM-integratie die HP Sure Start op HP laptops wel biedt.

<sup>3</sup> Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 22H2 en hoger, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 en hoger, ChromeOS M133 en hoger, Ubuntu Linux 22.04 LTS met 5.15 kernel, ThinPro OS 8.0 en macOS Sonoma 14. De functionaliteit is niet universeel voor alle besturingssystemen. Vraag de salesmedewerker naar de compatibiliteit met je pc. De tests voor Linux, ChromeOS, macOS en ThinPro OS worden momenteel uitgevoerd en zullen naar verwachting na de lancering worden afgerond.

<sup>4</sup> De aan-uitknop van het dock kan laptops van andere merken ondersteunen die de USB-voedingsspecificatie met Extended Alert-berichten implementeren.

<sup>5</sup> Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitleg over de LED-lampjes. De gebruikershandleiding is te vinden op <https://support.hp.com/>.

<sup>6</sup> Videoresolutie en ondersteuning zijn afhankelijk van de maximale capaciteit van de laptop.

<sup>7</sup> Compatibel met de volgende HP sloten: 63B28AA - HP Nano Combination Cable Lock, 63B31AA - HP Essential Nano Combination Cable Lock.

<sup>8</sup> Het percentage gerecycled plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in IEEE-norm 1680.1-2018.

<sup>9</sup> Volgens leveranciers bevat de HP verpakking geen plastic. Met verpakking wordt de productdoos en alle materialen binnenin bedoeld, zonder eventuele extra dozen van derden, bulkverpakkingen en verpakkingen voor accessoires en reserveonderdelen.

