



HP Color LaserJet Pro 2202dw

Impression couleur compacte pour activités quotidiennes

Obtenez une impression couleur fiable de qualité professionnelle qui permet à votre entreprise de se développer. L'imprimante HP Color LaserJet Pro offre des vitesses rapides, une configuration et une gestion faciles, une impression mobile simple et une sécurité intégrée.



Points forts

- Impression recto verso automatique
- Vitesse d'impression pouvant atteindre 23/24 pages (A4/Lettre) par minute³
- Installation simple
- Wi-Fi® avec réinitialisation automatique¹
- USB 2.0 haut débit et Ethernet
- Impression mobile avec l'application HP²
- Bac d'alimentation de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

Obtenez vos impressions de bureau en toute facilité

Configurez-la en quelques minutes et commencez à imprimer immédiatement en quelques étapes faciles.

Intégrez rapidement les nouveaux utilisateurs, surveillez les niveaux de toner et gérez votre parc à distance grâce à un tableau de bord intelligent.

Restez productif grâce à une connexion Wi-Fi® fiable¹ et à une reconnexion automatique pour que votre équipe reste en ligne et imprime.

Imprimez et numérisez depuis votre téléphone avec l'application HP² et continuez à travailler sur vos projets, où que vous soyez.

Faites-en plus avec une qualité et une rapidité professionnelles

Gérez facilement vos projets d'impression à grand volume grâce à l'impression couleur recto-verso automatique et rapide.

Vous pouvez compter sur des impressions constantes de haute qualité avec peu d'entretien. Cartouches de toner HP TerraJet qui ne nécessitent aucun nettoyage.

Bénéficiez d'une impression haute performance qui ne consomme pas de place avec une imprimante moderne et compacte qui s'adapte à votre bureau.

Protégez votre entreprise avec une sécurité renforcée

Protégez vos données : les travaux d'impression et les données sensibles ne sont jamais stockés sur l'imprimante et effacés après chaque tâche.

Protégez votre système d'impression avec un toner conçu avec des puces, des micrologiciels et des emballages inviolables.⁴

Rationalisez la conformité et la gestion de la sécurité dans l'ensemble de votre parc avec HP Security Manager en option.⁵

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

Économisez l'énergie avec la technologie Auto-On/Auto-Off⁶ pour optimiser votre consommation d'énergie.

Renvoyez gratuitement vos cartouches usagées dans le cadre du programme de recyclage HP, puis donnez une seconde vie à 1 milliard de cartouches.⁷

Économisez de l'énergie avec une imprimante qui répond aux normes d'efficacité strictes du secteur avec la certification Blue Angel.⁸

Présentation du produit

Illustration : imprimante HP Color LaserJet Pro 2202dw

- 1. Vitesse d'impression jusqu'à 23/24 ppm (A4/Lettre)
- 2. Wi-Fi® bi-bande avec réinitialisation automatique, USB 2.0 haut débit, Ethernet, Wi-Fi Direct, application HP, AirPrint®, Mopria®
- 3. Technologie Auto-on / Auto-off
- 4. Impression mobile avec l'application simple d'utilisation HP, AirPrint®, Mopria® ou Wi-Fi® Direct
- 5. Bac d'entrée de 250 feuilles + bac universel de 1 feuille
- 6. Impression recto-verso automatique rapide; Vitesse d'impression recto-verso jusqu'à 15/15,5 ipm (A4/Lettre)
- 7. Impression couleur à grande vitesse



Accessoires, consommables et assistance

Consommables ³	W2190A Toner noir HP LaserJet authentique 219A (env. 1 300 pages en noir)
	W2190X Toner noir grande capacité HP LaserJet authentique 219X (env. 3 200 pages en noir)
	W2191A Toner cyan HP LaserJet authentique 219A (env. 1 200 pages en cyan)
	W2191X Toner cyan grande capacité HP LaserJet authentique 219X (env. 2 500 pages en cyan)
	W2192A Toner jaune HP LaserJet authentique 219A (env. 1 200 pages en jaune)
	W2192X HP 219X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune (env. 2 500 pages en jaune)
	W2193A Toner magenta HP LaserJet authentique 219A (env. 1 200 pages en magenta)
	W2193X Toner magenta grande capacité HP LaserJet authentique 219X (env. 2 500 pages en magenta)
Service et Assistance	UH761E - HP 3 ans avec échange standard pour une entrée LaserJet grand public disponible dans tous les pays de la zone EMEA (sauf Adriatique, Afrique, CIS, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Roumanie, Slovénie, Afrique du Sud, Turquie)
	UH757E - Service HP d'échange le jour ouvré suivant pour imprimantes LaserJet grand public disponible pendant 3 ans en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni
	UH758E - Service HP d'échange le jour ouvré suivant pour imprimantes LaserJet grand public disponible pendant 4 ans en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni
	UH764E - HP Care Pack de 3 ans avec assistance retour atelier pour les imprimantes LaserJet disponibles dans les pays suivants : Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Roumanie, Slovénie, Afrique du Sud, Turquie
	UH765E - Service HP d'entrée avec retour pour imprimante LaserJet grand public disponible en Adriatique, en Afrique, en CEI, en EEM, en Israël, au Moyen-Orient, en Russie, en Roumanie, en Slovénie, en Afrique du Sud, en Turquie

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Pro 2202dw
Référence du produit	D2KG6F
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran 2" MGD; 4 boutons (Précédent, Accueil, Annuler et OK) ; 1 pavé directionnel (haut, bas, gauche et droite)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ^{6,7}	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 15 ppm Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 15 ppm ; Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5): Jusqu'à 39 ppm
Première page imprimée ⁸	Noir (A4, prêt): Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes Couleur (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes ; Noir (A4, veille): En 13,0 secondes seulement Couleur (A4, veille): Rapide, à peine 13,4 secondes
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 40 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁹ : 150 à 2 500
Langages standards de l'imprimante	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWWG-Raster, JPEG
Polices et types de caractères	111 polices de caractères TrueType à taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 356 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port Wi-Fi 802.11ac (bi-bande); Ethernet avec croisement automatique; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100TX intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Applications mobiles; Certifié Mopria™; Application HP; Impression en Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS
Fonctionnalités réseau	Port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X
Stockage	Standard: Flash NAND 0,512 Go (4 Gbits) Disque dur:
Mémoire	Standard: 256 Mo ; Maximum: 256 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ;Maximum: 2
Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, léger, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): 102 x 127 mm à 216 x 356 mm
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation principal de 250 feuilles ; Bac d'alimentation prioritaire de 1 feuille; Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles
Grammage du support	Papier de 60 à 163 g/m²; Jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales; Jusqu'à 200 g/m² (papier glacé)
Capacité d'entrée papier	Bac 1: 1 feuille pour tous les types de support Bac 2: Feuilles : jusqu'à 250 ; transparents : jusqu'à 10 mm ; Enveloppe : jusqu'à 10 Maximum: Jusqu'à 251 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles à 75g/m² (ou pile jusqu'à 15 mm); Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes; Transparents: Jusqu'à 10 mm (pile); Maximum: Jusqu'à 100 feuilles à 75g/m² (ou pile jusqu'à 15 mm)
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Configuration minimale requise	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet Mac: macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; HD de 2 Go; Internet requis
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP téléchargeable à partir de www.hp.com/hp-app
Gestion de la sécurité	Mot de passe unique de l'appareil, activation/désactivation des ports USB, délai d'expiration de session EWS, contrôle d'accès pour les fonctionnalités du périphérique, activation/désactivation de la numérisation à distance
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁴	Minimum 390 x 419,12 x 254,19 mm; Maximum: 390 x 472 x 266 mm
Poids de l'imprimante ¹¹	13,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30°C Humidité: 10 à 80 % d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 60°C
Acoustique ⁵	Puissance acoustique émise: 6,2 B (A) Pression acoustique émise: 51 dB (A)
Alimentation ¹	Spécifications: Tension d'entrée de 220 V : 220 – 240 V (±10%) à 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz ; Tension d'entrée de 110 V : 110 – 127V (±10%) à 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz (pas de double tension, le produit varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option); Consommation d'énergie: 385 watts (impression), 4,7 watts (mode Prêt), 0,9 watts (mode Veille), 0,02 watt (arrêt automatique), 0,02 watt (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique ¹⁰ : 0,278 kWh / semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré
Certifications	Marquage TÜV et GS (Allemagne), approbations des pays d'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, etc. Norme d'émission électromagnétique: EN CEI 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-1:2017; FCC CFR 47 Section 15B; ICES-003, édition 7:2020; autres homologations Télécom spécifiques selon les pays Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques Certification Télécom: Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3: 2019/ EN 301 489-17 : V3.3.1:2024; EN 300 328 : V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Sous-partie B, Classe B / RSS 247 Édition 1, 2015 & RSS 102 Édition 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Contient du plastique recyclé post-consommation
Pays d'origine	Vietnam
Contenu de l'emballage ²	D2KG6F Cordon d'alimentation; HP Noir toner de démarrage LaserJet authentique (~600 pages); Cartouches de toner de démarrage authentiques HP LaserJet Cyan, Magenta Jaune (~500 pages chacune); Guide de l'utilisateur; Prospectus; CD (#BBU et #AAC uniquement)
Garantie	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.support.hp.com ¹² . Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires (inscription dans les 60 premiers jours sur www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Notes de bas de page

- ¹ L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Prend en charge la bande 5,0 GHz (jusqu'à 150 Mbps/s) v. Bande 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 Mbps/s). Pour en savoir plus, consultez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting
- ² HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur Windows 10 (64 bits) ou 11 PC; les ordinateurs équipés de macOS; et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse www.hp.com/hp-app. Certains appareils, services ou applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'imposer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez : www.hp.com/hp-app-terms-of-use.
- ³ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Les systèmes d'impression pour bureau HP sont certains appareils Enterprise et Managed dotés du micrologiciel FutureSmart 4.5 et supérieur, les appareils professionnels, les modèles LaserJet 200 et supérieurs, dotés respectivement du toner, de PageWide, et des cartouches d'encre HP authentiques. N'inclut pas les cartouches à tête d'impression intégrée HP. Le suivi numérique de la chaîne d'approvisionnement, le matériel, les puces et les caractéristiques de sécurité de l'emballage varient d'une référence à l'autre. Consultez l'étude sur hp.com/cartridgeseecurity.
- ⁵ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager.
- ⁶ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.
- ⁷ Le programme de recyclage HP Planet Partners est disponible uniquement pour les clients et partenaires HP. HP n'accepte que le retour des cartouches HP et Samsung authentiques. Les cartouches d'autres marques, les cartouches rechargées et les cartouches remanufacturées ne peuvent pas être retournées. HP se réserve le droit de refuser les envois contenant des cartouches d'autres marques ou d'autres matériaux non éligibles et de renvoyer ces envois à l'expéditeur aux frais de l'expéditeur. La disponibilité du programme varie. Rendez-vous sur hp.com/go/recycle
- ⁸ Ce système d'impression HP a reçu le label Blue Angel en conformité avec la norme DE-UZ 219 pour une utilisation commerciale dans les 33 pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, France, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie, Serbie, Turquie, Israël, Maroc, Afrique du Sud.
- ⁹ Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec les cartouches de toner HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Voir <https://www.hp.com/TerraJet/colors>

Avertissements spécifications techniques

- ¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- ² Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
- ³ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁴ Dimensions de bout en bout lorsque l'imprimante est configurée et en veille
- ⁵ Configuration testée : modèle de base, impression recto, A4 papier à une moyenne de 25 ppm.
- ⁶ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁷ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁸ Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/CEI 17629 peuvent être consultées à <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
- ⁹ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois se situant dans la fourchette indiquée, afin d'optimiser les performances du dispositif en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif pendant la période d'extension de garantie.
- ¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ¹¹ Poids du produit (consommables de démarrage inclus)
- ¹² La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales

