

Adaptateur USB vers Double HDMI, USB A/C vers 2 Écrans HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Câble de 11 cm, Adaptateur USB 3.0 vers Écran HDMI, Windows/macOS, Noir

N° de produit: 107B-USB-HDMI-2



Cet adaptateur USB vers Dual HDMI® ; permet l'ajout de deux écrans HDMI indépendants (1x 4K & ; 1x 1080p) à votre ordinateur, en utilisant une seule connexion USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Cet adaptateur USB vers HDMI double moniteur dispose de deux sorties vidéo, ce qui permet de booster la productivité en connectant jusqu'à deux écrans à l'aide d'un seul port USB Type-A ou C. L'adaptateur est alimenté par bus, léger et dispose d'un câble USB intégré de 4,3" (11 cm), ce qui le rend idéal pour la transition entre le bureau, la maison ou la connexion à des écrans dans une salle de réunion.

Connectez un écran 4K 30Hz et un écran 1080p à un ordinateur portable ou de bureau. L'adaptateur USB vers multi-moniteur prend en charge les modes d'affichage étendu ou en miroir, ainsi que les écrans ultra-larges, offrant ainsi un espace de visualisation supplémentaire.

L'adaptateur vidéo USB est compatible avec Windows, macOS et Chrome OS. Le dongle intégré USB-A vers USB-C assure la compatibilité USB avec tout hôte exécutant un système d'exploitation pris en charge. Le câble attaché de 4,3 pouces (11 cm) est pratique pour une utilisation en déplacement.

107B-USB-HDMI-2I-2

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Exécutez plusieurs applications sur des écrans HDMI étendus
- Ajoutez des capacités multi-moniteurs, en utilisant un seul port USB-A ou USB-C
- Ajoutez deux écrans à votre poste de travail

Spécifications techniques

- **PERFORMANCES IT PRO** : L'adaptateur d'écran est doté de la technologie Content Adaptive de Silicon Motion pour réduire l'utilisation du processeur et fournir des graphiques à faible latence, sans décalage, pour des mouvements de souris et fenêtres fluides
- **RENFORCEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ** : Ajoutez un double écran miroir ou étendu à presque tous les ordinateurs portables grâce au dongle adaptateur USB-A ou USB-C intégré; Idéal pour les MacBooks Apple de la série M
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2 sorties vidéo HDMI avec 1x 4K30Hz & 1x 1080p; Cet adaptateur utilise une seule connexion USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) ou plus récente; Audio HDMI à 2 canaux; Alimentation par bus USB, aucune alimentation électrique requise; Câble de 11cm
- **ADAPTATEUR GRAPHIQUE EXTERNE** : Connectez des écrans supplémentaires lorsque des ports vidéo ne sont pas disponibles; Utilisez avec 2 écrans externes et un écran de PC de station de travail; Idéal pour les app de productivité, ne convient pas pour les jeux
- **COMPATIBILITÉ** : Ce convertisseur fonctionne avec Windows/macOS/Chrome OS V98+/Ubuntu; Installation automatique du pilote dans Windows et ChromeOS; Nécessite le téléchargement du pilote pour macOS et Ubuntu; Fonctionne avec USB 3.0/USB-C/USB4/Thunderbolt

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C
	USB-A

Nombre de ports	2
Sortie AV	HDMI
Mémoire	8Gb DDR3
ID du chipset	Silicon Motion - SM768

Performance

Video Revision	HDMI 1.4
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
Résolutions prises en charge	Sortie 1: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x900, 1280x720 Sortie 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 D'autres résolutions inférieures peuvent être prises en charge
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	2 - HDMI (19 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 7
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11

Windows 11 ARM
 macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Sequoia (15.0)
 macOS Tahoe (26.1)
 Chrome OS
 Ubuntu - Jusqu'à Kernel 6.11

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	L'installation manuelle du pilote est requise pour macOS
Remarque	Cet appareil est conforme à la norme HDCP et ne lit pas les contenus protégés contre la copie
	Lorsqu'il est installé sous Linux, cet adaptateur prend en charge jusqu'à deux écrans 1080p 60Hz

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	7.2 in [18.3 cm]

Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
Largeur du produit	2.1 in [52.8 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
Poids du produit	2.3 oz [66 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Largeur du Colis	6.2 in [15.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	2.6 oz [75.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C/USB-A vers Double HDMI
	1 - Documentation Produit

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis