

Cable USB a Módem Nulo Serie FTDI de 1,8m - Adaptador USB a RS232 DB9 DCE - Null Modem - USB 2.0 - TAA

ID del Producto: ICUSB232FTN



El cable adaptador serie de USB a módem nulo ICUSB232FTN FTDI (1 puerto) convierte un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serie DB9 de módem nulo RS232, resolviendo los conflictos DCE/DTE directamente, sin necesidad de cables serie cruzados o adaptadores adicionales.

Este adaptador compacto cuenta con retención COM, lo que permite reasignar automáticamente el mismo valor de puerto COM al puerto si se desconecta el cable y se vuelve a conectar al ordenador anfitrión, o si se reinicia el sistema. El chipset FTDI integrado admite una personalización adicional, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones.

El adaptador de USB a módem nulo es compatible con una amplia lista de sistemas operativos, incluyendo Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, lo que facilita su integración en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado
- Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices
- Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta
- Conecte y programe paneles LED y de señalización digital con puertos de comunicación serie
- Conecte un receptor de satélite, un módem serie o una PDU

Características

- **PORTABILIDAD MAXIMIZADA:** Este adaptador USB a RS232 serie con FTDI presenta un diseño de un solo cable que elimina la necesidad de adaptadores y cables adicionales
- **CORRIJA LOS CONFLICTOS DTE/DCE:** Convierta su puerto USB disponible en un puerto serie DB9 RS232 de módem nulo, resolviendo así cualquier conflicto DTE/DCE
- **COMPATIBILIDAD AMPLIA:** Compatible con sus puertos USB 1.0 o 2.0, este convertidor RS232 funciona con sus sistemas Windows, Mac o Linux
- **VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDAS:** Experimente rapidez con este adaptador serie, que admite una velocidad en baudios de hasta 921,6 Kbps
- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** 1,8 metros - Chipset FTDI FT232RL - Velocidad máxima en baudios: 921,6 Kbps - FIFO de 256 Bytes - Modos de Paridad Ninguno/Impar/Par/Marcado/Espacio - 7 u 8 Bits de Datos - 1 ó 2 Bits de Parada - Conforme a TAA

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paridad	None, Odd, Even, Mark,Space
Bits de Detención	1, 2
MTBF	541.728 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025
	macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Linux Kernel 3.0.x y superior - Solamente las Versiones LTS

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
-------------------------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Almacenamiento

Humedad	HR 5~95%
---------	----------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	5.9 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	0.2 lb [0.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [152.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Módem Nulo RS-232
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.