ExpertBook BM1


Réf : 90NX0821-M02KK0



Vos performances quotidiennes boostées au niveau supérieur







Caractéristiques Principales

FORMAT	Portable
ÉCRAN	15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	AMD Ryzen™ 3 7335U 3.0GHz / Boost 4.3GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE	DDR5 8GB (8GB DDR5 SO-DIMM)
STOCKAGE INSTALLÉ	256GB 2280 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE	AMD Radeon™ 660M
LECTEUR OPTIQUE	Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 11 Pro

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN		15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Fréquence	3.0GHz / Boost 4.3GHz (4 Cores / 8 Threads / 8M Cache)
	Architecture	AMD Rembrandt R
COULEUR		LCD Cover: Gentle Grey, Plastic
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S)		2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2230 PCIe 4.0x4;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
WEBCAM(S)		Front: 720p HD camera;Rear: -;With privacy shutter;World-Facing: -
CONNEXION(S) SANS FIL		Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Bluetooth 5,4
CONNECTIQUE		0
CLAVIER		Chiclet Keyboard with Num-key - N/A - Pavé tactile
SÉCURITÉ		- - BIOS Booting User Password Protection - BIOS Integrity Measurement Support - BIOS Self Recovery - BIOS setup user password - CSME
ALIMENTATION		Batterie 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal (Adapter+power cord)
ACCESSOIRES INCLUS		0
GARANTIE		24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE	Poids & Dimensions	1.79 Kg / 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78")
	Code EAN & Modèle	4711636630771 | BM1503CDA-S72334X
	Indice de réparabilité	9,5

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES OPTIONNELS	ASUSCARE-NB-PUR3	Enlèvement J+1 et retour sur site - PUR 3 ans
	ASUSCARE-NB-OSS3	Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans
	ASUSCARE-EXPERTBOOK-3OSSLADP	
	DC300 3 DISPLAY USB-C DOCK/EU	
	ASUS SIMPRO DOCK 2 Thunderbolt	
	AC65-00(AD10380)/EU	

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.