

Ersättningssändare för HDMI till 4KHDMI-WIRELESS-65FT, räckvidd 20 meter, 4K 60 Hz, strömförsörjning via USB, Plug and Play

Produkt ID: 4KHDMI-WIRELESS-TX



Återställ trådlös AV snabbt genom att lägga till en fristående HDMI-sändare i IT-skåpet som paras ihop med din befintliga HDMI-mottagare, utan att behöva byta ut hela kitet.

Byt ut saknade eller trasiga sändare istället för hela satser för att minska kostnaderna och driftstoppen. Se till att ha en reservsändare i lager så att mötesrum, klassrum eller evenemangsalokaler kan tas i bruk igen på några minuter om en sändare skulle försvinna. På så sätt undviker du förseningar och brådska nybeställningar.

Parkoppling med ett enda knapptryck fungerar med dina befintliga 4KHDMI-WIRELESS-65FT-mottagare - inga appar, drivrutiner eller nätverksändringar krävs. IT-avdelningen kan snabbt återupprätta förbindelserna mellan rummen, vilket minskar felsökningstiden och gör att presentationerna kan fortsätta utan avbrott.

De kompakta, USB-drivna enheterna installeras på ett ögonblick, vilket gör att även användare utan tekniska kunskaper kan ansluta och hålla presentationer utan kablar eller särskild utbildning. Detta minskar antalet supportärenden i mötesrum och på mässor.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Byt ut saknade eller trasiga sändare istället för hela satser för att minska kostnaderna och driftstoppen
- Ha en reservsändare i lager och få mötesrum, klassrum eller evenemangshoteller online igen på några minuter när en sändare försvinner

Funktioner

- **Återställ trådlös AV utan att byta ut hela systemet**: Lägg till en fristående sändare i din IT-utrustning för att snabbt återställa den trådlösa HDMI-anslutningen, vilket gör att du slipper byta ut hela utrustningen och minskar driftstopp i mötesrummen på grund av saknade sändare
- **Enkel parkoppling mellan befintliga mottagare**: Aktivera parkoppling med ett enda knapptryck med befintliga trådlösa HDMI-mottagare, vilket eliminerar behovet av programvara, drivrutiner och nätverksberoenden för att förenkla installationen och säkerställa att AV-systemen fungerar med minimal IT-insats
- **Distribuera utan att någon utbildning krävs**: Den kompakta plug-and-play-konstruktionen gör det möjligt även för användare utan tekniska kunskaper att snabbt installera och börja presentera i mötesrum, samlingsutrymmen och på mässor, vilket eliminerar behovet av kabeldragning, minskar installationstiden och minskar antalet supportärenden
- **USB-driven sändare för flexibel placering**: Denna sändare drivs via USB med den medföljande kabeln, utan behov av externa nätadapterar; Strömförsörjning via bärbara datorer eller USB-laddare möjliggör flexibel placering och smidig installation
- **IT-proffsens förstahandsval**: Med årtionden av anslutningsexpertis från äldre VGA till moderna USB4- och AVoIP-lösningar. Arbeta med en enda betrodd partner för alla dina A/V-anslutningsbehov. Permanent kostnadsfri teknisk support på flera språk dygnet runt, alla dagar i veckan

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Nej

	Chipset-ID	Transmitter: VCT6601
	Kedjekoppling	Nej
Prestanda	Maximalt avstånd	66ft [20m]
	Frekvens	5GHz
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - HDMI
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Överföringsavstånden kan variera beroende på installationsmiljön. Fasta konstruktioner som väggar, tegel och glas kan dämpa eller helt blockera signaler.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström-LED: Lyser rött - Enheten får ström 1 - Signallampa: Lyser med fast sken - Enheten är ansluten Blinkar långsamt - Väntar på anslutning Blinkar snabbt - Enheten är i parningsläge 1 - Video-LED: Släckt - Ingen ingående videosignal detekterad Lyser konstant - Ingående videosignal detekterad Blinkar snabbt - Återställning till fabriksinställningar
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Strömförbrukning	< 4.5W

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet	0% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	ABS
Kabellängd	4.7 in [12 cm]
Produktlängd	9.1 in [230 mm]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	2.0 oz [58 g]

Förpackning

Paketets längd	5.9 in [14.9 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	3.1 in [8.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.0 oz [340.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-sändare
	1 - USB-strömkabel
	1 - Product Documentation

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.