

i-tec 65W USB-C GaN Charger



PRODUCTBESCHRIJVING

Meer vermogen in een compacter formaat. De i-tec 65W USB-C GaN-lader maakt gebruik van de nieuwste GaN-technologie (galliumnitride) en biedt een hogere energie-efficiëntie, minder warmteontwikkeling en een aanzienlijk compacter ontwerp dan conventionele laders op siliciumbasis. De ideale laadpartner voor dagelijks gebruik thuis, op kantoor of onderweg.

Met USB-C Power Delivery tot 65 W zorgt hij voor snel en betrouwbaar opladen van laptops, tablets, smartphones en andere USB-C-apparaten. Dankzij een efficiëntie van meer dan 88%, uitgebreide beveiligingsfuncties en ondersteuning voor meerdere USB-C Power Delivery-spanningsprofielen biedt hij overal veilig, efficiënt en betrouwbaar opladen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- AC-ingang: 110–240 V~ 50/60 Hz, max. 1,5 A
- Maximaal uitgangsvermogen: 65,0 W
- USB-C-uitgangsstroom: tot 3,25 A
- USB-C-uitgangsspanning: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V
- Efficiëntie: meer dan 88%
- USB-C Power Delivery-uitgangsprofielen:
 - 5.0 V 3.0 A (15.0 W)
 - 9.0 V 3.0 A (27.0 W)
 - 12.0 V 3.0 A (36.0 W)
 - 15.0 V 3.0 A (45.0 W)

◦ 20.0 V 3.25 A (65.0 W)

- Beveiliging tegen overstroom, overspanning en kortsluiting
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 30 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 5%–90% (niet-condenserend)
- Productafmetingen: 53,4 × 43,3 × 32 mm
- Productgewicht: 92 g

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODUCTNUMMER		PRODUCTBESCHRIJVING & EAN	
CHARGER-GAN65W		i-tec 65W USB-C GaN Charger EAN: 8595611708053	
Hardware			
Type bus		Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4	
Systeemvereisten			
Besturingssysteem		Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Andere eigenschappen			
Afmetingen van het product (LxBxH)		53.4 × 43.3 × 32 mm	
Gewicht van het product (zonder verpakking)		92 g	
Service			
Garantieperiode		2 jaren	
Technische ondersteuning		Levenslang	
Inhoud van de verpakking			
• Product • Snelstartgids			

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen

onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 04-08-2026 16:43:22