



Multimédiás hangszórók 2.1

SPA2335/12

Dinamikus hangzás

A 28 W-os kimenet és a Bass Reflex technológia tökéletes mélyhangzást biztosít. A minden médiával kompatibilis hangsugárzó kiszélesedő basszuscsövének köszönhetően gazdag, mély, kis torzítású hangzást nyújt.

Előnyök

Gazdag, összetett hangzás

- 28 W RMS kimeneti összteljesítmény
- A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Modern kialakítás

- Elegáns forma – ugyanolyan szép, mint ahogy szól

Egyszerű használat

- Kompatibilis minden médiával

Szolgáltatások

28 W RMS

Bass Reflex hangsugárzók

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

Kompatibilis minden médiával

Megfelelően csillapított meghajtó

Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlített hanghatást eredményez.

PHILIPS

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Audiorendszerek

Frekvenciasáv	20 Hz-20 kHz
Bemeneti impedancia	25 ohm
Kimeneti összteljesítmény	28 W
Energiaellátás	220 V – 50 Hz
Jel-zaj viszony	>75 dB
THD	<1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája

Audió erősítő	AB osztályú erősítő
Csatornaszétválasztás	>45 dB
Bemeneti érzékenység	450 mV
Névleges kimenő teljesítmény	6 W x2

Mélynyomó audiorendszerek

audió erősítő	AB osztályú erősítő (BTL)
Bemeneti érzékenység	180 mV
Névleges kimenő teljesítmény	16 W

Bal/jobb hangszórók

Meghajtó teljesítménytartománya	1–20 W x 2
Frekvenciasáv	100 Hz - 18 kHz
Névleges impedancia	6 ohm
Érzékenység	85 dB (2,83 V/1 m)

Hangszórómeghajtó	2,5"-es szélessávú
-------------------	--------------------

Mélynyomó hangszóró

Meghajtó teljesítménytartománya	2-60 W
Frekvenciasáv	55-250 Hz
Névleges impedancia	8 ohm
Érzékenység	86 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság

Kábelhosszúság	1,5 m
Csatlakozó	3,5 mm-es sztereó
Audiobemenet adatátvitelhez	1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó)

Energiaellátás

Tápellátás LED-indikátora	Borostyánsárga
---------------------------	----------------

Csomag tartalma

Szatellithangszórók száma	2
Mélynyomó	Igen
3,5 mm-es sztereó vonalkábel	Rögzített
Gyors telepítési útmutató	Igen
Távvezérlő	Vezetékes



az adatok változhatnak
2017, Augusztus 10

Version: 1.2.8
EAN: 6923410717938

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget,
vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com