



Philips

Multimedia Speakers 2.1

- 20 W MAX-effekt

SPA1330/12

Flot lyd

Med 10 W lydudgang og dynamisk basgengivelse er disse højttalere perfekte til afspilning af musik, spil, film og onlinevideoer på både MAC og PC.

Fordele

Moderne design

- Elegant design – ser lige så godt ud, som den lyder

Enestående lyd kvalitet

- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning
- Udgangseffekt på 10 W

Enkelhed

- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning
- Kompatibel med alle medier
- Jeg fungerer med Mac og PC

Funktioner

Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylindren. Materialet omgiver cylindren i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.

Udgangseffekt på 10 W

Fyldige basudstrålingskilder med udgangseffekt på 10 W gør små højttalere i stand til at gengive basfrekvenser mere effektivt på trods af deres størrelse. Det giver bedre bas på mindre plads!

PHILIPS

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på

systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Elegant design

Smart design tilføjer personlighed til din bolig.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lydsystemer

Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Inputimpedans	25 ohm
Samlet udgangseffekt	10 W
Strøm	220V 50 Hz
Signal/støjforhold	>75 dB
THD	<1%

Lydsystemer, L/R kanaler

Lydforstærker	Klasse-AB forstærker
Kanalseparation	>45 dB
indgangssensitivitet	400 mV
Nominel udgangseffekt	2,5 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

lydforstærker	Klasse-AB forstærker (BTL)
indgangssensitivitet	350 mV
Nominel udgangseffekt	5 W

Venstre/højre højttaler

Drivereffektområde	1-15 W x 2
Frekvensområde	160 Hz - 18 kHz
Norminel impedans	4 ohm
Følsomhed	83 dB (2,83 V/1 m)
Højttalerdriver	2" fuldspektret

Subwooferhøjttaler

Drivereffektområde	2-30 W
Frekvensområde	65 Hz-250 Hz
Norminel impedans	8 Ohm
Følsomhed	86 dB (2,83 V ved 1 m)

Tilslutningsmuligheder

Kabellængde	1,3 m
Stik	3,5 mm stereo

Strøm

LED-strømindikator	Grøn
--------------------	------

Indhold af emballage

Antal satellitter	2
Subwoofer	JA
3,5 mm stereo line-kabel	Fast
Lynstartguide	JA

Produktmål

Dybde	14,3 cm
Højde	18,1 cm
Vægt	1,458 kg
Bredde	26,1 cm



registrerede til at ændre
2016, september 22

Version: 2.2.4
EAN: 6923410717921

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com