

8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

Productcode: ICUSB2328I



De ICUSB2328I 8-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar acht RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze 8-poort USB naar RS232 Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden automatisch weer aan de USB seriële poorten worden toegewezen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Deze 8 poort USB naar RS232 seriële adapter is ontworpen om zware omgevingen te kunnen weerstaan en is uitgerust met een robuuste metalen behuizing voor extra duurzaamheid in industriële omgevingen
- **COM RETENTION FUNCTIONALITEIT:** Voor extra gemak is deze FTDI USB naar DB9 RS232 hub voorzien van COM retention zodat COM poort instellingen behouden blijven tijdens het herstarten
- **PLUG AND PLAY INSTALLATIE:** Deze DB9 seriële converter wordt via een beschikbare USB-poort / kabel gevoed en vereist hiermee geen externe voedingsadapter
- **INSTALLATIE OPTIES:** Deze USB seriële adapter is uitgerust met geïntegreerde muurbeugels en meegeleverde DIN-railklemmen voor veelzijdige montageopties
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 8 port FTDI USB naar DB9 RS232 seriële adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

	Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
	Seriële protocol	RS-232
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Databits	7, 8
	FIFO	4096 byte Transmit and Receive
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Stopbits	1, 2
	MTBF	146.300 uur
Connector(en)		
	Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - USB B (4-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Linux Kernel 3.0.x en hoger - Alleen LTS-versies
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5 DC
	Ingangsstroom	250 mA
	Uitgangsspanning	5 DC
	Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	7.1 in [18 cm]
Breedte product	3.9 in [10 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	20.1 oz [570 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Breedte Verpakking	9.6 in [24.3 cm]
Hoogte Verpakking	2.4 in [6.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
	1 - DIN-rail set
	1 - 1,80m USB A naar B kabel
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge

n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.