

De logische keuze voor een kleinere werkomgeving die uitstekende printkwaliteit wil.

i-SENSYS
LBP7100Cn

i-SENSYS
LBP7110Cw

you can



Stijlvolle laserprinter met Wi-Fi*.

Deze compacte A4-laserprinter print tot 14 ppm in zowel kleur als zwart-wit. Mede door de ingebouwde Wi-Fi* is deze printer de ideale keuze voor kleine bedrijven die consistente resultaten van hoge kwaliteit willen.

Belangrijkste kenmerken

- Kleurenlaserprinter (A4) van professionele kwaliteit
- Stijlvol en laag ontwerp, ideaal voor kleinere werkomgevingen
- Ideaal voor thuis of voor delen via het netwerk in kleine werkgroepen
- Hoge productiviteit dankzij 14 ppm bij zowel zwart-wit als kleur
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- 150 vel papercassette
- Wi-Fi*-connectiviteit voor eenvoudig delen
- Geen wachttijden met Quick First Print-technologieën
- Stil en energiezuinig
- Handige, gebruiksvriendelijke All-in-One cartridge

Inhoud van de doos

Printer, startercartridge 731 C/M/Y/K, stroomkabel, snelstartgids, wireless installatiegids* en garantiekaart met CD's met gebruikerssoftware en handleiding.

Afmetingen (b x d x h)

406 mm x 454 mm x 255 mm

Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP (32-bits/64-bits) / Vista (32-bits/64-bits) / 7 (32-bits/64-bits) / Server 2003 (32-bits/64-bits) / Server 2008 (32-bits/64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits)

Mac OS 10.6.x en hoger
(alleen distributie via het web)

Linux (alleen distributie via het web)
Citrix



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN



SCANNEN

* alleen LBP7110Cw

Canon



- 1 Cassette voor 150 vel
- 2 Cartridge 731: 5 cartridges verkrijgbaar: cyaan, magenta, geel, zwart en zwart H

Specificaties:

PRINTER	
Printsnelheid	Tot 14 ppm in kleur (A4) Tot 14 ppm in zwart-wit (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Printresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 20 seconden of minder vanaf het opstarten
Eerste pagina	Zwart-wit: ca. 18 seconden of minder Kleur: ca. 18 seconden of minder
Bedrijfscyclus	Max. 30.000 pagina's per maand ¹
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
MEDIAVERWERKING	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 150 vel
Papieruitvoer	125 vel met geprinte zijde naar beneden
Mediatypen	Normaal papier, zwaar papier, transparant, gecoat papier, glanzend papier, etiket, indexkaart, envelop
Mediaformaten	Cassette: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, Envelop DL, Envelop COM10, Envelop C5, Envelop Monarch, indexkaart, aangepaste formaten: breedte 83,0 tot 215,9 mm; lengte 127,0 tot 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 220 g/m ²
ALGEMENE KENMERKEN	
Voedingsvereisten	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 800 W of minder Actief: ca. 340 W of minder Stand-by: ca. 10 W Slaapstand: ca. 0,9 W ² Normaal energieverbruik (TEC): 1,0 kWh/week
Geluidsniveau	Geluidskracht ³ : Actief: 6,52 B of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk ³ : Actief: 49 dB(A) of minder Stand-by: onhoorbaar
Afmetingen (b x d x h)	406 mm x 454 mm x 255 mm
Gewicht	Ca. 16,6 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Relatieve vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Configuratiescherm	12 LED-indicatoren ⁴ 4 bedieningstoetsen

CONTROLLER	
Geheugen	64 MB
Printertalen	UFR II-LT
Interface en connectiviteit	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, wireless 802.11b/g ⁵
Software- en printerbeheer	MF/LBP-netwerkinstallatieprogramma, externe gebruikersinterface
Compatibele besturingssystemen	Windows XP (32-bits/64-bits) / Vista (32-bits/64-bits) / 7 (32-bits/64-bits) / Server 2003 (32-bits/64-bits) / Server 2008 (32-bits/64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Mac OS 10.6 en hoger ⁶ Linux ⁶ Citrix
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 731 zwart (1400 pagina's) ⁷ Cartridge 731 zwart H (2400 pagina's) ⁷ Cartridge 731 cyaan (1500 pagina's) ⁷ Cartridge 731 magenta (1500 pagina's) ⁷ Cartridge 731 geel (1500 pagina's) ⁷
Standaarddisclaimers. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 1] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen 2] Wanneer de LBP7110Cw in de wireless modus staat, is het verbruik 4 W 3] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296 4] De LBP7100Cn heeft 11 LED-indicatoren 5] Alleen LBP7110Cw 6] Alleen distributie via het web. Het stuurprogramma wordt uitgebracht in april 2013. 7] Gebaseerd op ISO/IEC 19798 8] Printer wordt geleverd met startercartridges voor 800 pagina's	

