

KVM de 2 Puertos DVI / USB con Audio y Cables

NÚMERO DE MODELO: B004-DUA2-K-R



General

El B004-DUA2-K-R es un KVM DVI/USB de 2 Puertos con audio y USB 2.0 para compartir periféricos. Le permite acceder, controlar, iniciar y reiniciar dos computadoras compatibles desde un solo teclado USB, mouse USB y monitor. La conmutación entre las computadoras conectadas es rápida y sencilla usando teclas rápidas del teclado o botones interruptores. Una función de conmutación independiente de audio/mic y periféricos USB permite una experiencia ininterrumpida. Una computadora puede estar imprimiendo en una impresora conectada a uno de los puertos USB para periféricos, mientras usted escucha el audio desde ella y accede a otra computadora; todo al mismo tiempo.

El B004-DUA2-K-R usa tecnología DVI-I, permitiendo la transmisión de una señal digital (hasta 1920 x 1200) o analógica (hasta 2048 x 1536). Se requiere un adaptador DVI a VGA, como el P126-000 de Tripp Lite para la conversión a un monitor analógico. Cualquiera que use, el soporte DDC de tiempo completo proporciona la información EDID necesaria que se requiere para el desempeño óptimo de video en Windows 7 y otros sistemas operativos. Compatible con todos los principales sistemas operativos.

Características

- Conmutación rápida y sencilla por medio de teclas rápidas del teclado o botones interruptores
- Configuración conecte y use; no se requiere software
- Capacidad Hot-Swap permite agregar o quitar fácilmente computadoras sin desconectar el KVM u otras computadoras
- Las conexiones de bocinas y micrófonos permiten compartir componentes de audio entre los sistemas
- Una función de conmutación independiente de audio/mic y periféricos USB permite una experiencia ininterrumpida. Una computadora puede estar imprimiendo en una impresora conectada a uno de los puertos USB 2.0 de periféricos, mientras usted escucha el audio desde ella y acceder a otra computadora; todo al mismo tiempo.
- Soporta 2 canales de audio estéreo
- Cuenta con dos Puertos USB 2.0 para compartir periféricos USB (e.g. memorias, impresoras, etc.) entre las computadoras conectadas.
- Usa tecnología DVI-I, permitiendo la transmisión de una señal digital (hasta 1920 x 1200) o analógica

Destacado

- Controle 2 computadoras con solo un teclado USB, mouse USB y monitor DVI
- Alterne entre puertos por medio teclas rápidas del teclado o botones
- Permite el uso compartido de equipo de audio entre sistemas; escuche música de una computadora mientras accede a otra
- Contiene dos puertos USB 2.0 para compartir periféricos USB entre las computadoras conectadas
- (x2) cables USB de 1.22 m [4 pies] y (x2) juegos de cable de KVM DVI + Audio de 1.22 m [4 pies] incluidos
- El soporte DDC de tiempo completo proporciona la información EDID necesaria para el desempeño óptimo de video en Windows 7 y otros sistemas operativos.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema

- Consola KVM: Un monitor DVI, teclado USB y mouse USB
- Computadoras: Puerto DVI-I (Se requiere adaptador DVI-I a DVI-D P118-000 para computadoras con puertos DVI-D), y Puerto USB
- Audio (Opcional): Un micrófono y bocinas con conectores Mini Estéreo de 3.5mm y una computadora con puertos Mini Estéreo de 3.5mm
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

El Paquete Incluye

- B004-DUA2-K-R
- (x2) Juegos de Cable DVI + Audio de 3.5 mm de 1.22 m [4 pies]
- (x2) Cables para Dispositivos USB A-B de 1.22 m [4 pies]
- Manual del Propietario
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.4A; Salida: 5V, 2A)

(hasta 2048 x 1536). Se requiere un adaptador DVI a VGA, como el P126-000 de Tripp Lite para la conversión a un monitor analógico.

- Para conectar un monitor HDMI, se requiere un adaptador DVI a HDMI, como el P132-000 de Tripp Lite (Cuando se convierte de DVI a HDMI no soporta audio).
- El soporte DDC de tiempo completo proporciona la información EDID necesaria para el desempeño óptimo de video en Windows 7 y otros sistemas operativos.
- Soporta Microsoft® IntelliMouse® y la rueda de desplazamiento de la mayoría de los mouses
- (x2) cables USB de 1.22 m [4 pies] y (x2) juegos de cable de KVM DVI + Audio de 1.22 m [4 pies] incluidos
- Compatible con los principales sistemas operativos.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332140036
Max CPU	2
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad); DVI; Audio Estéreo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (Digital), 2048 x 1536 (Analog)
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P Norte América
POTENCIA	
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100-240V / 50/60Hz / 1.0A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 2.4A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Clavija de Barril de CD	Diámetro Exterior: 5.5 x 2.5 x 9.5 mm, Punta Positiva, Casquillo Negativo
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	FCC; UL; cUL; TUV; CB
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Green (PC 1); Blue (PC 2)
FÍSICAS	
Color	Plateado



Material de Construcción	ABS
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.22 x 20.83 x 18.03
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.60 x 8.20 x 7.10
Peso de Envío (kg)	1.32
Peso de Envío (lb)	2.90
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.1 x 6.1 x 2.9
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.18
Peso de la Unidad (lb)	0.4
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32 to 104 F (0 to 40 C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4 to 140 F (-20 to 60 C)
Humedad Relativa	0%-90% RH, Non-Condensing
BTUs	245.52
Consumo de Energía (Watts)	4.7
COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	2
Conexiones para PC / Servidor	DVI; USB
Lado A - Conector 1	(2) DVI-I (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	(2) USB B (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	DVI-I (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	(4) USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 3	(2) 3.5 mm (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	DVI-I Conexión Única
Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	USB
Interfaz de Monitor para Consola	DVI-I Conexión Única
Enchapado del Conector	Níquel



CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Número de Usuarios	1
Certificado Seguro por NIAP	No
Selección de Puerto	Botón de Presión; Tecla de Acceso Rápido
Puertos del Hub USB	Sí
Número de Puertos del Hub USB	2
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Controlador Requerido	No
KVM Cat5	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	FCC, CE, cumple con RoHS.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.