



Philips Tornado High  
Lumen  
Spiralformet sparepære

**75 W**

Kjølig hvit  
E40-sokkel

**872790080883400**

## Fremragende høy lysstyrke med utmerket design og ytelse

Høy lysstyrke som er varm og sterk, samt langvarig ytelse og levetid

Denne lyskilden kombinerer utmerket ytelse (tennes raskt, har lengre levetid og høy av/på-kapasitet) med varmt og sterkt lys med høy lysstyrke og en tradisjonell pæredesign. Den gir deg den gode følelsen av at du sparer penger de neste 20 årene, samtidig som du kjøpte noe vakkert

### **Ekstra høy lysstyrke**

- Øyeblikkelig høy lysstyrke

### **Varer lenge – opptil 20 år**

- Levetid på opptil 20 år

## Spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

- Oppstartstid: 0,2 sek
- Effektfaktor: 0,9
- Kvikksølvinnhold: 4 mg
- Lyskildens levetid: 10 år
- Anslått levetid: 10 år
- Anslått effekt: 75 W
- Wattforbruk: 75 W
- Fargegjengivelsesindeks (CRI, Color rendering index): 82
- Lyskildens mål (bredde): 104 mm
- Lyskildens mål (høyde): 264 mm
- Wattstyrke tilsvarende: 280 W
- Lyskildestrøm: 350 mA
- Fargetemperatur: 4100 K
- Antall brytersykluser: 5000
- Lumen: 5550
- Nominell lysflom: 5550 lm

- Lyskildens levetid: 10000 time(r)
- Anslått levetid: 10000 time(r)
- Vedlikeholdsfaktor for lysstyrke: 0,7 (ved slutten av den nominelle levetiden) %
- Oppvarmingstid 60 % lysmengde: 10–80 sek
- Spenning: 220–240 V
- Etikett for energibesparing: A
- Farge: Kjølig hvit
- Armatur/sokkel: E40
- Kan dimmes: Nei
- Form: Tornado
- Lyseffekt/overflate: Hvit
- Wattforbruk standardpære: 280 W

### Rengjøring ved knusing/avhending

- Rengjøring: Følg rådet for riktig rengjøring\*
- Avhending: Følg instruksjonen for avhending som spesialavfall\*\*

## Høydepunkter

### Øyeblikkelig høy lysstyrke

Øyeblikkelig høy lysstyrke

### Lang varighet

Levetid på opptil 20 år



Utgivelsesdato  
2014-09-19

Versjon: 1.0.1

12 NC: 9296 760 03201  
EAN: 87 27900 80883 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket i tilfelle lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg de i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.

\*\*Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.