

# HP LaserJet Pro MFP M521-serien



Fullfør jobber raskere, produser dokumenter av høy kvalitet og gjør skanning og deling enkelt. Raskt oppsett og rask tilkobling<sup>1,2</sup>. Send raske kommandoer fra en intuitiv fargeberøringsskjerm. Spar ressurser enkelt og resirkuler brukte kassetter/patroner.<sup>3</sup>



## Hovedpunkter

- Skriv ut, kopier, skann og faks
- Skriv ut/kopier opptil 40 spm
- 256 MB minne, 800 MHz prosessor
- Hi-Speed USB 2.0; Host USB; Fast Ethernet; Telekommunikasjon
- Opptil 1200 x 1200 dpi med HP FastRes
- 2 000 til 6 000 sider månedlig sidevolum



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

### Fullfør raskere – med mindre ventetid – med skanning med to hoder i ett pass.

- Oppretthold topp ytelse med høye utskriftshastigheter på opptil 40 spm<sup>4</sup>. Stol på et robust anbefalt månedlig sidevolum på 2000 til 6000 sider.
- Håndter store utskriftsmengder uten problemer, takket være en 600-arks papirskuff som kan utvides til 1100 ark<sup>5</sup>, og en 250-arks utskuff.
- Arbeid raskere, skanning med to hoder i ett pass. Skann dokumenter og send digitale filer til e-post, nettskyen, nettverksmapper eller en USB-stasjon, i ett enkelt trinn.
- Spar papir med tosidig utskrift, og bruk den 50-arks automatiske dokumentmateren til å øke produktiviteten.

### Arbeid smartere – få tilgang til, lagre og skriv ut innhold raskt fra fargeberøringsskjermen på 8,89 cm.<sup>6</sup>

- Fullfør enkelt mange slags utskrifts-, kopierings-, skanne- og faksjobber. Gå fra null til ferdig, direkte på MFPeN.
- Få tilgang til, lagre og skriv ut nettinhold fra MFPeN-enhetens berøringsskjerm, med forretnings-apper som er installert på enheten.<sup>6</sup>
- Spar tid med en lettinstallert original HP-kassett, og reduser kostnader ved å bruke en kassett med høy kapasitet (tillegg).<sup>7</sup>
- Overvåk og administrer denne MFPeN effektivt ved å bruke HP Web Jetadmin til å spore kontorutskrift og enhetsstatus.<sup>8</sup>

### Del trådløst på tvers av kontoret.<sup>1</sup>

- Uovertruffen fleksibilitet: skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet nær sagt hvor som helst.<sup>2,9</sup>
- Bruk HP Auto Wireless Connect for å konfigurere nettverksdrift uten kabler.<sup>1,2</sup>
- Bruk ressurser mer effektivt med trådløst<sup>2</sup> og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nettverk – skriv ut og del enkelt.<sup>1</sup>
- Og trekk utskriftsjobber opp av lommen – skriv ut direkte fra en minneenhet via USB-porten.

### Spar strøm med HPs Auto-på/Auto-av-teknologi, Instant-on-kopiering og hurtigstartteknologi.<sup>10</sup>

- Bidra til å redusere strømforbruk og bevare ressurser. Bruk HP Instant-on-kopiering og HP Auto-på/Auto-av-teknologi.<sup>10</sup>
- Med HP EcoSMART-konsollen får du umiddelbar tilgang til egendefinerte strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger. Du kan konfigurere alle skriverne sentralt for å bruke de mest energi- og ressurseffektive innstillingene.
- Reduser miljøpåvirkning og kostnader ytterligere med automatisk tosidig utskrift.
- Enkel og gratis resirkulering av brukte kassetter med HP Planet Partners.<sup>3</sup>

## Produktomvisning

### HP LaserJet Pro MFP M521dw vist

1. Intuitivt kontrollpanel med 8,89 cm fargeberøringsskjerm med forretningsapper
2. 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) med automatisk tosidig skanning
3. Glassplateskanner håndterer størrelser opptil A4
4. 250-arks utskuff med forlengelse for langt papir
5. 100-arks bakre utskuff
6. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier på opptil 199 g/m<sup>2</sup>
7. 500-arks papirskuff 2
8. Papirfyllingsindikator
9. Lett tilgjengelig USB-port for direkte lagring og utskrift
10. Utløserknapp på frontdeksel gir praktisk tilgang til HP alt-i-ett-tonerkasset
11. Innebygd automatisk tosidig utskrift
12. På/av-knapp
13. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
14. Gigabit Ethernet-nettverksport for enkel deling
15. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
16. RJ-11-fakSPORT
17. Telefonutgang
18. 800 MHz prosessor, 256 MB minne
19. Innebygd 802.11b/g/n trådløst nettverk (bare dw-modellen)
20. Strømtilkobling



## Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Utskriftshastighet, A4	Opptil 40 spm; Opptil 21 spm tosidig	
Papirkapasitet (standard/tillegg)	600/1100	
50-arks ADM med tosidig skanning	Ja	
Automatisk tosidig utskrift	Ja	
Faks- og telefonporter	Ja	
Gigabit Ethernet-nettverksport	Ja	
802.11b/g/n trådløst nettverk	Ikke tilgjengelig	Ja
Anbefalt månedlig sidevolum	2000 til 6000	
Kapasitet (sider per måned)	Opptil 75 000	
ENERGY STAR®-sertifisert	Ja	

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CE255A HP 55A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	CE255X HP 55X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider (HP LaserJet Enterprise P3015 og Pro 500 MFP M521) eller 13 500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD HP 55X 2-pakning høy kapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter (Per patron: 12 500 til 13 500 sider)
Tilbehør	CE530A HP LaserJet 500-arks mater/skuff
Service og kundestøtte	U6Z59E - HP 3 år maskinarestøtte neste virkedag for LaserJet Pro M521 MFP
	U6Z70PE - HP 1 år maskinarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet Pro M521 MFP

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	8,89 cm intuitivt berøringskontrollpanel med fargegrafikkskjerm; Knapper (Hjem, Avbryt, Hjelp, pil høyre/venstre, Tilbake); LED-indikatorlamper (klar, feil)	8,89 cm intuitivt berøringskontrollpanel med fargegrafikkskjerm; Knapper (Hjem, Avbryt, Hjelp, pil høyre/venstre, Tilbake); LD-indikatorlamper (klar, feil, trådløst)
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal): Opptil 40 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 21 bpm;	
Første side ut <sup>2</sup>	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,0 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1 200 x 1 200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi;	
Månedlig kapasitet	Opptil 75 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 2000 til 6000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP-teknologi for automatisk på- og avslåing	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Trådløst direkte-utskrift, HP-teknologi for automatisk på- og avslåing
Standard skriverspråk	HP PCL 6; HP PCL 5; HP Postscript Level 3-emulering, PCLm	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter. Flere skriftløsninger er tilgjengelige på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> .	
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 40 spm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Forminsk/forstørr; Lysere/mørkere; Optimalisering; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Valg av skuff; Tosidig; Utkastmodus; Bildejustering; Angi som nye standarder; Gjenopprett standardinnstillinger; <b>Største antall eksemplarer:</b> Opptil 99 kopier; <b>Kopieringsoppløsning:</b> Opptil 600 x 600 dpi; <b>Forminskning/forstørring:</b> 25 til 400 %;	
Skanning		
Skannehastighet <sup>3</sup>	Normal (A4): Opptil 19 spm (svart-hvitt), opptil 14 spm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 35 bpm (svart-hvitt), opptil 13 bpm (farger)	

<b>Modell</b>	<b>HP LaserJet Pro M521dn MFP</b>	<b>HP LaserJet Pro M521dw MFP</b>
<b>Produktnummer</b>	A8P79A	A8P80A
<b>Skannerspesifikasjoner</b>	<b>Skannertype:</b> Glassplate, ADM; <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Fra PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7,8); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 1.9; <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Største skannestørrelse (plan):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 300 dpi (farger, gråtoner og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 dpi (farger, gråtoner og svart/hvitt, planskanner)	
<b>Avanserte skannerfunksjoner</b>	Tosidig skanning fra ADM; Skann til USB Flash-stasjon; Skann til nettverksmappe; Skann til e-post; Skann til skyen; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi	
<b>Område som kan skannes</b>	<b>Minste mediestørrelse (planskanner):</b> Ingen minimum <b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 297 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 127 x 177 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm	
<b>Bitdybde/ gråtonenivåer</b>	24-bits (8-bits for tosidig gråtoneskanning) / 256	
<b>Faksing</b>		
<b>Faksing<sup>1</sup></b>	Ja, 33 kbps	
<b>Spesifikasjoner for faks</b>	<b>Faksminne:</b> Opp til 250 sider; <b>Faksoppløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 nivåer med grått; Superfin: 300 x 300 dpi eller 203 x 392 dpi, 256 grånivåer; <b>Hurtigoppringing:</b> Opptil 100 numre (hver kan inneholde 100 numre)	
<b>Smarte faksprogramvarefunksjoner</b>	Permanent faksminne; Videre sending av faks; Faksadressebok; TAM-grensesnitt, kortnummer; Gruppeoppringing; Automatisk repetisjon; Blokker søppelfakser; Polling; Sende en faks med bekreftelse; Privat faksinntak	
<b>Prosessorfartighet</b>	800 MHz	
<b>Tilkobling</b>		
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telekommunikasjon; 1 telefon	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telekommunikasjon; 1 telefon; 1 trådløs 802.11b/g/n
<b>Tilleggsutstyr</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A	
<b>Trådløst</b>	Nei	Ja, innebygd WiFi 802.11b/g/n
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Mobil-apper	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift; Mobil-apper
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kostøtte), Web Services Printing, IPP-utskrift, FTP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Oppdagelse av webtjenester; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless), SNMPV1/V2/V3; Sikkerhet: SSL-sikkerhet og sertifikatbehandling, 802.1x	som A8P79A, pluss trådløst: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Trådløst direkte-utskrift
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Ja, via innebygd Gigabit Ethernet	Ja, via innebygd Ethernet, trådløst 802.11b/g/n
<b>Harddisk</b>	Ingen	
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 256 MB; <b>Maksimum:</b> 256 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
<b>Antall papirskuffer</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 3	
<b>Medietyper</b>	Papir (brev, farge, brevhode, vanlig, fortrykt, ferdighullet, resirkulert, grovt); konvolutter, etiketter, kartong, transparenter, brukerdefinert	
<b>Mediестørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2, ekstra 500-arks skuff 3: 105 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkort (JIS), DPostkort (JIS), konvolutt (B5, C5, C6, DL); Skuff 2, Skuff 3 (tillegg): A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkort (JIS), DPostkort (JIS) ; <b>ADM:</b> 127 x 127 til 216 x 356 mm	

Modell	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff, 500-arks papirskuff 2, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff, 100-arks utskuff på baksiden <b>Ekstra innenhet:</b> 500-arks skuff som tillegg (legg til opptil 1 skuff) <b>ADM:</b> Standard, 50 ark	
Medievekt	Skuff 1: 52 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2, 3: 52 til 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADM:</b> 60 til 90 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500 <b>Maksimum:</b> Opptil 1100 ark <b>ADM:</b> Standard, 50 ark	
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 250 ark Konvolutter: Inntil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 75 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 350 ark	
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters); Kun driverinstallering støttes på: Windows 2012, Windows Server 2008 (32-/64-biters), Windows Server 2003 (32-biters) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.6.8 og nyere; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med en forhåndsbygd pakke); SUSE Linux (10.0, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av det automatiske installeringsprogrammet); HPUX 11 og Solaris 8/9	
Minstekrav til systemet	<b>Windows:</b> Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters): 1 GHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor, 1 GB minne (32-biters) eller 2 GB minne (64-biters), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM-stasjon eller Internett, USB- eller nettkabelport; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-prosessor; 500 MB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD-ROM eller Internett; USB- eller nettkabelport	
Medfølgende programvare	Windows: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Scan, HP Veiviser for faksoppsett, HP Send faks, HP faksutskriftsdriver, statusvarster, HP Oppdatering, DXP; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP Postscript-driver, HP Scan, HP oppsettassistent, HP faksutskriftsdriver, HP Utility, HP Alerts, HP Fastvareoppdaterer	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd webserver: passordbeskyttelse, sikker lesing via SSL/TLS; Nettverk: aktivering/deaktivering av nettkabelport og funksjoner, SNMPv1 community-passordendring, SNMPv3, 802.1x, brannmur, tilgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access-godkjenning, SASL-godkjenning	Trådløst: WEP (128-bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Innebygd webserver: passordbeskyttelse, sikker lesing via SSL/TLS; Nettverk: aktivering/deaktivering av nettkabelport og funksjoner, SNMPv1 community-passordendring, SNMPv3, 802.1x, brannmur, tilgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP grunnleggende godkjenning, SASL-godkjenning
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	<b>Minste</b> 465 x 465 x 508 mm; <b>Maksimum:</b> 465 x 900 x 750 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	585 x 594 x 733 mm	
Skrivervekt	22,3 kg	22,4 kg
Pakningsvekt	29,57 kg	
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C; <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C; <b>Fuktighet:</b> 10 til 90 % RF	
Akustisk	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,7 B(A); <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 54 dB(A)	
Strøm	<b>Krav:</b> Nettspenning: 220 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); <b>Forbruk:</b> 760 watt (utskrift), 18,2 watt (klar), 4,3 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 2,812 kWh/uke; <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 2,812 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning;	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) og 220 - 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbruk:</b> 760 watt (utskrift), 18,2 watt (klar), 4,3 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 2,812 kWh/uke; <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 2,812 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Instant-on-teknologi; Instant-on Copy	
Sertifiseringer	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-kapittel 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land CECP; EPEAT® Silver <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-kapittel 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land CECP <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> Trådløs telekommunikasjon: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; US (FCC 15.247); Canada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC-avsnitt 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCT1-1999 (Mexico); PTC-200 (New Zealand); andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina	
Innhold i esken	HP LaserJet Pro MFP M521dn; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (~ 6000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantikort; Strømledning; Faks-kabel.	HP LaserJet Pro MFP M521dw; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (~ 6000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantikort; Strømledning; Faks-kabel.
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Se [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect) for informasjon om kompatibilitet
- <sup>2</sup> HP Trådløst direkte-utskrift, innebygd trådløs tilkobling og HP automatisk trådløs tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro MFP M521dw.
- <sup>3</sup> Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Du finner mer informasjon på: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)
- <sup>4</sup> Utskriftshastighet er målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett av testdokumenter. Se [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet. Nøyaktig hastighet på første side ut er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, dokumentets kompleksitet, nettverk, mediebredde, medievekt, miljø og jobbstørrelse.
- <sup>5</sup> Ekstra papirkapasitet på opptil 1 100 ark. 1 x 500-arks papirskuff ikke inkludert; må kjøpes separat"
- <sup>6</sup> Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) for mer informasjon
- <sup>7</sup> HP 55X svart LaserJet-tonerkassett er ikke inkludert; kjøpes separat.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin)
- <sup>9</sup> Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk, eller har en direkte trådløs forbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Ekstern utskrift krever en internett-tilkobling til en nettkoblet HP-skriver. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) for å få mer informasjon
- <sup>10</sup> HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriveren og innstillingene. Påstander om hurtigstartteknologi er basert på sammenlikning med produkter som bruker tradisjonell oppvarming. Utsagn om Instant-on-kopiering er basert på sammenlikning med fluorescerende rør.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Faktiske hastigheter kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinytelse og programvare.
- <sup>4</sup> Basert på standard ITU-T testbilde med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne.
- <sup>5</sup> HP Scan-programvare inkludert i esken – filformater støttes gjennom programvare som kjøres på en PC.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA April 2021

