













Plustek SmartOffice PL806/PL1500

Dokumentenscanner für alle Anforderungen

Die Dokumentenscanner SmartOffice PL806 und PL1500 von Plustek richten sich mit ihrer hohen Funktionalität speziell an kleine und mittelständische Unternehmen sowie an SOHO-Anwender. Durch ihre geniale Kombination von ADF-Dokumentenund Flachbettscanner ist eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in einem einzigen Gerät gegeben. Der Plustek SmartOffice PL806 scannt Vorlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Seiten pro Minute ein. Der SmartOffice PL1500 schafft sogar 15 Seiten pro Minute. Für eine effektive und optimale Weiterverarbeitung ist die Dokumentenarchivlösung DICapture im Lieferumfang enthalten. Mit den ergonomischen Funktionstasten lassen sich verschiedene Scanprozesse programmieren und automatisch ausführen: Scan-to-PDF, Scan-to-Print und Scan-to-File sind nur einige der vielen Möglichkeiten, um Ihren Dokumenten-Workflow schneller und einfacher zu gestalten. Mit der serienmäßigen TWAIN-Schnittstelle arbeiten diese Scanner blitzschnell und problemlos mit jeder Dokumenten-Management-Software zusammen.

- multifunktionaler ADF- und Flachbettscanner
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- Scangeschwindigkeit von 8 bzw. 15 Seiten pro Minute
- TWAIN-kompatibel und USB 2.0-Anschluss für High-Speed-Datentransfer und problemlose Weiterverarbeitung
- Plustek DocAction ermöglicht 7 programmierbare Scanprofile
- einfache Reinigung und Wartung
- mehrsprachige Benutzeroberfläche
- umfangreiches Softwarepaket im Lieferumfang enthalten



Plustek SmartOffice PL806/PL1500









Kennen Sie das? Berge voller loser und ungeordneter Blätter!

Vereinfachen Sie ganz simpel Ihre tägliche Arbeit. Digitalisieren Sie Ihre Dokumente und greifen Sie jederzeit in Sekunden schnelle beguem darauf zurück. Die Suche nach Informationen verschlingt derzeit einen Großteil Ihrer Arbeitszeit. Dank der intelligenten, digitalen Archivierung sparen Sie nun nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Darüber hinaus ist der Umgang mit den One-Touch-Funktionstasten äußerst komfortabel.

Inklusive: Dokumentenarchivlösung DICapture

Die von Plustek entwickelte Software für den PL806 und den PL1500 macht das Scannen und Archivieren noch einfacher: Nachdem Sie Ihr Profil, den Ordner und einen Dokumentennamen eingegeben haben, können Sie mit 8 bzw. 15 Seiten pro Minute Ihre Unterlagen blitzschnell einlesen lassen.

Wandeln Sie einzelne Seiten per Knopfdruck spielend in ein PDF-Dokument um und greifen Sie jederzeit darauf zurück!

Merkmale

- ideal für Freiberufler. Home-Offices sowie für kleine und mittlere Unternehmen.
- vielseitig einsetzbar durch ADF- und Flachbettfunktion
- einfache Reinigung und Wartung
- Plustek DocAction ermöglicht 5 programmierbare Scanprofile über die Scantasten
- TWAIN und WIA kompatibel
- Option beim PL806: Netzwerkverbindung mit dem USB Device Server SX-2000U2 von **silex

Software-Paket

• Plustek DocAction • Plustek DICapture • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader

Softwarepaket









Systemanforderungen

CD-ROM Laufwerk ein freier USB 2.0 Port 512 MB RAM (1GB oder mehr empfohlen) 800 MB Festplattenspeicher (1 GB oder mehr empfohlen) High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) Windows XP Home Edition, Windows XP

Professional. Windows 2000, Windows Vista, 7

IBM kompatibler PC mit Pentium IV 2 GHz CPU (oder







Händlerstempel

Spezifikationen

Technologie	CCD - Farbbildsensoren (Simplex)
Auflösung (optisch)	PL806: 600 dpi PL1500: 1200 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvermögen ADF	50 Blatt (DIN A4/ /Letter, 70g/m²)
Scangeschwindigkeit	PL806: 8 ppm (200 dpi @ A4, Graustufen) PL1500 : 15 ppm (200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich ADF Scanbereich Flachbett	Maximum: 216mm x 356mm Minimum: 90mm x 114mm Maximum: 216mm x 297mm Minimum: 12,7mm x 12,7mm
unterstützte Papierformate ADF unterstützte Papierformate Flachb.	Maximum: 220mm x 356mm Minimum: 90mm x 114mm bis DIN A4 / Letter
Grammatur (Papierstärke)	50 bis 120 g/m²
tägliches Arbeitspensum	PL806: 1000 Seiten, PL 1500: 1500 Seiten
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V ~240 V Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	4,8 kg ohne Papierfach
Abmessungen (B x T x H)	468mm x 347mm x 175mm ohne ADF 468mm x 347mm x 300mm mit ADF
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Plustek Technology GmbH An der Strusbek 60-62 228926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913-0 Fax: +49 4102 8913- 500 Mail: info@plustek.de

