

Steckverriegelungseinsätze (C20-Netzkabel zu C19-Ausgang), Schwarz, 100-Pack

MODELL-NR: PLC19BK



Highlights

- PLC19BK Steckverriegelungseinsätze halten C20-Netzkabel an C19-Ausgängen angeschlossen
- Verhindert das versehentliche Trennen der Netzwerkhardware während der routinemäßigen Rackwartung
- Universelle Kompatibilität, keine speziellen Kabel, Ausgänge oder spezielle PDU-Hardware erforderlich
- SCHWARZE Farbeinsätze werden in Packungen mit 100 Stück geliefert, weitere Farben sind verfügbar

Paket Beinhaltet

- 100 schwarze C20-Stecker/C19-Ausgangs-kompatible Steckverriegelungseinsätze

Beschreibung

Die schwarzen Steckverriegelungseinsätze PLC19BK von Tripp Lite verhindern ein versehentliches Ausstecken der C20-Steckernetzkabel von den C19-Ausgangsbuchsen. IEC 60320-Steckkabel sind häufig lose und werden bei der routinemäßigen Netzwerkwartung häufig versehentlich abgezogen. Um zu verhindern, dass sich kritische Gerätestecker lösen, platzieren Sie einen Steckverriegelungseinsatz über einem beliebigen C20-Eingangskabel und schließen Sie es an einen beliebige C19-Ausgang an. Der Einsatz verstärkt die Verbindung des Steckers mit der Steckdose und sorgt dafür, dass wichtige Geräte während des routinemäßigen Zugriffs auf das Rack und bei der Wartung angeschlossen bleiben. Steckverriegelungseinsätze bieten eine übersichtliche Alternative zu herkömmlichen Kabelbinder-Rückhaltesystemen und eine kostengünstige Antwort auf teure proprietäre Stecker- und Steckdosen-Hardware. PLC19BK-Steckverriegelungseinsätze werden in Packungen zu 100 Stück geliefert.

Eigenschaften

- Die Steckverriegelungseinsätze PLC19BK von Tripp Lite verhindern ein versehentliches Trennen der C20-Steckernetzkabel von den C19-Ausgängen.
- SCHWARZE PLC19BK Farbeinsätze werden in Packungen mit 100 Stück geliefert
- Korrigiert lockere IEC60320-Stromanschlüsse, die zum versehentlichen Trennen der Stromkabel führen können
- Steckverriegelungseinsätze verstärken den Anschluss der C20-Steckvorrichtung an einen C19-Ausgang, damit wichtige Netzwerkgeräte während des routinemäßigen Zugriffs auf das Rack und der Wartung angeschlossen bleiben.
- Die universelle Kompatibilität gewährleistet eine ordnungsgemäße Montage und eine verbesserte Steckerhalterung bei Verwendung mit einer standardmäßigen C20-Stecker- und C19-Ausgangskombination; keine proprietären Kabel oder Ausgänge erforderlich
- Einfache Installation; legen Sie einfach einen Steckverriegelungseinsatz über ein C20-Gerätenetzwerk und stecken Sie es ein
- Zuglaschen ermöglichen das sichere Zurückziehen des Einsatzes von betriebenen C19-Ausgängen
- Steckverriegelungseinsätze bieten eine übersichtliche Alternative zu gängigen Kabelhalterungen mit Kabelbinder und verhindern die Abhängigkeit von weniger eleganten Abhilfemaßnahmen wie Klebeband, Isolierband oder Sekundenkleber
- Hochfestes PA66-Nylon UL94-Material mit V2-Entflammbarkeitsstufe

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332179739
Zubehörtyp	Steckverriegelungseinsatz
Zubehörklasse	PDU-Zubehör
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Versandmaße (HBT / Zoll)	3.50 x 12.30 x 8.50
Versandmaße (HBT / cm)	8.89 x 31.24 x 21.59
Versandgewicht (lbs.)	0.70
Versandgewicht (kg)	0.32
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	1.290 x 1.420 x 1.060
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	3.18 x 3.05 x 2.29
FEATURES & SPECIFICATIONS	
IP68 eingestuft	Nein
IP20-eingestuft	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie