




Philips LED
Spot

4,2W (20W)

GU5.3-fitting
Warm wit



8718291678311



Duurzame accentverlichting met een gerichte, heldere lichtbundel

Vermijd het gedoe van spots verwisselen

LED-spots van Philips zorgen voor een gerichte, heldere lichtbundel, gaan uitzonderlijk lang mee en besparen veel energie. Deze spot is de perfecte duurzame vervanging voor 20W-spots met een GU5.3-fitting.

Creëer een warme sfeer

- Echt warm wit licht zoals van een gloeilamp (2700 K)
- Hoge kleurweergave (CRI > 80) voor levendige kleuren

Puur en elegant ontwerp

- Glad oppervlak en hoogwaardige afwerking

Optimaal gemak

- Vermijd het gedoe van constant verwisselen

De duurzame keuze

- Levensduur tot 15 jaar
- Zeer laag energieverbruik, bespaar ten minste 80%

Spots voor algemene verlichting

- 36° halogeenlichtbundel

PHILIPS

Spot
4,2W (20W) GU5.3-fitting, Warm wit

Kenmerken

Warm wit licht (2700 K)

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren.

Vermijd het gedoe van lampen verwisselen



LED-spots van Philips zijn het duurzame alternatief voor halogeenspots. Er is geen omkijken meer naar, want ze behouden hun schitterende lichtstraal jarenlang.

Hoge kleurweergave (CRI>80)



De kleurweergave-index (CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurweergave te beschrijven. Natuurlijk buitenlicht heeft een CRI van 100 en wordt gebruikt als vergelijkingsstandaard voor alle andere lichtbronnen. De CRI van de LED-lampen van Philips ligt altijd hoger dan 80, dicht bij de waarde van de zon, waardoor kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Zeer laag energieverbruik



Door traditionele lampen te vervangen door een LED-alternatief van Philips wordt onmiddellijk veel energie bespaard en bijgedragen aan een duurzame wereld.

Levensduur tot 15 jaar



Met een levensduur tot 15.000 uur zorgt deze LED-lamp van Philips tot 15 jaar* voor de gewenste sfeer.

36° halogeenlichtbundel



Deze LED-spot heeft een bekende, gerichte lichtbundel en ziet er hetzelfde uit en voelt hetzelfde als halogeenspots. De spot is geschikt voor accentverlichting en algemene verlichting.

Glad oppervlak

Deze duurzame LED-lamp biedt alle meest recente innovaties in hoogwaardig materiaal en past perfect bij uw armaturen.

8718291678311

Specificaties

Lampkenmerken

- Vorm: Spot
- Fitting: GU5.3
- Voltage: 12 volt
- Dimbaar: Nee

Energieverbruik

- Wattage: 4,2 W
- Wattage-equivalent: 20 W
- Energiezuinigheidslabel: A
- Energieverbruik per 1000 uur: 5 kWh

Lichtkenmerken

- Lichtopbrengst: 225 lumen
- Toepassing: Accentverlichting
- Lichthoek: 36 graad
- Kleur: Warm wit
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichteffect/afwerking: Warm wit
- Starttijd: <0,5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Gemeten intensiteit centrale bundel: 575 cd
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Prestaties

- Aantal schakelcycli: 50000
- Lumen-onderhoudsfactor: 0,7
- Gemiddelde levensduur (bij 3 uur per dag): 15 jaar

Lampafmetingen

- Hoogte: 48 mm
- Breedte: 50 mm

Overige kenmerken

- Hoeveelheid kwik: 0 mg
- Vermogensfactor: 0,9
- Stroomsterkte lamp: 572 mA

Gemeten waarden

- Gemeten verbruik: 4,2 W
- Gemeten lichtstroom: 225 lm
- Gemeten levensduur: 15.000 uur
- Gemeten lichthoek: 36 graad



Publicatiedatum
2017-05-20

Versie: 12.1.3

12 NC: 9290 002 51001
EAN: 87 18291 67831 1

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Op basis van een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag
* **Deze lamp voldoet aan EMC-vereisten bij gebruik in combinatie met een hoogwaardige elektronische transformator, zoals de Philips CERTALINE 60-transformator. Prestaties kunnen variëren, gebaseerd op de transformator die wordt gebruikt om de lamp te bedienen.