

HP LaserJet Enterprise M806-skrivere

Suveren utskriftsyttelse, god pris

Denne A3 HP LaserJet håndterer store utskriftsjobber raskt, med ekstra stor papirkapasitet og allsidig papirhåndteringsutstyr. Mobil utskrift er enkelt med trådløs direkteutskrift¹ og touch-to-print-teknologi². Enkle oppgraderinger beskytter investeringen.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Gi produktiviteten et løft: gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger.

- Skriv ut store jobber raskt med opptil 56 spm A4, og enkelt med ekstra stor papirkapasitet på opptil 4600 sider³. Allsidig papirhåndteringsutstyr inkluderer stifte-/stable-/hulleenhet og heftemaker⁴.
- Forenkle oppgaver med rett touch – utstyr brukere for å gjennomføre oppgaver med en stor 10,9 cm (4,3-tommers) fargeberøringsskjerm.
- Enkelhet hele veien – gjør det enkelt for alle å skrive ut med én felles driver⁵.
- Ikke vent, bare skriv ut med det samme og spar strøm med hurtigstartteknologi.

Invester én gang, utvid enkelt.

- Følg nøye med, selv langt borte fra – overvåk og styr skrivere sentralt med HP Web Jetadmin⁶.
- Bruk skriverparkomfattende policyer for å beskytte alle HP-enhetene med HP Imaging and Printing Center⁷.
- Sikre skriverne umiddelbart med HP Instant-on Security⁸, og beskytt følsomme data som sendes til skriveren, med HP sikker harddisk med høy ytelse⁹.
- Utskrifter med bekreftet ID – godkjenn brukere på enheten for å bidra til å sikre utskriftsjobber.

Bli mer effektiv med mobile utskrifter.

- Mobil utskrift er enkelt med Trådløst direkte-utskrift¹ og åpner for touch-to-print-funksjonalitet på en mobilenhet².
- La ansatte skrive ut fra mobile enheter med innebygd utskriftsfunksjon eller HP ePrint-appen og programvare¹⁰.
- Utskrift med Apple®-enkelhet – la brukerne skrive ut trådløst fra iPad®, iPhone® eller iPod touch¹¹.

Produktomvisning

HP LaserJet Enterprise M806x+-skriver

1. Intuitivt 10,9 cm (4,3 tommer) kontrollpanel med fargeberøringsskjerm
2. 500-arks utskuff
3. HIP (hardware integration pocket) for integrering av løsninger
4. 100-arks utskuff (rett gjennom med forsiden opp)
5. Enkel frontdekseltilgang til HP alt-i-ett-tonerkassett
6. Innebygd automatisk tosidig utskrift
7. To 500-arks papirskuffer støtter medier opp til A3 (11 x 17 tommer)
8. 3500-arks høykapasitetsskuff støtter A4/Letter-medier
9. Lett tilgjengelig USB-port for direkte utskrift av filer
10. 100-arks universalskuff håndterer medier opp til 220 g/m² (53 pund brevpapir)
11. Deksler på høyre side gir tilgang for å fjerne fastkjørt papir
12. 800 MHz prosessor, 1 GB minne som standard
13. HP sikker harddisk med høy ytelse
14. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
15. USB-port (for tilkobling av enheter fra tredjepart)
16. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
18. FIH (Foreign Interface Harness, for tilkobling av tredjeparts enheter)



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn-skriver	HP LaserJet Enterprise M806x+-skriver
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
100-arks universalskuff		Ja
To 500-arks A3-papirskuffer		Ja
3500-arks A4/Letter HCI	Tilleggsutstyr	Ja
Heftemaker (CZ285A)*		Tilleggsutstyr
Stifte-/stableenhet med to skuffer (CZ994A)*		Tilleggsutstyr
Stifte-/stable-/hulleenhet med to skuffer (CZ996A)*		Tilleggsutstyr
Berør-for-utskrift og mobil Trådløst direkte-utskrift		Tilleggsutstyr
HP sikker harddisk med høy ytelse	Ikke tilgjengelig	Ja

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	C2H57A HP LaserJet 220 V vedlikeholds-/fikseringssett (200 000 sider)
	CF325X HP 25X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (34 500 sider)
Tilbehør	C3F79A HP LaserJet 3500-arks høykapasitetsinnskuff
	C8091A Påfylling til HP stiftekassett
	CC383A HP 2-pakning med 2000 stifters kassetter
	CZ285A HP LaserJet hefte-/etterbehandlingsenhet
	CZ994A HP LaserJet stifte-/stableenhet
	CZ996A HP LaserJet stifte-/stableenhet med 2/4 hullstanser
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A HP LaserJet 1500-arks høykapasitetsinnskuff
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør
Service og kundestøtte	U8C59E HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekt media for LaserJet M806
	U8C60E HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekt media for LaserJet M806
	U8C61E HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekt media for LaserJet M806
	U8C75PE HP 1 års ettergaranti med maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekt media for LaserJet M806
	U8C72PE HP 2 års ettergaranti med maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet Enterprise M806

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn-skriver	HP LaserJet Enterprise M806x+-skriver
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Funksjoner	Utskr.	
Kontrollpanel	10,9 cm (4,3") farge-LCD med resistiv berøringsskjerm; Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst, kapasitiv Hjem-knapp (for rask retur til startmenyen); Enkel USB-tilgang; Lomme for integrering av maskinvare	
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Svart (A4, normal) Opptil 56 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 56 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 28 spm;	
Utskriftshastighet	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,5 sek;	
Første side ut	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi med HP Resolution Enhancement-teknologi;	
Utskriftsoppløsning	Opptil 300 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 10 000 til 50 000	
Månedlig kapasitet	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, FutureSmart-fastvare, HIP (Hardware Integration Pocket), lett tilgjengelig USB	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.4)	
Standard skrifterspråk	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare skrifter med HP Postscript 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på hp.com/go/laserjetfonts	
Skrifter og skriftsnitt	Utskriftsmargen: Topp: 2,0 mm, Bunn: 2,0 mm, Venstre: 2,0 mm, Høyre: 2,0 mm; Maksimalt utskriftsområde:	
Utskriftsområde	Automatisk (standard)	
Dobbelttsidig utskrift		

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn-skriver	HP LaserJet Enterprise M806x+-skriver
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Prosessorfrequens	800 MHz	
Tilkobling		
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; 2 interne USB-verter	
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2800w NFC og Trådløst direkte-tilbehør, HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådløs utskriftsserver. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs nettverksløsninger, kan du se hp.com/go/jetdirect	
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør	
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Mobil-apper	
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour (AirPrint)-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode-sikkerhetsadministrasjon; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkjenning (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd Fast Ethernet; Trådløst 802.11b/g/n	
Harddisk	SSD-stasjon på 8 GB standard	500 GB
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 1,5 GB	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 3 ; Maksimum: 5	Standard: 5 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (brevark, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, forhullet, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, transparente	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm; Skuff 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Valgfri høykapasitetsmatning, Skuff 4/5: 210 til 297 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (doble JIS), konvolutter (DL, C5, B5); Skuff 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Valgfri høykapasitetsmatning, Skuff 4/5: bare A4	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm; Skuff 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Høykapasitetsmatning, Skuff 4/5: 210 til 297 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (doble JIS), konvolutter (DL, C5, B5); Skuff 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Høykapasitetsmatning, Skuff 4/5: bare A4

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn-skriver	HP LaserJet Enterprise M806x+ -skriver
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: To 500-arks papirskuff, 100-arks universalskuff Standard utkapasitet: 500-arks skuff (forsiden ned), 100-arks skuff (forsiden opp) Ekstra innenhet: Valgfri 3500-arks høykapasitetsskuff	Standard arkkapasitet: To 500-arks papirskuff, 100-arks universalskuff, 3500-arks høykapasitetsskuff Standard utkapasitet: 500-arks skuff (forsiden ned), 100-arks skuff (forsiden opp)
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² ; Skuff 2/3, 60 til 199 g/m ² ; Valgfri høykapasitetsmating, Skuff 4/5: 60 til 199 g/m ² ;	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² ; Skuff 2/3, 60 til 199 g/m ² ; Høykapasitetsmating, Skuff 4/5: 60 til 199 g/m ² ;
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 Skuff 2: Ark: 500 Skuff 3: Ark: 500; Etiketter: små kvanta; Valgfri høykapasitetsskuff, Skuff 4: 1500 ark (kun A4); Skuff 5: 2000 ark (kun A4) Maksimum: Opptil 4600 (A4) og 2600 (A3) ark	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 Skuff 2: Ark: 500 Skuff 3: Ark: 500; Etiketter: små kvanta; Høykapasitetsskuff, Skuff 4: 1500 ark (kun A4); Skuff 5: 2000 ark (kun A4) Maksimum: Opptil 4600 (A4) og 2600 (A3) ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 600 ark Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 3 000 ark (med ekstra stifte-/stableenhet, stifte-/stableenhet med hullstansing eller stifte-/stableenhet med heftemaker)	Standard: Opptil 600 ark Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 3500 ark (med ekstra stifte-/stableenhet, stifte-/stableenhet med hullstansing eller stifte-/stableenhet med heftemaker)
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X-versjon 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Nyeste informasjon om operativsystemstøtte på: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud), HP ePrint-programvaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X-versjon 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Nyeste informasjon om operativsystemstøtte på: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud), HP ePrint-programvaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatible nettverksoperativsystemer	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller høyere; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 eller nyere; Red Hat Linux 7.x eller nyere; Solaris 2.5 eller nyere (bare SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller nyere; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit og 64-bit); Klar for Windows Vista; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional og Windows Vista; Windows 7 SP1 eller høyere (32-bit og 64-bit); Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (Bruk Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista med tanke på Microsoft IPv6-kompatibilitet)	Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 eller nyere; Red Hat Linux 7.x eller nyere; Solaris 2.5 eller nyere (bare SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller nyere; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit og 64-bit); Klar for Windows Vista; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional og Windows Vista; Windows 7 SP1 eller høyere (32-bit og 64-bit); Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (Bruk Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista med tanke på Microsoft IPv6-kompatibilitet)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internettilkobling, dedikert USB 1.1/2.0 eller nettverksstikobling (for systemkrav til OS-kompatibel maskinvare kan du se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB- (1.1 eller 2.0) eller nettverksforbindelse (se http://apple.com om operativsystemets krav til kompatibel maskinvare)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internettilkobling, dedikert USB 1.1/2.0 eller nettverksstikobling (for systemkrav til OS-kompatibel maskinvare kan du se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB- (1.1 eller 2.0) eller nettverksforbindelse (se http://apple.com om operativsystemets krav til kompatibel maskinvare)
Medfølgende programvare	Særskilt HP PCL 6-skriverdriver, Mac SW Link to Web (Mac-installeringsprogram), Windows-installeringsprogram	Særskilt HP PCL 6-skriverdriver, Mac SW Link to Web (Mac-installeringsprogram), Windows-installeringsprogram
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, valgfri HP Access Control og avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/Firewall med sertifikat, Pre-Shared Key og Kerberos-godkjenning, støtter WJA-10 IPsec-konfigureringsmodulen, 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, SSL/TLS, kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port, utstyrintegrasjonslomme for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, valgfri HP Access Control og avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/Firewall med sertifikat, Pre-Shared Key og Kerberos-godkjenning, støtter WJA-10 IPsec-konfigureringsmodulen, 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, sikker sletting, SSL/TLS, kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port, lomme for integrering av maskinvare for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 1095 x 648 x 635 mm; Maksimum: 1390 x 648 x 655 mm;	Minste 1095 x 715 x 1040 mm; Maksimum: 1390 x 715 x 1065 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Skrivervekt	76,1 kg	108,4 kg
Pakningsvekt	88,84 kg	130,67 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5° C; Fuktighet: 10 til 80 % RF	Temperatur: 10 til 32,5° C; Fuktighet: 10 til 80 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 40° C; Fuktighet: 10 til 90 % RF	Temperatur: 0 til 40° C; Fuktighet: 10 til 90 % RF
Strøm	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 1000 watt (utskrift), 38 watt (klar), 6,5 watt (hvilemodus), 2,2 watt (Auto-på/Auto-av), 0,3 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMK-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); Andre EMK-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMK-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); Andre EMK-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Japan	Produsert i Japan
Innhold i esken	HP LaserJet M806dn-skriver; HP svart LaserJet-tonerkasset (34 500 sider); Installeringsveiledning for maskinvare; Kundestøtteark; Garantikort; Skriverdokumentasjon og driver på CD-ROM; Strømedning	HP LaserJet Enterprise M806x+ -skriver; HP svart LaserJet-tonerkasset (34 500 sider); Installeringsveiledning for maskinvare; Kundestøtteark; Garantikort; Skriverdokumentasjon og driver på CD-ROM; Strømedning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

- ¹ Trådløst direkte-utskrift kan legges til som tillegg på HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A. Mobilenhet kan kreve en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra skriveren. Se hp.com/go/wirelessprinting for å få mer informasjon.
- ² Touch-to-print-funksjonalitet kan legges til som tillegg på HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A. Mobilenhet må støtte NFC-aktivert utskrift.
- ³ Maksimal papirkapasitet på 4600 ark er standard på HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A og M806dn+ og er tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise -modellen med tilleggsutstyret 3500-arks høykapasitetsskuff.
- ⁴ 2-hyllers stable-/stifteenheter, 2-hyllers stable-/stifte-/hulleenheter og heftemakere er tilleggsutstyr. Kjøpes separat.
- ⁵ HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center må kjøpes separat.
- ⁸ HP Instant-on Security er del av HP Imaging and Printing Security Center, som må kjøpes separat.
- ⁹ HP sikker harddisk med høy ytelse er ikke tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise M806dn og kan ikke kjøpes separat.
- ¹⁰ Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk, eller har en direkte trådløs forbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz drift. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.
- ¹¹ Støtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) og iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint-aktiverte skrivere og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som OS X- eller iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.
- ¹² En FCC Klasse A utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

--

