



# HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

## Suveren ytelse. Solid verdi.

Øk produktiviteten med fleksibel sending, allsidige papirhåndteringsverktøy, tosidig skanning og profesjonell etterbehandling - på papirstørrelser opp til A3. Skriv ut på farten med trådløs direkteutskrift<sup>1</sup> og touch-to-print-teknologi<sup>2</sup>.



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

### Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger.

- Skann tosidige dokumenter i ett pass med superraskeskannehastigheter. Med HP EveryPage kan ansatte skanne ubekymret og oppdage potensielle feil eller manglende sider på stedet – selv når vekten, størrelsen eller tilstanden til sidene varierer.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Gjør de skannede dokumentene enkle å finne og hente frem. Lag enkelt søkbare skannede filer ved å bruke innebygd programvare for optisk tegngjenkjenning (OCR).
- Skann enkelt og send dokumenter til Microsoft® SharePoint® i én operasjon.

### Hold bedriften i gang.

- Gjør det enkelt å være effektiv: Forhåndsvis og rediger skannede bilder, juster bilder og start standardprosesser, alt fra fargeberøringskjermen på 20,3 cm (8").
- Håndter utskrift av store volumer: Legg i opptil 4600 ark og høykapasitets originale HP-kassetter i MFPen, og la den gjøre jobben<sup>3</sup>.
- Tilfør etterbehandling – gi de ansatte verktøy for å organisere dokumenter raskere og enklere. Stifte, stable, brette og hulle med MFP-enhetens innebygde etterbehandlingsalternativer<sup>4</sup>.
- Enkelhet hele veien – gjør det enkelt for alle å skrive ut med én felles driver, HP Universal Print Driver (UPD), for alle HP-enheter.<sup>5</sup>

### Få enkle og sikre mobile utskrifter.<sup>1</sup>

- Få sikker mobil utskrift med direkte node-til-node-tilgang uten å koble til bedriftsnettverket, med HP Trådløst direkte utskriftsteknologi.<sup>1</sup>
- Enkle mobile utskrifter med en berøring: aktiver tilleggsfunksjonene touch-to-print og touch-to-authenticate fra mobile enheter.<sup>2</sup>
- Skriv ut på jobb, hjemme eller på farten fra smarttelefon, nettbrett og bærbar PC med HP ePrint<sup>6</sup> og AirPrint™<sup>7</sup>.
- Trekk utskriftsjobben opp av lommen – skriv ut eller skann fra en USB-enhet direkte på enheten.

### Beskytt virksomheten – nå og i fremtiden.

- Få flere alternativer: oppgrader enkelt fastvare med de nyeste funksjonene og integrer morgendagens løsninger på en enkel måte.
- Sentraladministrer skriverparken med HP Web Jetadmin<sup>8</sup>, og bruk skriverparkomfattende policyer for å beskytte alle HP-enheter med HP Imaging and Printing Center<sup>9</sup>.
- Sikre følsomme forretningsdata som sendes til MFP-enheten, med avanserte sikkerhetsfunksjoner og kryptert harddisk.
- Sikre sikkerhetsnøkler, passord og sertifikater med HP Trusted Platform Module (tillegg).

## Produktomvisning

### HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z vist med stable- og stifteenhet:

1. 200-arks automatisk dokumentmater med tosidig skanning i ett pass, og HP EveryPage med ultrasonisk deteksjon av dobbeltmåting
2. Intuitivt 20,3 cm (8-tommers) dreibart kontrollpanel (fargeberøringsskjerm) med FutureSmart-fastvare og forhåndsvisning
3. Hjem-knapp (går tilbake til startskjermbildet)
4. Lomme for integrering av maskinvare for integrering av løsninger som NFC/trådløs modul for direkte trådløs utskrift, touch-to-print
5. Lett tilgjengelig USB-port
6. Glassplateskanner håndterer størrelser opp til A3 (11 x 17 tommer)
7. Uttrekkbart tastatur
8. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier opp til 199 g/m<sup>2</sup> brevpapir (53 pund);
9. Frontdeksel gir praktisk tilgang til HP alt-i-ett-tonerkassett
10. Venstre deksel gir tilgang til varmeelement og dupleksenhet
11. Stable-/stifteenhet-tilbehør
12. Deksler på høyre side gir tilgang for å fjerne fastkjørt papir
13. To 500-arks papirskuffer støtter medier opp til A3 (11 x 17 tommer)
14. 3500-arks høykapasitetsskuff støtter A4/Letter-medier
15. Innebygd automatisk tosidig utskrift
16. I/U-porter



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	C1P70A HP LaserJet ADM-valseerstatningssett (Gjennomsnittlig kapasitet: 100 000 sider)
	C2H57A HP LaserJet 220 V vedlikeholds-/fikseringssett (200 000 sider)
	CF325X HP 25X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (34 500 sider)
Tilbehør	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg
	C8091A Påfylling til HP stiftekassett
	CC383A HP 2-pakning med 2000 stifters kassetter
	CZ285A HP LaserJet hefte-/etterbehandlingsenhet
	CZ994A HP LaserJet stifte-/stableenhet
	CZ996A HP LaserJet stifte-/stableenhet med 2/4 hullstanser
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Service og kundestøtte	U8C89E HP 3 år maskinvarestøtte, neste virkedag med beholde defekte medier for LaserJet M830 flerfunksjonsskriver
	U8C90E HP 4 år maskinvarestøtte neste virkedag med beholde defekte medier for LaserJet M830 flerfunksjonsskriver
	U8C91E HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag med beholde defekte medier for LaserJet M830 flerfunksjonsskriver
	U8C83E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 9x5 for LaserJet M830 MFP
	U8D08PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med beholde defekte medier for LaserJet M830 MFP
	U8D05PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med beholde defekte medier for LaserJet M830 MFP
U8D06PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 9x5 for LaserJet M830 MFP	

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Modell</b>	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
<b>Produktnummer</b>	CF367A
<b>Funksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann, faks
<b>Kontrollpanel</b>	20,3-tommers farge-LCD med kapasitiv berøringsskjerm; roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst, kapasitiv Hjem-knapp (for rask retur til startmenyen); Lett tilgjengelig USB; Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
<b>Utskrift</b>	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 56 spm;
Første side ut	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 9,5 sek;
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> Opptil 1200 x 1200 ppt; <b>Teknologi:</b> HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknologi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
Månedlig kapasitet	Opptil 300 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 15 000 til 50 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, OXP-plattformen, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, HP Easy Color, forhåndsvisning, tosidig utskrift, flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, jobbskiller, stifting, forskyvning, hefter, hullstansing
Standard skrifterspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.4)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare skrifter med HP Postscript 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmargener</b> Topp: 2,0 mm, Bunn: 2,0 mm, Venstre: 2,0 mm, Høyre: 2,0 mm;
Dobbeltstående utskrift	Automatisk (standard)
<b>Kopiering</b>	
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Opptil 56 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Bildekorrigering (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); Forminsk/forstør; Autoskalering; N-opp; Flermatingsdeteksjon; Jobbygg; Automatisk størrelsesdeteksjon; Kant-til-kant; 2-sidig ID-skanning; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Auto-utelatelse av blanke sider; Auto-papirretning; Auto-beskyddelse; HP hurtigsett
<b>Skanning</b>	
Skannehastighet	<b>Normal (A4):</b> Opptil 70 spm (svart-hvitt), opptil 68 spm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 85 bpm (svart-hvitt), opptil 63 bpm (farger)
Skannetilformat	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Skannerspesifikasjoner	<b>Skannertype:</b> Glassplate, ADM; <b>Skanneteknologi:</b> Contact Image Scanner (CIS); <b>Skannemetoder:</b> Skann, kopier, faks, e-post fra frontpanel; <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja, enkeltpass ADM; <b>Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM):</b> 297 x 432 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 600 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Forhåndsvis og rediger bilder; HP EveryPage Technologies; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Auto-utelatelse av blanke sider; Auto-papirretning; Auto-beskyddelse; HP hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	26 750 til 44 500
Område som kan skannes	<b>Minste mediestørrelse (planskanner):</b> Ingen minimum <b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 297 x 432 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 68 x 127 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 297 x 432 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Skann til SharePoint; Lagre i nettkart; Skann til SharePoint; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalt nett, Internett); OCR; Lokal adressebok
<b>Faksing</b>	
Faksing	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	<b>Faksminne:</b> Opptil 500 sider; <b>Faksoppløsning:</b> Standard: 200 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 nivåer med grått; Superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtonenivåer; <b>Hurtigoppringing:</b> Opptil 100 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser; faksarkivering; videresending av faks; tilpass til side; faksadressebok; LAN/Internett-faks; faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser
<b>Prosessorkapasitet</b>	800 MHz
<b>Tilkobling</b>	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; 2 interne USB-verter
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver; HP Jetdirect ew2500 802.11g trådløs utskriftsserver. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs nettløsninger, kan du se <a href="http://hp.com/go/jetdirect">hp.com/go/jetdirect</a>
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Mobil-apper; Trådløst direkte-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode-sikkerhetsadministrasjon; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd Fast Ethernet
<b>Harddisk</b>	Standard, innebygd HP kryptert harddisk med høy ytelse, minimum 500 GB; AES 256 maskinvarekryptering eller bedre; Sikker stettefunksjonalitet (sikker filsetling av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatabase, sikker sletting av ATA-disk)
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 1,5 GB (systemminne); <b>Maksimum:</b> kan oppgraderes til 2,0 GB (systemminne) med B3G84-67909: 2 GB DIMM-minnesett
<b>Mediehåndtering</b>	
Antall papirkuffer	<b>Standard:</b> 5; <b>Maksimum:</b> 5
Medietyper	Papir (brevark, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, forhullet, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, transparente
Mediastørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm; Skuff 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Skuff 4, høykapasitetsmatning, skuff 4/5: 210 x 297 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (doble JIS), konvolutter (DL, C5, B5); Skuff 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Høykapasitetsmatning, skuff 4/5: bare A4 <b>ADM:</b> Kortsidemating: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), banksjekker; Langsidemating: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> To 500-arks papirkuffer, 100-arks universalskuff, 3500-arks skuff med høy kapasitet (skuff 4/5) <b>Standard utkapasitet:</b> Opptil 3000 ark (med valgfri stifte-/stabileenhet, stifte-/stabileenhet med hulling eller stifte-/stabileenhet med heftemaker) <b>Ekstra innenhett:</b> Ingen (høykapasitets-skuff er standard i denne pakken) <b>ADM:</b> Standard, 200 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2/3: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Høykapasitetsmatning, skuff 4/5: 60 til 199 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 <b>Skuff 2:</b> Ark: 500; Etiketter: små volumer <b>Skuff 3:</b> Høykapasitetsmatning, skuff 4: ark: 1500 (bare A4), skuff 5: ark: 2000 (bare A4) <b>Maksimum:</b> Opptil 4600 ark <b>ADM:</b> Standard, 200 ark
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> 150 ark med standard utskriftstilbehør; Valgfritt: 500-arks utskuff (TOF27A) Konvolutter: Opptil 50 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 3 000 ark (med ekstra stifte-/stabileenhet, stifte-/stabileenhet med hullstansing eller stifte-/stabileenhet med heftemaker)
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters), Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-/64-biters); Mac OS X-versjon 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Den nyeste informasjonen om operativsystemstøtte finner du på: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com/">http://www.android.com/</a> ), Citrix og Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/uptd">http://www.hp.com/go/uptd</a> ), HP ePrint Software Driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> ), Linux (hplip.net), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), SAP-enhetstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP Print ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/UNIX">http://www.hp.com/go/UNIX</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows 7 SP1 eller høyere (32-bit og 64-bit); Windows Vista (32-bit og 64-bit); Windows XP SP3 (64-bit); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); (Bruk Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista med tanke på Microsoft IPv6-kompatibilitet); Windows 2003 SP2 (64-bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 eller høyere; RED HAT Linux 7.x eller høyere; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); SUSE Linux 8.x eller nyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1 i; IBM® AIX 3.2.5 eller høyere; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2003 (SP1+); CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, dedikert USB 1.1/2.0 eller nettkortstilkobling, 200 MB tilgjengelig harddiskplass (for systemkrav til OS-kompatibel maskinvare kan du se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> )

	Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig harddiskplass; CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Egen USB (1.1 eller 2.0) eller nettverksforbindelse (se apple.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare)
Medfølgende programvare	Særskilt HP PCL 6-skriverdriver, Mac SW Link to Web (Mac-installeringsprogram), Windows-installeringsprogram
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggsløsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/firewall med sertifikat, Pre-Shared Key og Kerberos-godkjenning, støtter WPA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft), kryptert e-post, sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjonsenhet: Sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port, lomme for integrering av maskinvare for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 1650 x 715 x 1100 mm; Maksimum: 1975 x 715 x 1100 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	856 x 838 x 1561 mm
Skrivervekt	155,9 kg
Pakningsvekt	162,61 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5° C Fuktighet: 10 til 80 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 40 °C Fuktighet: 10 til 90 % RF
Akustisk	Akustisk trykkemisjon: 58 dB(A)
Strøm	Krav: Nettspenning: 220 til 240 V vs, 50/60 Hz, 5,5 A; Forbruk: 1030 watt (utskrift), 60 watt (klar), 6,0 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 5,0 kWh/uke; Typisk strømforbruk (TEC): Energy Star 3.0: 0,894 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi
Sertifiseringer	Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Kina, Japan, Mexico
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 40 000 sider); Tastaturoverlegg; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Komme i gang-håndbok, kundestøtteark, garantikort; Strømledning; Faks-kabel; 2 x 500-arks skuffer; HP LaserJet 3500-arks høykapasitetsskuff; Innebygd faks; Valg av utskriftsenhet (vi anbefaler at skriveren bestilles med ett av fire utskriftstilbehør)
Garanti	34 500 sider (HP LaserJet M806-skriver); 40 000 sider (HP LaserJet Enterprise MFP Flow M830). Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Trådløst direkte-utskrift kan legges til som tillegg på HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Mobilenhet kan kreve en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra skriveren. Se [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting) for å få mer informasjon.
- <sup>2</sup> Touch-to-print-funksjonalitet kan legges til som tillegg på HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Mobilenhet må støtte NFC-aktivert utskrift. Se [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) for å få en oversikt over enheter som støttes.
- <sup>3</sup> Maksimal papirkapasitet på 4600 ark krever kjøp av ekstra papirskuffer.
- <sup>4</sup> Papirhåndteringsalternativer avhenger av utgangskonfigurasjonen som velges på kjøpstidspunktet.
- <sup>5</sup> HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).
- <sup>6</sup> Krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaller på [hpconnected.com](http://hpconnected.com)). Mobilenheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve fastvareoppgraderinger.
- <sup>7</sup> Støtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) og iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint-aktiverte skrivere og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som OS X- eller iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>9</sup> En FCC Klasse A-utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.
- <sup>10</sup> En FCC Klasse A-utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Februar 2022

