



БФП HP LaserJet Enterprise Flow M830z

Максимальна продуктивність. Переконлива користь.

Підвищте продуктивність за допомогою гнучких параметрів надсилання, універсальної обробки паперу, двобічного сканування та професійної обробки (підтримуються формати паперу до A3). Друкуйте на ходу за допомогою функції друку через пряме бездротове підключення¹ та технології "touch-to-print"².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Прискорте робочі процеси, наскільки це потрібно.

- Скануйте двосторонні документи за один прохід із надзвичайно високою швидкістю сканування. Технологія HP EveryPage дає співробітникам змогу сканувати без труднощів і відразу виявляти потенційні помилки або пропущені сторінки, навіть якщо вони відрізняються за вагою, розміром чи станом.
- Легше та швидше вводьте дані завдяки висувній клавіатурі.
- Легко знаходьте й відкривайте зіскановані документи. Створюйте файли зісканованих документів, які можна легко знайти, за допомогою вбудованої програми оптичного розпізнавання символів (OCR).
- Легко скануйте та надсилайте документи в Microsoft®SharePoint® за один крок.

Продовжуйте розвивати свою компанію.

- Легко досягайте потрібних результатів: попередній перегляд і редагування завдань сканування, налаштування зображень і запуск стандартних процесів — усе це на кольоровому сенсорному екрані діагоналлю 20,3 см (8 дюймів).
- Спробуйте друк великого обсягу: завантажте в БФП до 4600 аркушів, установіть оригінальні картриджі HP високої ємності та увімкніть принтер.³
- Додавайте останні штрихи — надайте співробітникам інструменти для швидшого та зручнішого впорядкування документів. Скріплюйте, укладайте, згинайте папір і пробивайте отвори за допомогою вбудованих у БФП функцій обробки⁴.
- Простота в усьому: дайте всім співробітникам змогу легко друкувати за допомогою одного загального драйвера друку HP Universal Print Driver (UPD) для всіх пристроїв HP.⁵

Отримайте задоволення від легкого й безпечного мобільного друку.¹

- Увімкніть функцію безпечного однорангового мобільного друку з прямим доступом без підключення до корпоративної мережі за допомогою технології HP Wireless Direct printing.¹
- Відчуйте переваги мобільного друку одним дотиком: увімкніть на мобільних пристроях додаткову функцію "touch-to-print" і можливість автентифікації дотиком.²
- Друкуйте на роботі, вдома чи в дорозі зі смартфона, планшетного комп'ютера чи ноутбука за допомогою програмного забезпечення HP ePrint⁶ і AirPrint™⁷.
- Дістаньте завдання друку з кишені — підійдіть і роздрукуйте або зіскануйте зі свого USB-накопичувача.

Захистіть свою компанію — наразі та в майбутньому.

- Розширте можливості пристрою: просто оновіть мікропрограму за допомогою найостанніших нових функцій і з легкістю інтегруйте рішення для майбутнього.
- Централізовано керуйте всіма принтерами за допомогою програмного забезпечення HP Web Jetadmin⁸ і застосовуйте політику захисту всіх пристроїв HP за допомогою програмного забезпечення HP Imaging and Printing Center⁹.
- Надійно захищайте конфіденційні дані компанії, що надсилаються на БФП, за допомогою розширених функцій безпеки й жорсткого диска з шифруванням.
- Захистіть ключі безпеки, паролі й сертифікати за допомогою додаткового модуля HP Trusted Platform.

Огляд продукту

Зображено БФП HP LaserJet Enterprise Flow M830z зі степлером/ укладальником:

- 1. Пристрій автоматичного подавання документів на 200 аркушів із функцією двобічного сканування за один прохід і технологією ультразвукового визначення подавання подвійних аркушів HP EveryPage
- 2. Інтуїтивно зрозуміла поворотна кольорова сенсорна панель керування діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) із мікропрограмою FutureSmart і функцією попереднього перегляду сканування
- 3. Кнопка «Головна сторінка» (повернення на головний екран)
- 4. Відсік для встановлення додаткового обладнання для рішень інтеграції, як-от NFC / бездротовий модуль для прямого бездротового друку (функція "touch-to-print")
- 5. Порт USB зі зручним доступом
- 6. Сканер із кольоровим плоским склом розрахований на розміри щонайбільше А3 (11 x 17 дюймів (431,8 мм x 279,4 мм))
- 7. Висувна клавіатура
- 8. Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів підтримує важкі носії спеціального розміру зі щільністю до 199 г/м² (24 кг)
- 9. Кнопка розблокування передніх дверцят дає змогу швидко отримувати доступ до багатофункціонального тонер-картриджа HP
- 10. Ліві дверцята забезпечують доступ до апарата для термічного закріплення та модуля двобічного друку
- 11. степлер/укладальник (додатковий пристрій для виведення)
- 12. Праві дверцята забезпечують доступ для усунення застрягань
- 13. Два вхідні лотки на 500 аркушів підтримують розміри носіїв до А3 (11 x 17 дюймів (431,8 мм x 279,4 мм))
- 14. Вхідний лоток високої ємності на 3500 аркушів підтримує носії А4/лист
- 15. Вбудована функція автоматичного двостороннього друку
- 16. Порти вводу-виводу



Акcesуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали	C1P70A Комплект для заміни роликів ПАПД, сумісний з HP LaserJet (Середній ресурс: 100 000 сторінок)
	C2H57A Комплект для технічного обслуговування / термофіксатора, сумісний із HP LaserJet, на 220 В (200 000 сторінок)
	CF325X Оригінальний картридж збільшеної місткості з чорним тонером HP LaserJet 25X (34 500 сторінок)
Акcesуари	A7W14A Накладка на клавіатуру HP LaserJet – шведська
	CC383A HP 2-pack 2000-staple Cartridge
	CZ285A HP LaserJet Booklet Maker/Finisher
	CZ994A HP LaserJet Stapler/Stacker
	CZ996A HP LaserJet Stapler/Stacker with 2/4 hole punch
	J8026A Сервер бездротового друку HP Jetdirect 2700w USB
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Послуги та підтримка	U8C89E Підтримка HP на 3 роки, обслуговування наступного робочого дня, збереження несправних носіїв для обладнання БФП LaserJet M830
	U8C90E Підтримка HP на 4 роки, обслуговування наступного робочого дня, збереження несправних носіїв для обладнання БФП LaserJet M830
	U8C91E Підтримка HP на 5 років, обслуговування наступного робочого дня, збереження несправних носіїв для обладнання БФП LaserJet M830
	U8C83E Підтримка HP на 3 роки, 4 год, 9 год x 5 робочих днів для обладнання БФП LaserJet M830
	U8D08PE Післягарантійне обслуговування HP на 1 рік, надання послуг наступного робочого дня,збереження несправних носіїв для обладнання БФП LaserJet M830
	U8D05PE Післягарантійне обслуговування HP на 2 роки, надання послуг наступного робочого дня,збереження несправних носіїв для обладнання БФП LaserJet M830
	U8D06PE Післягарантійне обслуговування HP на 1 рік, 4 год, 9 год x 5 робочих днів для обладнання БФП LaserJet M830

Технічні характеристики

Модель	БФП HP LaserJet Enterprise Flow M830z
Номер продукту	CF367A
Функції	Друк, копіювання, сканування, факс
Панель керування	ємнісний кольоровий сенсорний РК-дисплей із діагоналлю 20,3 см; дисплей із можливістю обертання (регулювання кута); ємнісна кнопка домашньої сторінки з підсвічуванням (для швидкого переходу в головне меню); порт USB зі зручним доступом; відск для встановлення додаткового обладнання
Друк	
Технологія друку	Лазерні
Швидкість друку	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 56 сторінок/хв;
Друк першої сторінки	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 9,5 секунд;
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): До 1200 x 1200 точок на дюйм; Технологія: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 точок/дюйм), HP FastRes 1200 (якість 1200 точок/дюйм), технологія покращення роздільної здатності HP, 600 x 600 точок/дюйм, 300 x 300 точок/дюйм;
Місячне навантаження	До 300 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 15 000 до 50 000
Розумні функції програмного забезпечення принтера	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертифікація Mopria, функція Open Extensibility Platform, мікропрограма FutureSmart, функція миттєвого початку роботи, функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP, функція HP Easy Color, попередній перегляд перед друком, двобічний друк, друк кількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), сортування за коліями, водяні знаки, збереження завдань друку, сортування завдань, зшивач, зсув, створення буклета, перфоратор для отворів
Стандартні мови друку	HP PCL 6, HP PCL 5, емуляція HP postscript рівня 3, вбудована функція друку PDF-файлів (версія 1.4)
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх шрифтів TrueType, що масштабуються в HP PCL; 92 внутрішні масштабовані шрифти в емуляції HP Postscript рівня 3 (вбудований символ євро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішні шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливе за допомогою сторонніх карт пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляція IPDS наведено на веб-сайті hp.com/go/laserjetfonts
Область друку	Поля друку Верхня панель: 2,0 мм, Нижня панель: 2,0 мм, Зліва: 2,0 мм, праве: 2,0 мм;
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)
Копіювання	
Швидкість копіювання	Чорно-білі копії (A4): До 56 копій/хв
Технічні характеристики копіювального апарата	коригування зображень (затемнення, контраст, очищення фону, покращення чіткості); зменшення/збільшення; автоматичне масштабування; друк кількох сторінок на одному аркуші; виявлення багатоцільового лотка; створення завдання; автоматичне визначення розміру; друк від краю до краю; двобічне сканування посвідчення особи; оптимізація тексту / зображення; режим книги; односторонній дуплекс; змінення розміру; змінення орієнтації; Максимальна кількість копій: До 999 копій; Роздільна здатність копій: До 600 x 600 dpi; Зменшення/збільшення: від 25 до 400%
Сканування	
Швидкість сканування	Звичайний (A4): до 70 сторінок/хв (чорно-білий), до 68 сторінок/хв (кольоровий); ;Двосторонній друк (A4): до 85 зображень/хв (чорно-білий), до 63 зображень/хв (кольоровий)
Формат файлу сканування	Надсилання цифрових даних: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR),HTML (OCR), CSV (OCR); сканування на пристрої через порт USB зі зручним доступом: PDF, JPEG, TIFF,MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR),Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR),PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Технічні характеристики сканера	Тип сканера Планшет, пристрій автоматичної подачі; Технологія сканування: Сканер контактних зображень (CIS); Режими введення для сканування: Сканування, копіювання, надсилання повідомлення електронної пошти і факсу за допомогою передньої панелі; Дуплексне сканування з АПД: Так, односторонній ПАПД; Максимальний розмір сканування (планшетний сканер, Пристрій АПД): 297x432 мм; Роздільна здатність оптичної розгортки: До 600 dpi
Розширені функції сканера	Попередній перегляд і редагування зображення; технології HP EveryPage; оптимізація тексту/зображення; коригування зображення; створення завдання; налаштування якості; вибір роздільної здатності сканування від 75 до 600 точок на дюйм; автоматичне визначення кольорів; функція видалення країв; функція автоматичного тонування; сповіщення про автоматичне виконання завдання; автоматичне вилучення порожніх сторінок; автоматична орієнтація; автоматичне обтинання до розміру сторінки; HP Quick Sets
Рекомендований місячний обсяг сканування	Від 26 750 до 44 500
Область сканування	Мінімальний розмір носія (планшетний сканер): Без мінімальних вимог Максимальний розмір носія (планшетний сканер): 297x432 мм ;Мінімальний розмір носія (пристрій АПД): 68x127 мм Максимальний розмір носія (пристрій АПД): 297x432 мм
Глибина кольору / рівні відтінків сірого	24 біт / 256
Надсилання цифрових даних	Стандартна: Сканування в лист електронної пошти; сканування в SharePoint; збереження в мережеву папку; сканування в SharePoint; збереження на носій USB; надсилання на сервер через протокол FTP; надсилання факсом у локальний мережі; надсилання факсом через інтернет; локальна адресна книга; перевага протоколу SMTP над SSL ; Додатково: Додатковий компонент, за використанням ПЗ HP Digital Sending Software (HP DSS); надсилання в папку; надсилання в робочий процес; надсилання на принтер; автентифікація; цифровий факс (надсилання через локальну мережу, Інтернет); OCR; локальна адресна книга
Факс	
Факс	Так, 33,6 Кбіт/с
Технічні характеристики факсу	Пам'ять факсу: До 500 сторінок; Роздільна здатність факсу: Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм; Висока якість: 200 x 200 точок на дюйм, 256 рівнів сірого; Superfine: 300 x 300 точок на дюйм, 256 рівнів сірого; Швидкий набір: До 100 номерів
Розумні функції програмного забезпечення факсу	Збережені факси; архівування факсів; переадресація факсу; зміна до належного масштабу; адресна книга факсу; Факс із доступом через локальну мережу/ Інтернет; підтвердження номера факсу; розклад для факсу на вихідні
Тактова частота процесора	800 МГц
Варіанти підключення	
Стандартна	2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0; 1 порт Hi-Speed USB 2.0 для пристрою 1 мережа Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 сторонній інтерфейс; 1 відск для встановлення додаткового обладнання; 2 внутрішні хост-порти USB
Додатково	Сервер бездротового друку HP Jetdirect 2700w USB; Сервер бездротового друку HP Jetdirect ew2500 802.11g. Додаткові відомості про мережеві рішення компанії HP див. на веб-сайті hp.com/go/Jetdirect
Бездротовий	Додатково, активується після придбання аксесуара
Можливість друку з мобільних пристроїв	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертифікація Mopria™; мобільні програми; друк через бездротове пряме підключення
Підтримувані мережеві протоколи	IPv4/IPv6: Підтримка Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, безпека керування в режимі IP Direct: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/брандмауер; аутентифікація портів (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Можливості мережевого підключення	Так, через вбудований Fast Ethernet
Жорсткий диск	Стандартний високопродуктивний захищений вбудований жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk із мінімальним обсягом 500 Гб; апаратне шифрування AES 256 або вище; функції безпечного видалення Secure Erase (Secure File Erase – безпечне видалення тимчасових файлів завдань, Secure Erase – безпечне видалення даних про завдання, Secure ATA Erase – видалення даних із диска)
Пам'ять	Стандартна: 1,5 Гб (системна пам'ять) ;Максимальне: Можливість розширення до 2,0 Гб (системна пам'ять) за допомогою модуля B3G84-67909: комплект пам'яті DIMM на 2 Гб
Обробка носія	
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 5 ;Максимальне: 5
Типи носіїв	Папір (для документів, кольоровий, фірмові бланки, простий, із попередньо надрукованими елементами, з перфорацією, перероблений, грубий), етикетки, цупкий картон, прозора плівка
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 98 x 191 мм до 312 x 470 мм; лотки 2/3: від 148 x 210 мм до 297 x 431,8 мм; лоток 4, вхідний лоток великої місткості 4/5: 210 x 297 мм Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, листівки (JIS, двосторонні), конверти (DL, C5, B5); лотки 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Вхідний лоток великої місткості 4/5: лише аркуші формату A4 Пристрій АПД: Подавання коротким краєм: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), банківські чеки; Подавання довгим краєм: A4, A5, B5 (JIS)
Обробка носія	Стандартна подача: Два вхідні лотки на 500 аркушів, багатоцільовий лоток на 100 аркушів, лоток великої місткості на 3500 аркушів (лотки 4/5) Стандартна видача: До 3000 аркушів (із додатковим степлером/укладальником, степлером/укладальником із перфоратором або степлером/укладальником із виготовлювачем буклетів) Додатковий вхід: Немає (вхідний лоток великої місткості входить до цього комплекту) Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів
Вага носія	Лоток 1: 60–220 г/м²; лотки 2/3: 60–199 г/м²; Вхідний лоток великої місткості 4/5: 60–199 г/м²
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Кількість аркушів: 100; конверти: 100; етикетки: 100 Лоток 2: Кількість аркушів: 500; етикетки, прозорі плівки: невелика кількість Лоток 3: Вхідний лоток великої місткості 4: кількість аркушів: 1500 (лише A4), лоток 5: кількість аркушів: 2000 (лише A4) Максимальне: до 4600 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів

Місткість вихідного лотка	Стандарти: на 150 аркушів зі стандартним додатковим пристроєм для виведення; додатково: вихідний лоток на 500 аркушів (TOF27A) Конверти: До 50 конвертів Прозорі плівки: До 100 аркушів Максимальне: До 3000 аркушів (із додатковим степлером/укладальником, степлером/укладальником із перфоратором або степлером/укладальником із виготовлювачем буклетів)
Сумісні операційні системи	Windows 10 (32/64-розрядна), Windows 8 (32/64-розрядна), Windows 7 (32/64-розрядна), Windows Vista (32/64-розрядна), Windows Server 2012 (64-розрядна), Windows Server 2008 (32/64-розрядна), Windows Server 2008 R2 (64-розрядна), Windows Server 2003 (SP1 або новіша версія) (32/64-розрядна); Mac OS X версії 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; для підтримки найновішої версії операційної системи див.: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix та Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), драйвер програмного забезпечення HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/print), пристрої типу SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), друк SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Сумісні мережеві операційні системи	Windows 8 (32- і 64-розрядна); Windows 7 SP1 або новішої версії (32- і 64-розрядна); Windows Vista (32- і 64-розрядна); Windows XP SP3 (64-розрядна); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32- і 64-розрядна); Windows Server 2008 R2 (64-розрядна); Windows Server 2012 (64-розрядна); (для сумісності з Microsoft IPv6 використовуйте OC Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional та Windows Vista); Windows Server 2003 SP2 (64-розрядна); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; сервер Citrix® MetaFrame; Novell® 5.1 або новішої версії; RED HAT Linux 7.x або новішої версії; Solaris® 2.5 або новішої версії (лише системи SPARC®); SUSE Linux 8.x або новішої версії; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM® AIX 3.2.5 або новішої версії; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Мінімальні вимоги до системи	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-розрядна), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-розрядна), Windows Server 2003 (SP1+); дисковод для компакт-дисків або DVD-дисків чи підключення до інтернету, виділений порт USB 1.1/2.0 або підключення до мережі, 200 МБ вільного місця на жорсткому диску (вимог до апаратної системи, сумісної з OC, див. на веб-сайті http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 ГБ доступного місця на жорсткому диску; пристрій для читання компакт-дисків або DVD-дисків чи підключення до інтернету; виділена універсальна послідовний шини (USB 1.1 або 2.0) чи підключення до мережі (вимоги до сумісного з операційною системою обладнання наведено на веб-сайті apple.com)
Програмне забезпечення входить до комплексу постачання	Драйвер дискретного друку HP PCL 6, ПЗ Mac Link to Web (інсталятор Mac), інсталятор Windows
Керування безпекою	Керування ідентифікацією: автентифікація Kerberos, автентифікація LDAP, 1000 PIN-кодів користувачів, додаткові розширені засоби автентифікації від компанії HP й сторонніх розробників (наприклад, пристрої зчитування карток ідентифікації); мережа: IPsec/брандмауер із сертифікатом, заздалегідь установленим спільним ключем і автентифікацією Kerberos, підтримує плагін конфігурації WPA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, автентифікацію 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертифікати, список контролю доступу; Дані: шифрування сховищ, шифрування файлів PDF (використовуються підтверджені криптографічні бібліотеки FIPS 140 від корпорації Майкрософт), шифрування електронних листів, безпечне видалення, SSL/TLS (HTTPS), шифрування пристроїв зчитування облікових даних; гніздо замка безпеки, деактивація USB-порту, відсік для встановлення додаткового обладнання для рішень безпеки; керування безпекою: сумісний з центром HP щодо безпеки зображень і друку
Керування принтером	HP Web Jetadmin; службова програма HP Utility (Mac)
Габарити й вага	
Розміри принтера (Ш × Г × В)	Мінімум 1650 x 715 x 1100 мм; Максимальне: 1975 x 715 x 1100 мм
Розміри упаковки (Ш × Г × В)	856 x 838 x 1561 мм
Вага принтера	155,9 kg
Вага упаковки	162,61 кг
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5 °C Вологість: Відносна вологість: 10–80 %
Стан системи зберігання даних	Температура: Від 0 до 40 °C Вологість: Відносна вологість від 10 до 90 %
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 7,5 В(А) Емісія акустичного тиску: 58 дБ (А)
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 5,5 А; Споживання: 1030 Вт (друк), 60 Вт (режим готовності), 6,0 Вт (режим сну), 0,3 Вт (вимкнено). Типове споживання електроенергії (ТЕС): 5,0 кВт·год/тиждень; Типове споживання електроенергії (ТЕС): Energy Star 3.0: 0,894 кВт·год/тиждень; Тип блока живлення: Убудований блок живлення;
Технологія енергозощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку друку
Сертифікати	Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (клас А); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Директива щодо електромагнітної сумісності 2004/108/ЄС із маркуванням CE (країни Європи); інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, необхідні в окремих країнах Сертифікат ENERGY STAR®; CEECP Відповідність характеристик зв'язку: Зв'язок через факс: ES 203 021; Директива про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE) 1999/5/ЄС (Додаток II) з маркуванням CE (Європа); FCC, частина 68; інші телекомунікаційні дозволи, які вимагають окремі країни
Інформація щодо екологічного раціонального розвитку	Не містить ртуті
Країна походження	Виготовлено в Китаї, Японії, Мексиці
Комплектація	БФП HP LaserJet Enterprise Flow M830z; картридж із тонером HP LaserJet, чорний (прибл. 40 000 стор.); накладна клавіатура; документація та програмне забезпечення для принтера на компакт-диску; посібник із початку роботи; інформаційна брошура, гарантійний талон; кабель живлення; кабель для факсу; 2 лотки на 500 аркушів кожний; вхідний лоток високої ємності HP LaserJet на 3500 аркушів; вбудований факс; вибір пристрою для обробки вихідного паперу (принтер рекомендовано замовити з одним із чотирьох додаткових пристроїв для виведення паперу)
Гарантія34 500 сторінок (принтер HP LaserJet M806); 40 000 сторінок (БФП HP LaserJet Enterprise flow M830).	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Перейдіть на вебсторінку http://www.hp.com/support , щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.

Примітки

¹ Для БФП HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A можна додатково встановити функцію друку через пряме бездротове підключення. Можливо, для мобільного пристрою потрібно встановити додаток або драйвер. Якість бездротового зв'язку залежить від фізичного середовища та відстані від принтера. Докладні відомості наведено на веб-сайті hp.com/go/wirelessprinting.

² Для БФП HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A можна додатково встановити функцію бездротового друку "touch-to-print". Мобільний пристрій має підтримувати друк із використанням технології NFC. Список підтримуваних пристроїв наведено на веб-сайті hp.com/go/mobileprinting.

³ Для друку з максимальним обсягом паперу — 4600 аркушів — необхідно придбати додаткові лотки для паперу.

⁴ Параметри обробки паперу залежать від конфігурації виводу, вибраної під час придбання.

⁵ Універсальний драйвер друку HP Universal Print Driver можна безкоштовно завантажити з веб-сайту <http://www.hp.com/go/upd>.

⁶ Потрібне підключення принтера HP до інтернету та реєстрації облікового запису HP ePrint (щоб переглянути перелік принтерів, які підтримують підключення до інтернету, а також дізнатися про підтримувані типи документів і зображень та іншу докладну інформацію про HP ePrint, перейдіть на веб-сайт hpconnected.com). Для мобільних пристроїв потрібне підключення до інтернету й підтримка електронної пошти. Може знадобитися бездротова точка доступу. Оператор може стягувати окрему плату за передавання даних відповідно до тарифного плану. Швидкість друку та зв'язку може відрізнятися. Деякі принтери HP LaserJet можуть потребувати оновлення програмного забезпечення.

⁷ Підтримує OS X® Lion, OS X Mountain Lion і такі пристрої на базі iOS 4.2 або новіші версії: iPad® (усі моделі), iPhone® (3GS або новіші версії) and iPod touch® (3-го покоління або новіших версій). Працює з принтерами HP з функцією AirPrint і потребує, щоб принтер був підключений до тієї самої мережі, що й ваш пристрій на базі OS X або iOS. Якість бездротового зв'язку залежить від фізичного середовища та відстані від точки доступу. OS X, iPad, iPhone і iPod touch є торговельними марками корпорації Apple® Inc., зареєстрованими в США й інших країнах. AirPrint™ і логотип AirPrint є торговельними марками корпорації Apple Inc.

⁸ Програмне забезпечення HP Web Jetadmin можна безкоштовно завантажити з веб-сайту hp.com/go/webjetadmin.

⁹ Пристрій класу А, згідно з класифікацією Федеральної комісії зі зв'язку (Federal Communications Commission, FCC): відповідає менш жорстким вимогам щодо рівня викидів, тобто має вищий їхній рівень, і дозволений FCC для експлуатації в комерційному середовищі. Пристрій класу А (відповідно до FCC) заборонено продавати й купувати для використання в житлових приміщеннях через підвищений ризик його впливу на радіозв'язок.

¹⁰ Пристрій класу А, згідно з класифікацією FCC: відповідає менш жорстким вимогам щодо рівня емісії, тобто має вищий її рівень, і дозволений FCC для експлуатації в комерційному середовищі. Пристрій класу А (відповідно до FCC) заборонено продавати й купувати для використання в житлових приміщеннях через підвищений ризик його впливу на радіозв'язок.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/uk>

Пристрій на зображенні може відрізнятися від реального виробу. © HP Development Company, L.P., 2018 р. Інформацію, що міститься в цьому документі, може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів та послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, наведена в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки або пропуски, що можуть міститися у цьому документі.

ua-uk Лютий 2022

