

La pantalla que está conectando debe tener un puerto HDMI que pueda aceptar una señal HDMI convertida. Consulte al fabricante de su pantalla para confirmar que trabajará con un convertidor de VGA + Audio a HDMI. Si su pantalla no lo soporta, una solución alternativa es el adaptador USB a HDMI (Número de Modelo: U244-001-HDMI-R) de Tripp Lite.

Convertidor Adaptador VGA con Audio a HDMI para audio estéreo y video

NÚMERO DE MODELO: P116-000-HDMI



Convierta la señal de VGA y Audio de una laptop o PC para usarla en una pantalla HDMI

General

El convertidor VGA + Audio a HDMI P116-000-HDMI de Tripp Lite es la solución perfecta para usar su Laptop o PC antigua con su nueva pantalla HDMI. Simplemente conecte los puertos VGA y de Audio de su computadora al convertidor y el convertidor al puerto HDMI en su pantalla y está listo para funcionar. No se necesitan ni software ni controladores. Si su computadora tiene sólo un enchufe de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm, conéctelo al convertidor usando un cable adaptador de 3.5 mm a RCA como el P314-006 de Tripp Lite. Puede también convertir las señales de Video RGB y Audio Estéreo en su reproductor de DVD, DVR, etc., para usarlos en su pantalla HDMI (se requiere adaptador de Video Componente a VGA). Más aún, usted reduce sus costos de equipo eliminando la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora.

El P116-000-HDMI soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta 1080p. Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y compatibilidad con HDCP.

Características

- Conecte su laptop o PC con VGA a una pantalla HDMI para disfrutar video y audio de alta definición
- Convierta las señales de Video RGB y Audio Estéreo desde su reproductor DVD, DVR, etc., para usarla en una pantalla HDMI (Se requiere adaptador de Video Componente a VGA)
- Conecte y Use, no requiere software ni controladores
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta

Destacado

- Conecte su laptop o PC con VGA a una pantalla HDMI para disfrutar video y audio de alta definición
- Convierta las señales de Video RGB y Audio Estéreo desde su reproductor DVD, DVR, etc., para usarla en una pantalla HDMI (Se requiere adaptador de Video Componente a VGA)
- Conecte y Use, no requiere software ni controladores
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta 1080p
- Reduce costo de equipo al eliminar la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora
- Cumple con HDCP

Requisitos del Sistema

- La pantalla que está conectando debe tener un puerto HDMI que pueda aceptar una señal HDMI convertida. Consulte al fabricante de su pantalla para confirmar que trabajará con un convertidor de VGA + Audio a HDMI. Si su pantalla no lo soporta, una solución alternativa es el adaptador USB a HDMI U244-001-VGA-R de Tripp Lite.
- Computadoras con un conector de Video VGA y conectores de Audio de 3.5 mm o RCA (Si su computadora tiene sólo un



1080p

- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Reduce costo de equipo al eliminar la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora
- Cumple con HDCP

conector de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm, puede usar un cable adaptador de 3.5 mm a RCA como el P314-006 de Tripp Lite).

- Reproductor de DVD, DVR, etc. con conectores de Video RGB y Audio Estéreo (Se requiere adaptador de Video Componente a VGA)

• **Resoluciones de Video de PC**

Soportadas - 640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 800 x 600 @ 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 1024 x 768 @ 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz, 85Hz, 1280 x 1024 @ 60Hz, 75Hz

• **Resoluciones de Video de HD**

Soportadas - 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 60Hz

El Paquete Incluye

- Convertidor de VGA + Audio a HDMI P116-000-HDMI
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 1.2A, 1.5 m [4.9 pies])
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332180162

ENTRADA	
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100-240V/ 50/60Hz/ 0.35A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 2A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	4.0
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 5.5 x 2.1 x 10mm, Positive Pin, Negative Sleeve
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.700 x 2.500 x 8.100
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.48 x 6.35 x 20.57
Peso de Envío (lb)	0.9000
Peso de Envío (kg)	0.41
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.25 x 3.5 x 2.75
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.18 x 8.89 x 6.99
Peso de la Unidad (lb)	0.40
Peso de la Unidad (kg)	0.18
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	5 a 131 F (-15 a 55 C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14 to 176 F (-10 to 80 C)
Rango de Humedad de Operación	10 to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	5 to 90% RH, Non-Condensing
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (FEMALE)
Lado A - Conector 2	(2) RCA (FEMALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.