

HP Designjet HD Tarayıcı

Tek bir düğmeye dokunarak kurum içinde tarama/kopyalama.



Orijinalleri hızlı bir şekilde dijital belgelere dönüştürün.

- Renkli taramalar için saniyede 7,6 cm'ye (3 inç) ve siyah beyaz taramalar için saniyede 25,4 cm'ye (10 inç) varan yüksek hızları görün.
- Büyük dosyalarla çalışmanızı kısa sürede tamamlamak için HP Designjet Tarayıcı'nın yüksek işleme hızından yararlanın.
- Güçlü tarama çözünürlüğü, gerçekçi renklere ve doğru çizgilere sahip, orijinalinden daha iyi görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur.
- Geniş veya kalın ve sert orijinallerden, büyük biçimli renkli ve siyah beyaz taramalar üretin.

Tümleşik bir HP tarama-kopyalama-baskı sistemi oluşturun.

- Kapalı devre renk kalibrasyonu ile tutarlı renk üretimi elde edin.
- Mükemmel bir kullanım kolaylığı, kopyalama kalitesi ve performans için yazıcıyla tümleştirin.
- Önceden yapılandırılmış sürücüler ve doğrudan HP Designjet ürünlerinize yazdırmayı ve kopyalamayı kolaylaştıran yerleşik ağ bağlantısını kullanarak güçlü ve kullanımı kolay bir HP üretim sistemi kurun.
- Taranan dosyaları PDF, TIFF, JPEG2000 ve DWF dahil çeşitli dosya biçimlerinde kaydedin ve üçüncü taraf uygulamalarla kolayca tümleştirin.

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca tarama ve kopyalama yapın.

- 38,1 cm (15 inç) dokunmatik grafik ekranla sezgiyle anlaşılabilir kolay kullanımın rahatlığını yaşayın.
- İşinizi daha verimli hale getirmek ve çabuk ve kolay bir şekilde kopyalama yapmak için gelişmiş kopyalama özelliklerini kullanın.
- İdeal görüntüleri oluşturmak için görüntüleri büyütün veya yeniden üretin ve kenar boşluklarını ayarlayın.
- Ortam tasarrufu için yuvalama seçeneğini kullanın ve panelleme seçeneğiyle büyük çaplı büyütme için kolayca yapın.

HP Designjet HD Tarayıcı

Teknik özellikler

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| Tarama | | Kutudakiler | |
| Tarama hızı | Renkli (200 dpi/400 dpi Turbo): maks. 8 cm/sn; Siyah beyaz (200 dpi/400 dpi Turbo): maks. 25 cm/sn | CQ654B | Tarayıcı; sehpa; dokunmatik ekran (panel PC); hızlı başvuru kılavuzu; kurulum poster; belge yazılımı; sistem kurtarma yazılımı; müşteri hizmetleri kılavuzu; FireWire kabloları (x2); Ethernet kablosu; güç kablosu |
| Tarama çözünürlüğü, donanım | 600 x 600 dpi'ye kadar | Desteklenen yazıcılar | HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T7x0 , Z2100/Z3x00 ve Z6100 serisi ürünler |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 600 dpi | Boyutları (e x d x y) | |
| Tarama boyutu (masaüstü), maksimum | 1067 mm genişliğinde | Yazıcı | 1800 x 850 x 1380 mm |
| Kopyalama | | Ambalajlı | 1910 x 680 x 760 mm |
| Kopya çözünürlüğü | En fazla 9600 dpi | Ağırlık | |
| Daraltma/genişletme | % 1 – 10000 | Yazıcı | 92,5 kg |
| Azami kopya sayısı | 1000 kopyaya kadar | Ambalajlı | 140 kg |
| Fotokopi ayarları | Orijinal türü; resim kırpm ve hizalama önizleme; hafiflik; doygunluk ve RGB kontrolleri; netleştirme/bulanıklıklaştırma; ayna kopya; büyütme/küçültme; bölme; yan yana döşeme; yuvalama; muhasebe; toplu iş | Güç Tüketimi | |
| Ortam | | En yüksek | 300 watt maksimum (aktif), 38,3 watt (bekleme), 3,5 watt (kapalı) |
| Kullanma | Yaprak ve karton orijinaler için düz kağıt tarama yolu | Güç gereksinimleri | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz, 5 A maks |
| Türler | Aşındırıcı olmayan kağıt, vellum, Mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik laminat, köpük levha, karton levha (sunta, taş plaka, metal plaka veya aşındırıcı, kirlili, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli, yanmış yüzeyler veya asetat kullanılamaz) | Sertifika | |
| Bellek | | Güvenlik | EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GOST) |
| Standart | 1 GB | Elektromanyetik | Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Directive) |
| Sabit disk | Standart, 160 GB | Çevre koruma | EU, RoHS; REACH; WEEE |
| Bağlanabilirlik | | Garanti | Bir yıllık sınırlı donanım garantisini. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |
| Arabirimler (standart) | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0; FireWire (IEEE-1394a uyumlu) | Hizmetler (Care Pack) | |
| Dahil olan sürücüler | HP Designjet 5x00, 800, 1000, 4x0, 5x00, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00 serisi ürünler için Windows® sürücülü HP Macroinstaller | UT932E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 3 yıl | |
| Çevre koşulları | | UT933E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 4 yıl | |
| Çalıştırma sıcaklığı | 5 - 40°C | UT934E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 5 yıl | |
| Depolama sıcaklığı | -25 - 55°C | UT941E HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 3 years | |
| Önerilen çalışma ortamı nemi | % 20 - 80 BN | UT944PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 1 yıl | |
| Depolama nemi | % 0 - 95 RH | UT945PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 2 yıl | |
| Akustik | | UU955PE HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet HD Tarayıcı Desteği, 1 yıl | |
| Ses basıncı | 47 dB(A) | | |
| Ses gücü | 6,3 B(A) | | |



Daha fazla bilgi için, lütfen

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Telif Hakkı 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA0-4643TRE Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ağustos 2013

