

Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless



Attivare la stampa in modalità wireless da dispositivi mobili.



Vai e stampa!

- Stampate ovunque con la stampa diretta wireless: utilizzate il vostro smartphone, un tablet o computer portatile per selezionare una stampante abilitata JetDirect ¹.
- Spostarsi tra gli uffici e poter accedere alla stampa mobile.

Stampa da dispositivi mobili con un semplice tocco

- Abilitate la praticità del touch-to-print. HP JetDirect da 2800 w funziona con dispositivi compatibili con NFC tramite una connessione peer-to-peer ³.
- Basta toccare una stampante abilitata HP JetDirect o la MFP con dispositivo mobile per avviare la stampa ³.

Stampa mobile e in sicurezza.

- Proteggi la tua rete: HP Jetdirect da 2800 w supporta stampe dirette wireless e la tecnologia touch-to-print utilizzando dispositivi compatibili con NFC ^{2,3}.
- La connessione peer-to-peer consente agli utenti di dispositivi mobili di stampare senza accedere alla rete aziendale².

La mobilità incontra la gestibilità

- Gestite facilmente l'HP Jetdirect da 2800 w in tutto il parco stampanti con HP Web Jetadmin ⁴.
- Attivare e disattivare la funzionalità di stampa wireless e aggiungere una passphrase, utilizzando un'unica interfaccia.

¹ HP Jetdirect da 2800 w interagisce con le stampanti HP LaserJet e MFP dotate di Firmware HP FutureSmart e un alloggiamento per integrazione hardware.

² Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere richiesti un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.

³ Il dispositivo mobile deve supportare la stampa abilitata alla tecnologia Near Field Communication (NFC), compatibile con HP ElitePad e Samsung galaxy Note 3. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting.

⁴ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless

Specifiche tecniche

Contenuto della confezione

J8029A Poster di installazione; HP J8029A 2800 w; schede di garanzia; 2 cavi USB mini

Compatibilità

Sistemi operativi Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o versioni successive, Novell 5.1 o versioni successive, RED HAT Linux 7.x o versioni successive, SUSE Linux 8.x o versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o versioni successive (solo per sistemi SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 o versioni successive 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Stampante supportata HP LaserJet serie M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 e M725

Browser supportati Internet Explorer 6.0 o versioni successive; Mozilla 2.x o versioni successive; Firefox 2.x o versioni successive; Safari; Chrome

Connettività

Interfacce (standard) Hi-Speed USB 2.0, 802.11b/g wireless NFC

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio da 40 a 70° C

Umidità di funzionamento Da 15 a 95% di umidità relativa

Umidità di immagazzinaggio Da 15 a 95% di umidità relativa

Specifiche server di stampa

Tipo di rete LAN wireless (802.11 b/g)

Tipo di server di stampa Esterno, HIP (Hardware Integration Pocket)

Server web incorporato Sì

Installazione, configurazione e gestione con HP Web Jetadmin No

Firmware aggiornabile Sì

Descrizione della gestione della sicurezza Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); protezione della rete wireless: WPA2-Personale (WPA2-AES); Password amministratore

Dimensioni (l x p x a)

Dimensioni del prodotto 98 x 74 x 21 mm

Imballato 224 x 152 x 58 mm

Peso

Peso del prodotto 0,08 kg

Imballato 0,27 kg

Consumo energetico

Valore massimo 2,5 watt (massimo)

Requisiti di alimentazione Accessorio host alimentato da USB: 5 V, 500 mA

Tipo di alimentazione Nessuno (driver bus USB)

Certificazione

Sicurezza UE (Direttiva bassa tensione 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Elettromagnetico UE (Direttiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garanzia

Garanzia limitata di un anno; sostituzione prodotto. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.



Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA4-9214ITE Pubblicato in EMEA Novembre 2013