

飞利浦 GoGear
闪存音频视频播放机

GoGear

SA3025



随时随地欣赏视频

并享受音乐和照片播放功能

飞利浦 GoGear 数字音频/视频播放机 SA3025 带给您全方位的多媒体娱乐体验。在 1.5 英寸彩色显示屏上轻松浏览音乐、电影和照片文件。通过 USB 连接，音乐或数据传输只需简单的拖放操作。

随时随地享受音乐和视频

- MP3 和 WMA 播放
- 通过录音功能，您可随时录制留言或任何其它内容
- 具有 20 个预设电台的 FM 收音机，具有更多音乐选项 *
- 随时随地观看您喜爱的视频

轻松观看图片和视频

- 1.5 英寸彩色显示屏，可轻松定位及查看照片
- 以 128x128 像素的分辨率欣赏视频文件
- 用于视频文件和照片转换的飞利浦 Media Converter

让全部娱乐自在随行

- 享受长达 12 个小时的音乐盛宴
- 通过 USB 2.0 从电脑快速下载 *



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 背景光
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 1.5 英寸
- 文本行数 : 5
- 分辨率 : 128 x 128 像素
- 类型 : LCD

音响

- 均衡器设置 : 经典, Funk, 爵士, 摇滚
- 频率响应 : 80 - 18 000 赫兹
- 输出功率 : 2 x 3mW
- 信噪比 : > 80 dB
- THD: 1%
- 声道分离 : 40 dB

音频播放

- 压缩格式 : MP3, WMA
- 支持 ID3 标签 : 曲集标题和艺术家姓名
- MP3 比特率 : 8-320 kbps 和 VBR
- WMA 比特率 : 5-192 kbps
- WMA 采样频率 : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- MP3 采样频率 : 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

静态照片播放

- 图像压缩格式 : JPEG
- 放映幻灯片

存储介质

- 内置存储器类型 : NAND Flash
- 主存储级兼容
- 内置存储器容量 : 2 GB
- 音乐存储容量, WMA: 多达 900 首曲目 *

连接

- 耳机 : 3.5 毫米
- USB: USB 2.0

方便

- 电池充电显示灯 : 位于用户界面上
- 电池电量低显示灯
- 功能 : 键盘锁
- 音量控制
- 固件可升级

附件

- CD-ROM: 是, 带有 IFU、设备管理器、视频转换器和 Windows Media Player
- 耳机 : AY3816
- 用户指南印刷品
- USB 电缆 : AY3930

软件

- 设备管理器 : 用于还原和升级
- 飞利浦 Media Converter: 将下列格式转换为播放机支持的格式 : Window media video

环保规格

- 无铅焊接产品

系统要求

- CD-ROM 驱动器
- 互联网连接 : 是 (用于访问更新的支持文档、手册、未来的固件和电脑软件升级)
- USB: 可用 USB 端口

电源

- 电池容量 : 310mAh
- 电池类型 : 锂聚合物
- 内置电池播放时间 : 长达 12 小时的音频播放或 2 小时的视频播放
- 充电式设计 : 是的, 通过 USB

尺寸

- 包装类型 : D-box

调谐器 / 接收 / 发送

- 预设电台 : 20
- 调谐波段 : FM

视频播放

- SMV: 450 kbps, 128 x 128, 15 fps

音频捕捉

- 音频文件格式 : WAV
- 内置麦克风 : 单声道
- 语音录制 : ADPCM



发行日期 2009-01-22

版本 : 2.0.6

12 NC: 8670 000 38294
EAN: 87 12581 40569 4© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

- * 1GB = 10 亿字节; 可用存储容量可能更少。
- * 充电电池的充电周期次数有限, 最终难免需要更换。电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。
- * 存储容量以每首歌曲 4 分钟计并以 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 编码。
- * 实际传输速度会因您的操作系统和软件配置而有所不同。