

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart UPS SRT - Pack Batterie - 192V - Onduleurs SRT 8kVA et 10kVA - 3U

SRT192BP2

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Pack batterie externe                                            |
| Nombre d'unité de rack        | 2U                                                               |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                                        |
| Équipement fournis            | CD de documentation<br>Guide d'installation<br>Carte de garantie |
| Gamme de produit              | Smart-UPS Battery Systems                                        |
| Batterie de remplacement      | <a href="#">APCRBC140</a>                                        |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre d'emplacement de batterie libre        | 0                         |
| Nombre d'emplacement batteries pré-installées | 0                         |
| Montage de l'appareil                         | Bloc de batterie autonome |
| Tension de la batterie                        | +/- 192 V                 |
| Nombre de quantité de batterie de rechange    | 2                         |

### Physique

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Couleur             | Noir                   |
| Hauteur             | 432 mm                 |
| Largeur             | 130 mm                 |
| Profondeur          | 682,7 mm               |
| Poids du produit    | 91 kg                  |
| Mode d'installation | Monté en rack avec kit |

### Sortie

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Capacité de batterie | 10 Ah |
|----------------------|-------|

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft               |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -15...45 °C                |
| Altitude de stockage                           | 0...15240 m                |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Humidité relative de stockage | 0...95 % sans condensation |
|-------------------------------|----------------------------|

## Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1        | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1  | 42,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg) | 101,500 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 465 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 376 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 25 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 29 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 354 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 36 kg CO2 eq.  |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 48                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batterie amovible                                                                                          | Remplaçable par utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

