

Fristående 1 till 5 USB-duplikator och -raderare, kopiering av flera USB-minnen, kopiering av system, filer och hela hårddiskar vid 1,5 GB/min, radering i ett och tre steg, LCD-bildskärm

Produkt ID: USBDUP15



USB DUP15 OnetoFive duplikator och raderare för USB-flashminne gör att du snabbt kan klonar upp till fem backupper av ett enda USB-flashminne eller på ett säkert sätt radera upp till fem flashminnen utan anslutning till en värd dator.

Duplikatorn och raderaren för USB-minnen har en liten kompakt storlek och är perfekt för resor med sin fristående användning som inte behöver någon värd dator. Perfekt för distribution av mjukvara och marknadsföringsmaterial på kontoret eller när du är på språng.

USB DUP15 garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla hanteringar som till exempel: Kontroll av kapacitet och hastighet, kopiera och jämför, asynkron kopiering och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

Denna mångsidiga enhet är både klonare och raderare av hårddiskar i ett och har två dupliceringslägen (Kopiering av filer och system/Helkopiering) med upp till 1,5 GB/min i läget för helkopiering. Den har tre raderingslägen (Snabbradering/Full radering/DoD-radering) och ger dig möjligheten att välja den bästa lösningen för just din situation.

USB DUP15 är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Uppdatering och distribution av mjukvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Kopiering och distribution av multimedia
- Säkerhetskopiera USB-minnen snabbt utan en värddator
- Skapa exakta kopior av ett USB-minne för brottsbekämpning och kriminaltekniska undersökningar
- Radera data noggrant från ett USB-minne för extra datasäkerhet och sinnesro
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen

Funktioner

- **DUPLICERA OCH RADERA USB-ENHETER:** Fristående 1 till 5 USB-klonare och -raderare, och ingen dator krävs. Perfekt för tekniker och IT-proffs som vill hantera flera USB-startenheter, radera USB-enheter eller snabbt dela data mellan grupper utan dator eller programvara
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Stöder kloning och radering av USB 3.1-, 3.0- och 2.0-enheter och externa flashmedier som SD, microSD via en USB-adapter eller kortläsare (SDMSDRWU3AC) som säljs separat. Firmware kan uppgraderas
- **DUPLICERINGS- OCH RADERINGSLÄGEN:** 1,5 GB/min system- och filkopiering (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4-format), kopiering sektor för sektor av hela enheten (alla filformat), snabbbradering, överskrivning i ett och tre steg (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear). TAA-kompatibel
- **LCD-MENYDISPLAY:** Använd gränssnittet med tryckknappar för att övervaka enhetens information, läs- och skrivprestanda och skanna enheten för fel och dåliga sektorer. Välj Kopiera och jämför för att verifiera dina klonade enheter med källan när de är klara. Gröna/röda lysdioder för aktivitet/fel
- **ASYNKRONT KOPIERINGSLÄGE:** Kopiera snabbt till flera USB-enheter med läge Asynkron kopiering med 64 MB internminne. Källinnehållet måste vara mindre än 64 MB. Ta bort den färdiga enheten och sätt in en ny enhet för att börja kopiera utan avbrott

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	6
Enhetstyp	USB-minne
Enhetsinstallation	Löstagbar
Buffertstorlek	64 MB

Prestanda

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Maximal enhetskapacitet	2 TB
Medeltid mellan fel (MTBF)	176 549 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	6 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
-----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten. For erasing, only the destination ports are active, the source port cannot be used. This helps to prevent erasing a source drive accidentally.
-----------------------	---

Stöder kopiering/kloning/radering till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller SSD-minnen genom en dockningsstation för hårddisk eller ett USB-kabinett (säljes separat) om detta stöds av lagringsmediet

Indikatorer

LED-indikatorer	5 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
	5 - Röd (fel)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	5 DC
Utström	2
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	6.6 in [16.7 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkt höjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	11.2 oz [318 g]

Förpackning

Package Length	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.2 in [82 mm]
Fraktvikt (förpackning)	26.2 oz [742 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Duplikator
	1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.