

Flexibilní a prostorově  
úsporná černobílá  
laserová tiskárna  
s možností připojení  
k sítím Wi-Fi a Ethernet  
a mobilním zařízením

**i-SENSYS**  
LBP6230dw

you can



## Černobílá laserová tiskárna s vestavěným síťovým rozhraním a možností připojení k síti Wi-Fi nebo mobilním zařízením pro použití v malých a domácích kancelářích

Tato prostorově úsporná černobílá laserová tiskárna s vestavěným síťovým rozhraním, možností připojení k síti Wi-Fi nebo mobilním zařízením, automatickým oboustranným tiskem a spoustou funkcí pro úsporu energie a času je ideální pro malou nebo domácí kancelář.

### Důležité vlastnosti

- Univerzální kompaktní černobílá laserová tiskárna s možností připojení k síti Wi-Fi, ideální pro použití v malé nebo domácí kanceláři
- Rozhraní Wi-Fi a Ethernet pro snadné připojení do sítě a bezdrátový tisk
- Tiskněte přímo ze smartphonů a tabletů pomocí aplikace Canon Mobile Printing
- Záslouhou technologií Quick First-Print společnosti Canon a navíc rychlosti tisku 25 stran za minutu není nutné čekat na dokumenty
- Šetříte čas a peníze s automatickým oboustranným tiskem
- Nízká spotřeba energie a nejlepší energetická účinnost na trhu
- Tichý provoz umožní pracovat bez rozptylování
- Recyklovatelná tisková kazeta „vše v jednom“ pro bezúdržbový provoz
- Elegantní, prostorově úsporný design, který se hodí prakticky kamkoli

### Obsah balení

Hlavní jednotka, úvodní kazeta, napájecí kabel, kabel USB, list s pokyny pro instalaci, záruční list, disky CD s uživatelským softwarem

### Rozměry (Š x H x V)

379 x 293 x 243 mm

### Podporované operační systémy

**Windows** Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze) / Windows 8 (32bitová/64bitová verze) / Windows 7 (32bitová/64bitová verze) / Windows Vista (32bitová/64bitová verze) / XP (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / 2003 Server (32bitová/64bitová verze)  
**Mac OS** verze 10.6 až 10.9  
**Linux\*** (\* webová distribuce) / Citrix (FR2)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



Wi-Fi

**Canon**



<b>TISKOVÝ STROJ</b> Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba zahřívání  Doba výtisku první strany Pracovní zatížení Okraje tisku	25 str./min černobíle (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 x 1 200 dpi Až 600 x 600 dpi Přibl. 0,5 sekund z režimu spánku 10 sekund nebo méně od zapnutí Přibližně 6 sekund Maximálně 8 000 stran za měsíc 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Vkládání papíru (standardní)  Výstup papíru Typy médií Velikosti médií    Gramáže médií	Víceúčelový zásobník s kapacitou 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Kapacita 100 listů lícem dolů Běžný papír, těžký papír, fólie, štítek, kartotéční lístek, obálka Víceúčelový zásobník: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastní velikost Obálky COM10 / Monarch / C5 / DL Šířka 76,2 až 216 mm x délka 187 až 356 mm Otvor pro ruční podávání: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastní velikost Obálky COM10 / Monarch / C5 / DL / kartotéční lístky Šířka 76,2 až 216 mm x délka 127 až 356 mm Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Otvor pro ruční podávání: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>OBECNÉ FUNKCE</b> Požadavky na napájení Spotřeba energie   Hladina hluku  Rozměry (Š x H x V) Hmotnost Provozní prostředí  Ovládací panel	220 až 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximálně: přibližně 1 100 W nebo méně Při provozu: průměrně přibližně 420 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 1,4 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 2,2 W nebo méně (Wi-Fi) Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,6 W nebo méně (Wi-Fi) Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,7 kWh/týden Hlučnost <sup>1)</sup> : Při provozu: 6,77 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlučné Akustický tlak <sup>1)</sup> : Při provozu: 52 dB(A) Pohotovostní režim: nehlučné 379 x 293 x 243 mm Přibližně 7 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 5 indikátorů LED, 4 ovládací tlačítka

<b>OVLADAČ</b> Paměť Jazyky tiskárny Rozhraní a připojení  Kompatibilita s operačními systémy	64 MB UFR II LT USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze) / Windows 8 (32bitová/64bitová verze) / Windows 7 (32bitová/64bitová verze) / Windows Vista (32bitová/64bitová verze) / XP (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 (32bitová/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / 2003 Server (32bitová/64bitová verze) / Mac OS X verze 10.6 až 10.9 / Linux <sup>2)</sup> / Citrix (FR2 a novější)
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b> Kazety „vše v jednom“*	Standardní: Kazeta 726 (2 100 stran <sup>3)</sup> *)
<b>Poznámky pod čarou</b> <sup>1)</sup> Udáváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296 <sup>2)</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce <sup>3)</sup> Na základě normy ISO/IEC 19752 <sup>4)</sup> Tiskárna se dodává s úvodní kazetou s kapacitou 900 stran	
<b>Standardní zřeknutí se odpovědnosti</b> Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition  
© Canon Europa N.V., 2014