



Philips
OPS 配件

- HDBaseT 接收器
- 兼容 OPSinsert

CRD25/00

极具前瞻性的连接技术

带有 HDBaseT OPS 接收器

HDBaseT OPS 接收器利用领先的技术标准，在 OPSinsert 中集成，为您带来强大的组合以及独特的多功能解决方案

优点

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 可选 OPS Insert，打造多功能解决方案
- OPS 接收器模块能够接收 HDBaseT 信号

特点

OPS Insert



将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

HDBaseT 信号



HDBaseT 是单根 CAT5e / 6 线缆连接标准，可传输无压缩全高清数字视频、音频信号。

PHILIPS

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

相关产品

兼容	BDL4256ET BDL4260EL BDL4271VL BDL4280VL BDL4660EL BDL4671VL BDL4677XH BDL4678XL BDL4680VL BDL4765EL BDL5551EL BDL5556ET BDL5560EL BDL5571VL BDL5580VL BDL5588XH BDL5588XL	576i , 50 赫兹 576p , 50 赫兹 720p、50、60 赫兹
----	---	---

尺寸

机身厚度	105.8 毫米
机身高度	23.5 毫米
机身宽度	141.1 毫米

使用条件

海拔	0 ~ 3000 米
相对湿度	20 ~ 80 %
温度范围 (工作)	0 ~ 40 °C
温度范围 (存储)	-20 ~ 60 °C
MTBF	60,000 小时

其它

审批机构	CB CE C-Tick FCC, Class B RoHS UL/cUL VCCI
保修	3 年保修

支持的显示分辨率

电脑格式	1280 × 768 , 60 赫兹 1280 × 800 , 60 赫兹 1360 × 768 , 60 赫兹 1366 × 768 , 60 赫兹 1440 × 900 , 60 赫兹 1920 × 1080p , 60 赫兹 640 × 480 , 60、67、72、75 赫兹 800 × 600 , 56、60、72、75 赫兹
视频格式	1080i、50、60 赫兹 1080p、50、60 赫兹 480i、60 赫兹 480p、60 赫兹

附件

随附的附件	快速入门指南 RS232 电缆
-------	--------------------



要更改的数据主题
2015, 六月 3

Version: 3.0.1
EAN: 8712581711160

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com