

Gabinete de Amarre Paralelo con 3 breakers con Interruptor de Derivación para Mantenimiento (para UPS trifásico SU40KX)

NÚMERO DE MODELO: SUPC2MBP40KX



Destacado

- Gabinete accesorio de amarre paralelo con 3 breakers para dos sistemas UPS trifásicos de 40kVA de Tripp Lite
- Acopla la salida de dos sistemas UPS para una operación no redundante de 80kVA
- El interruptor de derivación para mantenimiento, integrado, permite el mantenimiento o reemplazo del UPS
- 3 breakers integrados, bus de barra en cobre para servicio pesado
- Sistemas UPS Trifásicos Compatibles SU40KX de Tripp Lite

General

El gabinete de amarre paralelo de Tripp Lite proporciona un medio de instalar en paralelo con seguridad dos Sistemas UPS para una operación de modo combinado no redundante. La configuración no redundante combina la salida de dos sistemas UPS para soportar el doble de corriente de salida. El Interruptor de Derivación para Mantenimiento, Integrado, permite el mantenimiento y reparación del UPS sin interrupción de energía al equipo conectado. Dos breakers de alimentación reciben la entrada de energía proveniente del UPS y están conectados a un bus de barra en cobre para servicio pesado y un breaker de salida dimensionado para la capacidad total del UPS o de los dos UPS combinados. Consulte el Manual del Propietario y la descarga de [Gabinete de Amarre en Paralelo con Tablero de Derivación de Tripp Lite](#) para detalles de especificaciones, planos de dimensiones, tablas de flujo operacional y descripciones técnicas.

Compatible con dos sistemas UPS SU40KX de Tripp Lite.

Características

- El gabinete de amarre paralelo de Tripp Lite proporciona un medio de instalar en paralelo con seguridad dos Sistemas UPS para una operación de modo combinado no redundante
- La configuración no redundante combina la salida de dos sistemas UPS para soportar el doble de corriente de salida
- El Interruptor de Derivación para Mantenimiento Incorporado, permite el mantenimiento y reparación del UPS sin interrupción de energía al equipo conectado
- Dos breakers de alimentación reciben la entrada de energía proveniente del UPS y están conectados a un bus de barra en cobre para servicio pesado y un breaker de salida dimensionado para la capacidad total del UPS o de los dos UPS combinados
- Compatible con dos sistemas UPS SU40KX de Tripp Lite

Especificaciones



GENERALIDADES	
Código UPC	037332160201
Tipo de Producto	Gabinete de Amarres en Paralelo
Tipo de Accesorios	Gabinete de Amarres en Paralelo
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	380V CA; 400V CA; 415V CA
Compatibilidad de voltaje (VCA)	380; 400; 415
FÍSICAS	
Factores de forma soportados	Instalación en Pared
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	111.76 x 79.38 x 33.66
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	44.00 x 31.25 x 13.25
Peso de Envío (kg)	102.06
Peso de Envío (lb)	225.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	107.6 x 76.5 x 29.85
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	42.4 x 30.1 x 11.8
Peso de la Unidad (kg)	99.79
Peso de la Unidad (lb)	220
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años