

## Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Product ID: HD2VGAMICRA



Cet adaptateur HDMI® vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA. Polyvalent, il est doté d'une sortie audio discrète de 3,5 mm qui extrait le son en stéréo du signal HDMI. Par ailleurs, il prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200.

### Compatibilité VGA polyvalente

Convenant à tous les ordinateurs HDMI, l'adaptateur renforce leur compatibilité avec les écrans VGA. Grâce à la prise en charge VGA, votre Ultrabook™ ou votre Chromebook™ pourra être branché à presque tous les vidéoprojecteurs ou écrans de salle de conférence.

### Configuration et fonctionnement sans effort

Avec l'adaptateur HDMI vers VGA, adieu les logiciels et les pilotes d'installation. C'est autant de temps et de tracas épargnés lorsqu'il s'agit de se connecter rapidement. En outre, sa sortie de 3,5 mm vous donne la liberté de diffuser le son directement depuis votre port HDMI.

## **Compact, pour une portabilité maximale**

Compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est léger et portable, et il se glisse facilement dans n'importe quel sac d'ordinateur portable. Il a également été conçu pour consommer peu d'énergie. Plus besoin de transporter un encombrant adaptateur d'alimentation externe ou de chercher des prises électriques lorsque vous êtes en déplacement.

Ce convertisseur ne diffuse pas les contenus chiffrés de manière numérique.

Le modèle HD2VGAMICRA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Branchez votre Ultrabook ou votre Chromebook à un écran de salle de conférence
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire
- Emportez l'adaptateur en déplacement pour assurer la compatibilité de votre ordinateur portable avec les écrans VGA lors d'applications BYOD (apportez votre propre appareil)

### Features

- Renforcez la compatibilité de votre Ultrabook ou Chromebook avec HDMI en lui ajoutant la prise en charge de sources VGA
- Configuration sans souci par installation plug-and-play
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (1080p)
- Sortie audio 3,5 mm discrète

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	HDMI
	ID du chipset	Chrontel - CH7101A-BF
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	VGA
	Type adaptateur	Adaptateurs
<b>Performance</b>	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1900x1200 @ 60Hz
	Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720  Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Spécifications audio	Stéréo 2 voies (3,5 mm)
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output  1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Ce convertisseur n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac utilisant des cartes Intel HD 4000 (Mac Mini). Ce convertisseur ne permet pas de diffuser du contenu crypté numériquement.
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 90 %
	Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Largeur du produit	0.8 in [21 mm]
	Longueur du produit	2.5 in [62.3 mm]
	Poids du produit	0.3 oz [8 g]

<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	7 in [17.8 cm]
	Package Width	3.2 in [81 mm]
	Poids brut	1.3 oz [38 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur compact HDMI vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.