

Externes USB Modem - 2 Port, 56k, Hardware basiert

Product ID: USB562KEMH



Mithilfe dieses USB-auf-2-Port-56K-Modems können Sie Ihrem Computer zwei RJ-11-Anschlüsse hinzufügen, die Sie für Einwahl-Internetzugriff und für ein externes Faxmodem verwenden können.

Fügen Sie Ihrem neuen Computer zuverlässige ältere Technologie hinzu

Es gibt kaum einen modernen Computer mit einem Einwahlmodem, obwohl solche Modems häufig noch für die Faxkommunikation und ländliche Internetverbindungen sowohl daheim als auch im Büro benötigt werden.

Dieses Zwei-Port-Modem bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren vorhandenen Computer oder Server zu erweitern und mit dem Internet zu verbinden, während Sie gleichzeitig Ihr Faxgerät über den Pass-Through-Port angeschlossen lassen können.

Statten Sie sich mit einem Modem aus, ohne Systemressourcen zu beeinträchtigen

Dieses Hardware-Controller-basierte Modem schont Systemressourcen und minimiert die Last für die CPU des Computers mithilfe von On-Chip-Verarbeitung, um Einwähl-Zugriff ohne Beeinträchtigung der Computerleistung zu bieten.

Dieses vielseitige USB-Modem, das Datenübertragungsraten bis zu 56 Kbit/s (Daten) und 14,4 Kbit/s (Fax) unterstützt und mit den neuesten Übertragungsstandards (V.92, V.90 usw.) kompatibel ist, kann als Ersatz-Internetzugang oder in ländlichen Gegenden ohne Breitbandzugang verwendet werden. Das Modem unterstützt sowohl Windows® und Mac OS®-Plattformen und bietet so die benötigte Vielseitigkeit.

Optimieren Sie die Mobilität dank einer kompakten Bauweise

Um Mobilität zu gewährleisten, bietet das USB-Modem eine kompakte Leichtbauweise und wird über die USB-Host-Verbindung mit Strom versorgt. Dank dieser mobilen Bauweise ist dieses Modem hervorragend als Zubehör zum Mitführen mit dem Laptop geeignet und passt ganz einfach in die Laptotasche oder eine andere Tasche.

Die USB562KEMH wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwandeln Sie einen PC in ein Faxgerät, das Faxe senden und empfangen kann
- Fügen Sie einem Desktop, Laptop oder Netbook Einwählunterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugriff verfügbar ist.
- Stellen Sie in ländlichen Gebieten eine Internetverbindung über 56K-Einwahl her

Merkmale

- Genießen Sie die Freiheit, Ihren Computer aufzurüsten, ohne ältere Verbindungsmöglichkeiten zu verlieren
- Fügen Sie dank On-Chip-Verarbeitung ein 2-Port-Modem ohne Beeinträchtigung der Systemressourcen hinzu
- Optimieren Sie Ihre Mobilität dank geringem Platzbedarf und USB-Stromversorgung
- Kompatibel mit Datenmodi V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A und Bell 103
- Kompatibel mit den Faxmodi V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Klasse 1 und T.31 Fax Klasse 1.0
- Datenübertragungsraten bis zu 56 Kbit/s (Down) und 33,6 Kbit/s (Up)
- Fax-Übertragungsraten bei 14,4 Kbit/s
- Anrufer-ID-Erkennung
- Unterstützung für Telephone Answering Machine (TAM, Anrufbeantworter)

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	CX93010/LB-LINK
	Ports	2
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	56 Kbit/s Down 36,6 Kbit/s Up 14,4 Kbit/s Fax
	Modulation	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
Steckverbinder	Typ und Rate	USB 1.1 - 12 Mbit/s
	Externe Ports	2 - RJ-11 Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X® 10.7 to 10.10
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - OH 1 - Daten
	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	35 mm [1.4 in]
	Produktgewicht	40 g [1.4 oz]
	Produktgröße	20 mm [0.8 in]
	Produktlänge	228 mm [9 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2-Port-USB-56K-Modem 1 - RJ11-Kabel

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.