

Fax Módem de 56K USB 2.0 externo de 2 puertos - Basado en Hardware

Product ID: USB562KEMH



Este módem 56K USB a 2 puertos permite agregar dos conexiones RJ-11 a su computadora, a fin de utilizarlas para acceso telefónico a Internet y soporte para fax módem externo.

Adicione tecnología confiable de generación anterior a su computadora nueva

Hoy en día resulta casi imposible encontrar una computadora moderna que permita el uso de un módem por conexión telefónica, a pesar de que los módems todavía son necesarios para la comunicación por fax y la conexión con Internet en áreas rurales, tanto para uso doméstico, como de oficina.

Este módem con dos puertos permite actualizar su ordenador o servidor existente y, al mismo tiempo, que sea capaz de enviar o recibir comunicaciones por fax, o conectar con Internet mediante dicho dispositivo.

Utilice un módem sin agotar los recursos de su sistema

Este módem basado en controlador de hardware ahorra recursos del sistema y minimiza la carga de la CPU de su ordenador, mediante el procesamiento en el chip, a fin de ofrecer acceso telefónico sin que disminuya el rendimiento de su computadora.

Además, dado que admite tasas de transferencia de hasta 56Kbps (datos) y 14,4Kbps (fax), así como compatibilidad con las más recientes normas de transmisión (V.92, V.90, etc.), este versátil módem USB se puede utilizar como conexión alternativa para Internet, o en zonas rurales en donde las conexiones de banda ancha no estén disponibles. El módem también es compatible con las plataformas Windows® y Mac OS®, que lo convierten en un dispositivo realmente práctico.

Maximice la portabilidad, gracias al diseño compacto

Para garantizar la portabilidad, este módem USB tiene un diseño compacto y de peso liviano, con alimentación a través de la conexión USB anfitrión. Este diseño portátil convierte a este módem en el accesorio perfecto para su ordenador portátil, ya que se puede llevar sin problemas dentro de la bolsa de la laptop, o cualquier otra bolsa.

El modelo USB562KEMH está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Convierta una computadora en un equipo de fax, capaz de enviar y recibir faxes
- Adicione soporte de acceso telefónico a una computadora de escritorio, laptop o netbook cuando el acceso a banda ancha no está disponible
- Conéctese al Internet en zonas rurales, a través de acceso telefónico a 56K

Características

- Disfrute de la libertad de actualizar su computadora sin sacrificar la conectividad con dispositivos de generación anterior
- Integre a su equipo un módem de 2 puertos, sin ralentizar los recursos del sistema, con procesamiento en el chip
- Maximice la portabilidad, con tamaño compacto y alimentación USB
- Compatible con los modos de datos V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A y Bell 103
- Compatible con los modos de fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 clase 1 y T.31 clase 1.0
- Tasas de transferencias de datos de hasta 56 Kbps (descarga) y 33,6 Kbps (carga)
- Tasas de transferencia de datos por fax a 14,4 Kbps
- Detección del identificador de llamada
- Soporte para contestador automático (TAM)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	ID del Conjunto de Chips	CX93010/LB-LINK
	Tipo de Bus	USB 2.0
Rendimiento	Modulación	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	56 Kbps de descarga 36,6 Kbps de carga Fax de 14,4 Kbps
	Tipo y Velocidad	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Conector(es)	Puertos Externos	2 - RJ-11 Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indicadores	Indicadores LED	1 - OH
		1 - Datos
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Longitud del Producto	9 in [228 mm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [106 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Módem USB 56K de 2 puertos
		1 - Cable RJ11
		1 - CD de controladores
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.