

Externe 2 poorts USB Modem - 56K Internet Fax inbelmodem

Product ID: USB562KEMH



Met deze USB naar 2-poorts 56k modem kunt u twee RJ-11 jacks aansluiten op uw computer, die u kunt gebruiken voor inbelinternettoegang en externe faxmodemondersteuning.

Voeg betrouwbare oudere technologie toe aan uw nieuwe computer

Het is bijna onmogelijk om een moderne computer met inbelmodem te vinden, hoewel modems nog steeds vaak nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van faxen en interverbindingen op het platteland zowel thuis als op kantoor.

Met deze 2-poorts modem hebt u de vrijheid om uw bestaande computer of server te upgraden en verbinding te maken met het internet, terwijl u uw faxapparaat nog steeds via de pass-through poort kunt aansluiten.

Zorg voor een modem zonder extra systeembronnen te benutten

Deze op een hardwarecontroller gebaseerde modem bespaart systeembronnen en minimaliseert de belasting van de CPU dankzij on-chip verwerking voor een inbeltoegang zonder nadelige gevolgen voor uw computerprestatie.

Deze veelzijdige USB-modem, die transmissiesnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) ondersteunt en voldoet aan de meest recente transmissiestandaards (V.92, V.90 etc.), kan worden gebruikt als een reserve-internetverbinding of op het platteland, waar geen breedbandverbindingen beschikbaar zijn. De modem ondersteunt zowel Windows® als Mac OS®, waardoor u over de compatibiliteit voor echt gemak beschikt.

Maximale mobiliteit dankzij een compact design

Om mobiliteit te garanderen, heeft de USB-modem een compact, lichtgewicht design en wordt gevoed via de USB-hostverbinding. Door dit mobiele design is deze modem de perfecte accessoire om me te nemen met uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past.

De USB562KEMH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen van faxen
- Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of netbook, wanneer er geen breedbandtoegang beschikbaar is
- Maak verbinding met het internet op het platteland via 56K inbellen

Eigenschappen

- Upgrade uw computer zonder oudere connectiviteit te hoeven opofferen
- Voeg een 2-poorts modem toe zonder systeembronnen onnodig te benutten, met on-chip verwerking
- Maximale mobiliteit met een compact design en USB-voeding
- Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 en V.21 Bell 212A en Bell 103 datamodi
- Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1 en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi
- Datatransmissiesnelheid tot 56 Kbps (omlaag) en 33,6 Kbps (omhoog)
- Faxtransmissiesnelheid tot 14,4 Kbps
- Detectie van beller-id
- Telefonisch antwoordapparaat-functionaliteit

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	CX93010/LB-LINK
	Poorten	2
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	56 Kbps omlaag 36,6 Kbps omhoog 14,4 Kbps fax
	Modulatie	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
Connector(en)	Type en snelheid	USB 1.1 - 12 Mbit/s
	Externe poorten	2 - RJ-11 Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - OH 1 - Data
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	35 mm [1.4 in]
	Gewicht product	40 g [1.4 oz]
	Hoogte product	20 mm [0.8 in]
	Lengte product	228 mm [9 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts USB 56K modem 1 - RJ11-kabel

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.