

Inversor Ultra-Compacto PowerVerter de 400W para Automóvil con 2 Adaptadores de CA / 2USB - 3.1A / Cables para Batería / Adaptador para el Encendedor de Cigarrillos (CLA)

NÚMERO DE MODELO: PV400USB



Cargue y/o alimente múltiples dispositivos electrónicos—incluyendo smartphones, laptops, tabletas, unidades GPS, reproductores de DVD, reproductores de MP3, equipo de campismo y equipo móvil de oficina—sobre la marcha en su auto, camión, bote o RV.

General

El Inversor de 400W Ultra-compacto para Automóvil PowerVerter® PV400USB proporciona 400 Watts de energía portátil para cargar y operar múltiples dispositivos en su auto, camión, bote o RV. Convierte energía de 12V CD en energía estándar de 120V CA para operar una amplia variedad de equipos electrónicos, como smartphones, laptops, tabletas, unidades GPS, juegos, televisiones portátiles, reproductores de DVD y reproductores de MP3, así como luces de baja potencia, accesorios de campismo, cargadores de baterías para pequeñas herramientas eléctricas operadas por batería y equipos móviles de oficina.

El PV400USB cuenta con 2 tomacorrientes de CA, un puerto USB de 2.1A y un puerto USB de 1.0A. Solo enchufe el conector de entrada de CD con un conveniente cable de 91 cm [3 pies] en el conector del encendedor de cigarrillos de 12V en su vehículo o use los cables de batería para conectar a su batería - conecte siempre rojo con rojo y negro con negro. Oprima el botón de encendido / apagado y la unidad está lista para operar. El LED de fácil lectura le permite conocer si el inversor está recibiendo energía de la batería.

Para evitar que agote la batería de su auto, el PV400USB se apaga automáticamente cuando el voltaje de entrada cae a 10V. Del mismo modo, la unidad se apagará también si se pone demasiado caliente (por ejemplo, porque sus dispositivos conectados excedan 400 watts). Un ventilador incorporado mantiene fresco el interior durante un uso prolongado. El resistente gabinete de plástico está diseñado para soportar los rigores del camino, campamentos, viajes de negocios y vacaciones familiares. No se requiere mantenimiento.

Características

Alimenta y Carga Hasta 4 Dispositivos

- Convierte la alimentación de 12V CD de la batería a energía estándar de 120V CA
- Opera smartphones, laptops, tabletas, unidades GPS, juegos, televisiones portátiles, reproductores de DVD, reproductores de MP3 y otros dispositivos electrónicos
- Cuenta con dos salidas de CA, un puerto USB de 2.1A y un puerto USB de 1.0A
- Entrega una salida de 400 Watts (continuos); 800 Watts (Máximos)

Destacado

- Carga múltiples dispositivos electrónicos en su vehículo.
- Cuenta con dos salidas de CA, un puerto USB de 2.1A y un puerto USB de 1.0A
- Cables de batería para conexión directa
- El CLA se enchufa al socket del encendedor de cigarrillos de su vehículo
- Ventilador interior de enfriamiento integrado
- Durable gabinete de plástico

El Paquete Incluye

- Inversor Ultra-Compacto PowerVerter PV400USB de 400W para Auto
- Cables Rojo/Negro para Batería
- Adaptador CLA
- Información sobre la garantía
- Manual del Propietario

Fácil de Usar

- El enchufe de CD se conecta en el socket del encendedor de cigarrillos de su automóvil, camión, bote o RV
- Los Cables de Batería se conectan directamente a la batería - Conecte siempre rojo con rojo y negro con negro.
- Los cables flexibles de 0.91 m [3 pies] permiten a los dispositivos funcionar en el asiento trasero
- El LED indica que la unidad está recibiendo energía de la batería

Construcción Premium

- Resistente gabinete de plástico construido para soportar los rigores del viaje
- Ventilador integrado que mantiene fresco el interior durante un uso prolongado
- El apagado automático por bajo voltaje evita la descarga excesiva de la batería a 10V
- No requiere mantenimiento

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187895
ENTRADA	
Tipo de Conexión de Entrada	Conexión de enchufe de entrada para encendedor de cigarrillos de 12VCD o cables para batería
Compatibilidad de Voltaje (VCD)	12
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	3
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.91
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida de Onda Sinusoidal Pura	No
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	120V
Tomacorrientes	(2) 5-15R
Capacidad de Salida Continua (Watts)	400
Capacidad de Salida Máxima (Watts)	800
Regulación de Frecuencia de Salida	60 Hz
Protección contra Sobrecargas	Fusible de 40 A
BATERÍA	

Voltaje CD del sistema (VCD)	12
CARGA	
Puertos de Carga / Amperes	(1) 1A; (1) 2.1A
FÍSICAS	
Material de Construcción	Aluminio / lámina de metal.
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.89 x 5.71 x 2.56
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.50 x 14.50 x 6.50
Peso de Envío (lb)	1.70
Peso de Envío (kg)	0.77
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.362 x 4.173 x 5.961
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	15/14 x 10.59 x 5.99
Peso de la Unidad (lb)	1.217
Peso de la Unidad (kg)	0.55
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año