

HP LaserJet Pro MFP M426f Serie

Beeindruckende Geschwindigkeit. Zuverlässige Sicherheit.



Schnelle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen.¹ Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.²



HP LaserJet Pro MFP M426fdn



HP LaserJet Pro MFP M426fdw mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung

Highlights

- 38 S./Min.
- Ausgabe der ersten Seite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in nur 8 Sekunden
- Führende Duplex-Druckgeschwindigkeit von 30 Bildern/Min.
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang; Scangeschwindigkeit von bis zu 47 Bildern/Min.
- HP Auto-On/Auto-Off-Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- 7,5-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck

Mehr Effizienz. Mehr Datenschutz.

- Scannen Sie digitale Dateien direkt an E-Mail, USB, Netzwerkordner und die Cloud dank vorinstallierter Business-Apps.³
- Mit der schnellsten Funktion für beidseitiges Drucken seiner Geräteklasse erstellen Sie mehrseitige Dokumente im Handumdrehen.¹
- Die Ausdrücke stehen Ihnen umgehend zur Verfügung – ohne Wartezeiten. Der MFP ist im Nu betriebsbereit und druckt schneller als Mitbewerber.¹
- Mit Sicherheitsfunktionen wie LDAP-Authentifizierung, HP JetAdvantage Private Print oder der optionalen Auftragssicherung mit PIN-Druck kontrollieren Sie den Zugriff auf Druckaufträge und sorgen für sicheres Drucken.

Einfache Verwaltung. Effizientes Drucken.

- Verwalten Sie Druckaufträge direkt auf dem MFP – einfach durch Streichen und Tippen auf dem 7,6-cm-Touchscreen.⁴
- Problemloses Drucken von Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumenten – direkt über Ihr USB-Laufwerk.⁵
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁶
- Drucken Sie energieeffizienter als Mitbewerber – dank Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence.⁷

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Bekommen Sie mehr für Ihr Geld – dank Original HP Tonerkartuschen (Schwarz) mit hoher Reichweite und JetIntelligence.²
- Verlassen Sie sich mit dem präzisen Schwarz-Toner auf konstant professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank vorinstallierter Tonerkartusche können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie durch eine optionale Kartusche mit hoher Reichweite.

Konnektivität mit einfachen kabellosen Druckfunktionen

- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.⁸
- Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁹
- Verleihen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, per Fingertipp von ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät zu drucken – kein Netzwerk erforderlich.¹⁰
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese – ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless



Ethernet

Produktübersicht

HP LaserJet Pro MFP M426fdw (abgebildet)

1. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
2. Flachbettscanner: Papier mit bis zu 216 x 297 mm
3. Intuitiver 7,6 cm Farb-Touchscreen (schwenkbar)
4. 150-Blatt-Ausgabefach
5. Leicht zugänglicher USB-Port
6. Automatischer beidseitiger Druck
7. 100-Blatt-Mehrweckfach 1
8. 250-Blatt-Papierzuführung 2
9. Ein/Aus-Taste
10. Release-Taste der vorderen Klappe (Zugang zu den HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
11. Hintere Klappe (ermöglicht den Zugriff auf Druckpfad)
12. USB-Anschluss für Auftragspeicherung und Private Printing
13. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
14. Ethernet-Netzwerkanschluss
15. Telefonausgang
16. Faxleitungsanschluss
17. 1.200-MHz-Prozessor
18. Staubschutzabdeckung für Fach 2 – klappt auf, wenn A4 geladen ist



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
Geschwindigkeit	38 S./Min., 30 Bilder/Min. bei Duplexbetrieb	38 S./Min., 30 Bilder/Min. bei Duplexbetrieb
Automatischer beidseitiger Druck	Ja	Ja
50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang	Ja	Ja
Standard-Papierzufuhr	Fach 1: 100-Blatt-Mehrweckzuführung, Fach 2: 250-Blatt-Zuführung	Fach 1: 100-Blatt-Mehrweckzuführung, Fach 2: 250-Blatt-Zuführung
Optionale Papierzufuhr	550-Blatt-Zuführung 3	550-Blatt-Zuführung 3
Netzwerk	Integriertes 10/100/1000 Ethernet	Integriertes 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11b/g/n
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, NFC Touch-to-Print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	D9P29A HP LaserJet Pro-550-Blatt-Zufuhrfach
Zubehör	CF226A Original HP 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 3.100 Seiten
Zubehör	CF226X Original HP 26X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 9.000 Seiten
Service und Unterstützung	U8TQ9E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR2E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR3E HP Rückgabeservice für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR4PE HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr
	U8TR5PE HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr
	U8TR6PE HP Rückgabeservice nach Garantieablauf für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen	
Bedienfeld	Farbgrafik-Display mit Touchscreen und 7,5 cm (3 Zoll) Diagonale	
Drucken		
Drucktechnologie	Laser	
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 38 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 30 Bilder pro Minute	
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 5,6 Sekunden; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 8,0 Sek.	
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): HP FastRes 1200; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 80.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen ³ : 750 bis 4.000	
Standard-Drucksprachen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office	
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften	
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich: 215,9 x 355,6 mm	
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)	
Kopie		
Kopiergeschwindigkeit ⁴	Schwarzweiß (A4): Bis 38 Kopien/Min.	
Kopiererspezifikationen	Heller/Dunkler; Beidseitig; ID-Kopie; Optimieren Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %	
Scannen		
Scangeschwindigkeit ⁵	Normal (A4): Bis zu 26 S./47 Bilder pro Min. (monochrom), bis zu 21 S./30 Bilder pro Min. (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 47 Bilder/Min. (monochrom), bis zu 30 Bilder/Min. (Farbe)	
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Flachbett, ADF Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Unterstützung für Scan-Software (im Lieferumfang enthalten): Windows (JPG, RAW [BMP], PDF, TIFF, PNG, RTF) und Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, durchsuchbare PDF, RTF, TXT); Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail, Fax und Dateien; HP Scan-Software; Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA; Twain-Version: Version 1.9 (ältere OS); Version 2.1 (Windows 7 oder höher); Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 297 x 216 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (50 Blatt)	
Empfohlenes monatliches Scannervolumen ⁶	750 bis 4.000	
Scanbereich	Mindest-Medienformat (Flachbett): 48,8 x 48,8 mm Maximales Medienformat (Flachbett): 297 x 216 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat (ADF): 216 x 355,6 mm	
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256	
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an Cloud	
Faxen		
Faxen ⁷	Ja, 33,6 Kbps	
Technische Daten zur Faxfunktion	Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; superfein: 300 x 300 dpi (keine Halbtöne); Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern (119 Gruppenwahlstasten)	
Intelligente Faxsoftwarefunktionen	Permanente Sicherung des Faxspeichers; Automatische Faxverkleinerung; Autom. Wahlwiederholung; Verzögerter Versand; Faxweiterleitung; TAM-Schnittstelle; Abrufen; Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten; Rufnummernunterscheidung; Deckblatt-Assistent; Fax blockieren; Abrechnungscodes; Speichern und Laden; Faxabruf; Faxaktivitätsberichte; Vorwahl-Einstellung; Drucken von Faxprotokollen; Digitaler Fax-Einrichtungsassistent; Fax-Einrichtungsassistent; HP Send Fax	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz	
Konnektivität		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; Leicht zugänglicher USB-Anschluss	1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Wireless 802.11b/g/n; Leicht zugänglicher USB-Anschluss
Wireless	Nein	Ja, integriertes Ethernet, Wi-Fi (fungiert sowohl als Zugriffspunkt, über Wi-Fi Direct, als auch STA)
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print 2.0; Mobile Anwendungen	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; NFC Touch-to-Print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-Download	
Netzwerkfunktionen	Kein	
Festplatte	Nein	
Speicher	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB	
Druckmedienverarbeitung		
Anzahl Papierfächer	Standard: 2; Maximal: 3	
Medientypen	Papier (normal, ÖkoEFFIZIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbig, Briefkopfpapier, Vordrucke, gelocht, Recyclingpapier, rau), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien	
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2, 3: 104,9 x 148,59 bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Umschlag 10; Umschlag Monarch; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag DL; Benutzerdefinierte Formate; Statement; Fach 2 und 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Benutzerdefinierte Formate; A5-R; B6 (JIS) ADF: A4; 127 x 127 bis 216 x 355,6 mm	
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Zuführung 1, 250-Blatt-Zuführung 2 Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale dritte 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt	
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2; optionale 550-Blatt-Zuführung 3: 60 bis 120 g/m ² ; ADF: Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2; optionale 550-Blatt-Zuführung 3: 60 bis 120 g/m ²	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blätter: 100; Briefumschläge: 10 Fach 2: Blätter: 250 Fach 3: Blätter: 550 (optional) Maximal: Bis zu 900 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Zuführung) ADF: Standard, 50 Blatt	
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt Maximal: Bis zu 150 Blatt	
Kompatible Betriebssysteme	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von http://www.hp.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind auf http://www.hp.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, automatische Installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, manuelle Installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGNU (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Sonstige Betriebssysteme: UNIX	
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 und 64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treibern von http://www.hp.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster und Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 Bit und 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster und Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit und 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster und Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.5, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 und 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3); Novell Server (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 for Vista, Windows 7 und Windows 8 (32 Bit und 64 Bit), Novell iPrint Client v5.4 for Windows XP (32 Bit und 64 Bit)	
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8/8.1 (32 Bit und 64 Bit), Windows 7 (32 Bit und 64 Bit): Prozessor mit 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Vista (32 Bit): x86-Prozessor mit 1 GHz (32 Bit), 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2008 (64 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) (SP1): x64-Prozessor mit 1 GHz (64 Bit), 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2003 (32 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2003 R2 (32 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit) (SP1 oder höher): x86-Prozessor mit 1 GHz (32 Bit), 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB freier Festplattenspeicher, Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.apple.com)	
Software im Lieferumfang enthalten	Windows 7: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Software für Druckerstatus- und Warnmeldungen, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan App und Treiber, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts, Assistent für Scannen an E-Mail, Assistent für Scannen in Netzwerkordner, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Windows 8+: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts; Windows XP, Windows Vista und zugehörige Server: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.hp.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)	
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung; Firewall und ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung; Firewall und ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Abmessungen und Gewicht		
Druckerabmessungen (B x T x H) ^a	Minimal: 420 x 390 x 323 mm; Maximal: 430 x 634 x 325 mm	
Paketabmessungen (B x T x H)	497 x 398 x 490 mm	
Druckergewicht ^b	12,86 kg	
Verpackungsgewicht	15,5 kg	
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit	
Datenspeicher	Temperatur: -20 °C bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Geräuschpegel ¹⁰	Schallleistungspegel: 6,8 B(A) (Drucken von 38 S./Min.) Schalldruckpegel: 55 dB(A)	
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Energieverbrauch: 583 Watt (beim Drucken/Kopieren), 9,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (Energiesparmodus), 0,7 Watt (Auto-Off/Auto-On-Modus, über USB-Verbindung), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: 1,432 kWh/Woche (Blauer Engel), 1,621 kWh/Woche (Energy Star); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Energieverbrauch: 583 Watt (beim Drucken/Kopieren), 9,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (Energiesparmodus), 0,7 Watt (Auto-Off/Auto-On-Modus, über USB-Verbindung), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: 1,660 kWh/Woche (Blauer Engel), 1,847 kWh/Woche (Energy Star); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil
Technologie mit Energieersparnis	Instant-on-Technologie; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie	
Prüfzeichen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver Entspricht dem Blauen Engel: Nein; Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „ECI“.	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver Entspricht dem Blauen Engel: Ja; Blauer Engel RAL-UZ 205
Lieferumfang ¹²	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; Vorinstallierte HP 26A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (3.100 Seiten); Kurzanleitung; Installationsposter; Support-Flyer; Garantiebroschüre; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel; Telefonkabel; Integrierte Duplexeinheit; Integrierte Faxfunktion	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; Vorinstallierte HP 26A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (3.100 Seiten); Kurzanleitung; Installationsposter; Support-Flyer; Garantiebroschüre; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel; Telefonkabel; USB-Kabel; Integrierte Duplexeinheit; Integrierte Faxfunktion
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support .	

Fußnoten

- ¹ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhemodus und die Duplex-Druck- und Kopiergeschwindigkeit der drei führenden Wettbewerber geprüft wurde (8/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Basierend auf Kartuschenreichweiten für HP 80X gegenüber HP 26X Original HP LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.
- ³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps ist länder-, sprach- und vertragsabhängig. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für Services ist eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps ist länder-, sprach- und vertragsabhängig und erfordert ein Firmware-Upgrade. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.
- ⁶ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basierend auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Methode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder gemäß dem unter energystar.gov angegebenen Wert zu den drei führenden Wettbewerbern (Stand 8/2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁸ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless-Direct-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Funktion ist nur beim HP LaserJet Pro MFP M426fdw verfügbar. Erfordert ein kompatibles NFC-druckfähiges mobiles Gerät. Eine Liste der kompatiblen NFC-druckfähigen mobilen Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Funktion ist nur beim HP LaserJet Pro MFP M426fdw verfügbar. Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt sein.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Gemessen unter Verwendung des Feature Performance Test nach ISO/IEC 24734; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Eingangsspannung, Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- ⁴ Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ⁵ Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.
- ⁶ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gescannten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt.
- ⁷ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild mit Standardauflösung. Komplizierter aufgebaute Seiten und eine höhere Auflösung erhöhen die Übertragungszeit.
- ⁸ Ohne optionales 550-Blatt-Papierfach. Maße mit optionalem 550-Blatt-Papierfach: 420 x 390 x 452 mm.
- ⁹ Mit 26A Kartusche (F6W14A, F6W15A) oder 26X Kartusche (F6W17A)
- ¹⁰ Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 38 Seiten/Min., aktives Scannen mit 26 Seiten/Min.
- ¹¹ Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kW/h gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.
- ¹² Die angegebene Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

