

# HP LaserJet Pro MFP M426f serisi

Etkileyici hız. Sağlam güvenlik.



Hızlı tarama, kopyalama ve faks performansının yanı sıra çalışma biçiminize uygun şekilde tasarlanmış güçlü ve kapsamlı güvenlik. Bu MFP önemli görevleri daha hızlı tamamlamanızı sağlar ve sizi tehditlere karşı korur.<sup>1</sup> JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları size daha fazla sayfa sağlar.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro MFP M426fdn



İsteğe bağlı 550 yapraklık kağıt tepsisine sahip HP LaserJet Pro MFP M426fdw

## Önemli Haberler

- 38 sy/dk
- 8 sn'de uykudan/Otomatik Kapanma modundan ilk sayfa çıktısı
- 30 resimlik eşsiz çift taraflı baskı hızı
- Tek geçişli ve çift taraflı tarama özellikli 50 yapraklık ADF dakikada 47 sayfaya kadar tarama hızı
- Daha az enerji tüketimi için HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma
- Dokunmayı ve uygulamaları destekleyen 7,5 cm renkli dokunmatik ekran
- E-postaya, klasöre, buluta, USB'ye tarama
- LDAP, Private Printing, PIN ile Yazdırma

## Daha fazla görevi hızla halledin. Verilerinizi koruyun.

- Önceden yüklenmiş iş uygulamaları sayesinde dijital dosyaları doğrudan e-postaya, USB'ye, ağ klasörlerine ve buluta tarayın.<sup>3</sup>
- Kendi sınıfındaki HP aygıtları arasındaki en hızlı çift taraflı baskı özelliği sayesinde çok sayfalı işlerinizi hızla tamamlayın.<sup>1</sup>
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu MFP hızla uyanır ve basar.<sup>1</sup>
- LDAP doğrulaması, HP JetAdvantage Private Print veya isteğe bağlı PIN ile yazdırarak İş Saklama gibi özellikler sayesinde baskı işlerine erişimi denetleyin ve baskı işlerinizi güven altına alın.

## Kolay yönetim. Verimli yazdırma.

- Yalnızca 7,6 cm dokunmatik ekrana dokunup kaydırarak, baskı işlerini MFP üzerinde doğrudan ve kolayca yönetin.<sup>4</sup>
- Word ve PowerPoint belgelerini doğrudan USB sürücünüzden kolayca basın.<sup>5</sup>
- Temel yönetim özelliklerine sahip HP Web Jetadmin sayesinde aygıtları ve ayarları kolayca yönetin.<sup>6</sup>
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler sayesinde daha az enerji kullanarak baskı alın.<sup>7</sup>

## Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Siyah Toner kartuşlarıyla paranızın karşılığında en fazla sayıda baskı alın.<sup>2</sup>
- Hassas siyah tonerle yüksek hızlarda profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.
- Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.
- Önceden takılmış toner kartuşu sayesinde hemen baskı alın. Kartuşu isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşla değiştirin.

## Kolay kablosuz baskı seçenekleri sayesinde bağlı kalın

- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulama gerekmeden çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.<sup>8</sup>
- Şirket ağına erişmeye gerek olmadan ofisinizdeki mobil aygıtlar üzerinden doğrudan kablosuz baskı özelliğine güvenin.<sup>9</sup>
- Çalışanlarınızın NFC etkin mobil aygıtları sayesinde ağ erişimine gerek olmadan tek bir dokunuşla baskı almalarını sağlayın.<sup>10</sup>
- Ethernet ve kablosuz ağ kullanımı sayesinde kaynaklara kolayca erişin, yazdırın ve paylaşın.<sup>11</sup>



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless




Ethernet

## Ürün tanıtımı

### HP LaserJet Pro MFP M426fdw görünümü

1. 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF)
2. Masaüstü tarayıcı: 216 x 297 mm kağıda kadar
3. Kullanımı kolay 7,6 cm renkli dokunmatik ekran (yukarı eğilir)
4. 150 yapraklık çıktı kutusu
5. Kolay erişimli USB girişi
6. Otomatik çift taraflı baskı
7. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
8. 250 yapraklık giriş tepsi 2
9. Açma/kapatma düğmesi
10. Ön kapağı açma düğmesi (HP JetIntelligence Toner kartuşlarına erişim)
11. Arka kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
12. İş saklama ve özel yazdırma için USB bağlantı noktası
13. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
14. Ethernet ağ bağlantı noktası
15. Telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası
16. Faks "hat girişi" bağlantı noktası
17. 1200 MHz işlemci
18. Tepsi 2 için toz kapağı — A4 yüklendiğinde açılır



## Seriye bakış



Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Ürün numarası	F6W14A	F6W15A
İşlevler	Baskı, kopyalama, tarama ve faks	Baskı, kopyalama, tarama ve faks
Baskı hızı	38 s/dk 30 r/dk çift taraflı	38 s/dk 30 r/dk çift taraflı
Otomatik çift taraflı baskı	Evet	Evet
50 yapraklık tek geçişte iki taraflı tarama yapabilen ADF	Evet	Evet
Standart kağıt girişi	100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 250 yapraklık tepsi 2	100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 250 yapraklık tepsi 2
İsteğe bağlı kağıt besleme	550 yapraklık tepsi 3	550 yapraklık tepsi 3
Ağ kullanımı	Dahili 10/100/1000 Ethernet	Dahili 10/100/1000 Ethernet, kablosuz 802.11b/g/n
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print 2.0	Kablosuz doğrudan baskı, NFC dokunmatik baskı, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print 2.0

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	D9P29A HP LaserJet Pro 550 Yapraklık Besleyici Tepsi
Sarf Malzemeleri	CF226A HP 26A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 3.100 sayfa CF226X HP 26X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 9.000 sayfa
Servis ve Destek	U8TQ9E HP 3 yıl Sonraki iş günü LaserJet M426 MFP Donanım Desteği U8TR2E HP 3 yıl Sonraki iş günü Değişim LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR3E HP 3 yıl İade LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü LaserJet M426 MFP Donanım Desteği U8TR5PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Değişim LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR6PE HP 1 yıl Garanti Sonrası İade LaserJet M426 MFP Hizmeti

## Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Ürün numarası	F6W14A	F6W15A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	
Kontrol Paneli	7,5 cm (3") dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD)	
<b>Baskı</b>		
Baskı teknolojisi	Lazer	
Baskı hızı <sup>1</sup>	<b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 38 sayfaya kadar; <b>Siyah (A4, çift taraflı):</b> Dakikada en fazla 30 görüntü	
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	<b>Siyah (A4, hazır):</b> 5,6 sn kadar kısa sürede; <b>Renkli (A4, uyku):</b> 8,0 saniye kadar kısa bir sürede	
Baskı çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi):</b> HP FastRes 1200; <b>Teknoloji:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Aylık Çalışma Döngüsü	80.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı <sup>3</sup> : 750-4.000	
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Düzey 3 öykünme, doğrudan PDF (v1.7) yazdırma, URF, PCLM, PWG, Yerel Office	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi	
Yazdırma Alanı	<b>Yazdırma kenar boşlukları:</b> Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 4 mm, Sağ: 4 mm; <b>Maksimum baskı alanı:</b> 215,9 x 355,6 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	
<b>Kopyalama</b>		
Kopyalama Hızı <sup>4</sup>	<b>Siyah (A4):</b> 38 kopya/dakika	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Açık/Koyu; İki taraflı; Kimlik kopyalama; Optimize etme <b>Azami Kopya Sayısı:</b> 99 kopyaya kadar; <b>Kopya Çözünürlüğü:</b> 600 x 600 dpi; <b>Küçültme/Büyütme:</b> %25-400	
<b>Tarama</b>		
Tarama Hızı <sup>5</sup>	<b>Normal (A4):</b> Dakikada 26 sayfa/47 resim (siyah beyaz), dakikada 21 sayfa/30 resim (renkli); <b>Çift taraflı (A4):</b> Dakikada 47 (siyah beyaz) ve 30 (renkli) resme kadar	
Tarayıcı Özellikleri	<b>Tarayıcı Tipi:</b> Masaüstü, OBB <b>Tarama Teknolojisi:</b> Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); <b>Tarama Girdi Modları:</b> Tarama yazılımı (kutuya dahildir) için destek: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] ve Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT]; Ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, faksılama veya dosyalama düğmeleri; HP Scan yazılımı; TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 1.9 (eski işletim sistemleri); Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); <b>Çift taraflı ADF tarama:</b> Evet; <b>Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF):</b> 297 x 216 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> 1200 x 1200 dpi'ye kadar	
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	E-postaya tarama; Buluta tarama; USB'ye tarama; Ağ klasörüne tarama; LDAP e-posta arama; Tek geçişte iki taraflı tarama yapabilen ADF (50 yaprak)	
Önerilen aylık tarama hacmi <sup>6</sup>	750-4.000	
Taranabilir alan	<b>Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> 48,8 x 48,8 mm <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> 297 x 216 mm; <b>Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF):</b> 102 x 152 mm; <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF):</b> 216 x 355,6 mm	
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256	
Dijital yolla gönderme	<b>Standart:</b> E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama; Buluta tarama	
<b>Faks</b>		
Faks <sup>7</sup>	Evet, 33,6 kbps	
Faks Özellikleri	<b>Faks çözünürlüğü:</b> Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok); <b>Hızlı çevirme:</b> En fazla 120 sayı (119 grup tuşlama)	
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri	Kalıcı faks belleği yedekleme; Otomatik faks azaltma; Otomatik tekrar arama; Gecikmeli gönderme; Faks iletme; TAM arabirimi; Sıralama; İstenmeyen gönderi engelleyici; Ayırt edici zil algılama; Kapak sayfası sihirbazı; Faks engelleme; Fatura kodları; Kaydetme ve yükleme; Yoklamalı alma; Faks etkinlik raporları; Çıkış kodu ayarlama; Faks günlüğünü yazdırma; Dijital Faks Kurulum Sihirbazı; Faks Kurulum Sihirbazı; HP Send Fax	
İşlemci hızı	1200 MHz	
<b>Bağlantı</b>		
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB girişi; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; Kolay erişimli USB	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB girişi; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Kablosuz 802.11b/g/n; Kolay erişimli USB
Kablosuz	Hayır	Evet, dahili Ethernet, Wi-Fi [Hem AP (Wi-Fi Direct özelliği) ve STA olarak çalışır]
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria sertifikalı; Google Cloud Print 2.0; Mobil uygulamalar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; NFC Dokunmatik Baskı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Keşif: SLR, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisi Olmayan, DHCPv6 ile Durum Bilgisi), SSL güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW İndirme	
Ağ Yetenekleri	Yok	
Sabit disk	Hayır	
bellek	<b>Standart:</b> 256 MB; <b>En yüksek :</b> 256 MB	
<b>Ortam kullanımı</b>		
Kağıt tepsisi sayısı	<b>Standart: 2; En yüksek: 3</b>	
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, dosya, renkli, antetli, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, saydamlar	
Baskı malzemesi boyutu	<b>Özel (ölçü):</b> Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm; Tepsi 2, 3: 104,9 x 148,59 - 215,9 x 355,6 mm <b>Desteklenen (ölçü):</b> Tepsi 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Zarf 10; Zarf Monarch; Zarf B5; Zarf C5; Zarf DL; Özel Boyut; Statement; Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Özel Boyut; A5-R; B6 (JIS) <b>OBB:</b> A4; 127 x 127 - 216 x 355,6 mm	
Ortam kullanımı	<b>Standart giriş:</b> 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2 <b>Standart çıkış:</b> 150 yapraklık çıktı kutusu <b>İsteğe bağlı giriş:</b> İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi <b>OBB:</b> Standart, 50 yaprak	
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60-175 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık Tepsi 3: 60-120 g/m <sup>2</sup> ; <b>OBB:</b> Tepsi 1: 60-175 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık Tepsi 3: 60-120 g/m <sup>2</sup>	

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Ürün numarası	F6W14A	F6W15A
Girdi kapasitesi	<b>Tepsi 1:</b> Yaprak: 100; Zarf: 10 <b>Tepsi 2:</b> Yaprak: 250 <b>Tepsi 3:</b> Yaprak: 550 (isteğe bağlı) <b>En yüksek:</b> 900 yaprağa kadar (isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile) <b>ÖBB:</b> Standart, 50 yaprak	
Çıkış Kapasitesi	<b>Standart:</b> En fazla 150 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf Saydam: En fazla 75 yaprak <b>En yüksek:</b> En fazla 150 yaprak	
<b>Uyumlu İşletim Sistemleri</b>	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (http://www.HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mac OS (HP yazdırma sürücülerini http://www.HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (işletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP, otomatik yükleme): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP, elle yükleme): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Diğer işletim sistemleri: UNIX	
<b>Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri</b>	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32 ve 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows işletim sistemiyle uyumlu Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya http://www.HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 and 3); Novell Sunucuları (http://www.novell.com/irprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (http://www.novell.com/irprint): Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4, Windows XP (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4	
<b>Asgari Sistem İhtiyaçları</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 ve 64 bit), Windows 8/Windows 8.1 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit): 1 GHz işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Vista (32 bit): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): 1 GHz 64 bit (x64) işlemci, 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 veya üstü): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, OS uyumlu donanım (OS için donanım gereklilikleri için bkz. http://www.apple.com)	
<b>Yazılım Dahil</b>	Windows 7: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Yazıcı Durumu ve Uyarılar, HP Ürün İyileştirme Çalışması, HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın, E-postaya Tarama Sihirbazı, Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı, Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu; Windows 8 veya üstü: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın; Windows XP, Windows Vista ve ilişkili sunucular: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, Garanti ve Yasal Kılavuzlar, Kullanım Kılavuzu; Mac OS: Karşılama Ekranı (kullanıcıları http://www.HP.com adresine veya LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)	
<b>Güvenlik Yönetimi</b>	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2 topluluk parolasını değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması ve yetkilendirme; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3, 802.1X, Güvenli Önyükleme	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2 topluluk parolasını değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması ve yetkilendirme; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3, 802.1X, Güvenli Önyükleme, WEP, WPA/WPA2 Kişisel, WPA2 Kuruluş ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme
<b>Yazıcı Yönetimi</b>	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenliği Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac); HP Araç Kutusu	
<b>Boyutlar ve Ağırlık</b>		
Yazıcı boyutları (G x D x Y) <sup>9</sup>	<b>Minimum:</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>En yüksek:</b> 430 x 634 x 325 mm	
Paket Boyutları (G x D x Y)	497 x 398 x 490 mm	
Yazıcı ağırlığı <sup>9</sup>	12,86 kg	
Paket Ağırlığı	15,5 kg	
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 32,5°C; <b>Nem:</b> % 30 - 70 RH	
<b>Bilgi Depolama</b>	<b>Sıcaklık:</b> -20 - 40°C; <b>Nem:</b> % 10 - 90 RH	
<b>Akustik<sup>10</sup></b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,8 B(A) (dakikada 38 sayfa baskı) <b>Akustik Basınç Emisyonları:</b> 55 dB(A)	
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Tüketim:</b> 583 watt (baskı/kopyalama), 9,1 watt (hazır), 2,7 watt (uyku), 0,7 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,1 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC)<sup>11</sup>:</b> 1,432 kWh/hafta (Blue Angel), 1,621 kWh/hafta (Energy Star); <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı	<b>Gereksinimler:</b> Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Tüketim:</b> 583 watt (baskı/kopyalama), 9,1 watt (hazır), 2,7 watt (uyku), 0,7 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,1 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC)<sup>11</sup>:</b> 1,660 kWh/hafta (Blue Angel), 1,847 kWh/hafta (Energy Star); <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	Anında Açılma Teknolojisi; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi	
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver <b>Blue Angel uyumlu:</b> Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver <b>Blue Angel uyumlu:</b> Evet; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Kutunun içeriği<sup>12</sup></b>	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; Önceden paketlenmiş HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (3.100 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum posteri; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu; Telefon kablosu; Dahili çift taraflı baskı ünitesi; Dahili faks	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; Önceden Paketlenmiş HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (3.100 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum posteri; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu; Telefon kablosu; USB kablosu; Dahili çift taraflı baskı ünitesi; Dahili faks
<b>Garanti</b>	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Uyku modundan ilk sayfa çıkışı ve çift taraflı baskı ve kopyalama hızları hakkında yapılan ve 8/2015'te tamamlanan HP dahili testlerine dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- <sup>2</sup> HP 80X kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 26X Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.hpconnected.com>.
- <sup>4</sup> Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Hizmetler için kayıt gerekir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir. Ayrıntılı bilgi için, <http://www.hpconnected.com> adresini ziyaret edin.
- <sup>5</sup> Microsoft ve PowerPoint, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Özellik, Word ve PowerPoint 2003 ve daha yeni sürümlerle çalışır. Yalnızca Latin dil yazı tipleri desteklenir.
- <sup>6</sup> HP Web Jetadmin ücretsiz olarak sunulur ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- <sup>7</sup> ENERGY STAR® programının Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi kullanılarak yapılan HP testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- <sup>8</sup> Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> Baskı alınabilmesi için mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir çok işlevli ürünün veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Özellik yalnızca HP LaserJet Pro MFP M426fdw modelinde bulunur. NFC baskı özelliği etkin uyumlu bir aygıt gerekir. NFC baskı özelliğine sahip uyumlu mobil aygıtların tam listesi için, bkz. <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>11</sup> Özellik yalnızca HP LaserJet Pro MFP M426fdw modelinde bulunur. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız girişi voltajına, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre resimli çıktılarını aylık sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- <sup>4</sup> İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>5</sup> ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- <sup>6</sup> HP, bir ayda taranan sayfa sayısının en iyi aygıt performansı için belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.
- <sup>7</sup> Standart çözünürlükte standart ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalar veya daha yüksek çözünürlük iletim süresini uzatır.
- <sup>8</sup> İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi olmadan. İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile birlikte boyutlar: 420 x 390 x 452 mm.
- <sup>9</sup> 26A kartuşu (F6W14A, F6W15A) veya 26X kartuşu (F6W17A) ile birlikte
- <sup>10</sup> Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 38 sayfa A4 kağıt, dakikada 26 sayfa aktif tarama.
- <sup>11</sup> Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranı, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- <sup>12</sup> ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değişir. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 8



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-0845TRE, Nisan 2018

