

Serie stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426f



Altissima velocità. Massima sicurezza.

Prestazioni impareggiabili per stampa, scansione, copia e fax, oltre a una sicurezza efficace e completa per il proprio lavoro. Questa stampante multifunzione completa le attività più importanti più velocemente e protegge contro le minacce.¹ Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare ancora più pagine.²



Prodotto multifunzione (MFP) HP
LaserJet Pro M426fdn



HP LaserJet PRO multifunzione
M426fdw con vassoio per carta
opzionale da 550 fogli

In evidenza

- 38 ppm
- Stampa della prima pagina dalla modalità sospensione/auto-off in soli 8 secondi
- Eccezionale velocità di stampa fronte/retro: 30 ipm
- Alimentatore automatico documenti ADF da 50 fogli, scansione fronte/retro; velocità di scansione fino a 47 ipm
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Touchscreen a colori da 7,5 cm con gesti e app
- Invio scansioni a e-mail, cartella, cloud e USB
- LDAP, stampa privata, stampa con PIN

Massima velocità in ogni attività. Mantenete al sicuro i dati.

- Inviare i file scansionati direttamente a e-mail, USB, cartelle di rete e nel cloud con le applicazioni business preinstallate.³
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce della sua classe dei dispositivi.¹
- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante multifunzione si attiva e stampa più velocemente rispetto alla concorrenza.¹
- Controllate l'accesso ai lavori di stampa e mantenete la sicurezza della stampa con funzionalità quali autenticazione LDAP, stampa personale HP JetAdvantage privata o memorizzazione dei lavori opzionale con la stampa PIN.

Gestione semplice. Stampa efficiente.

- Gestione semplificata dei processi di stampa direttamente dalla stampante multifunzione: basta toccare e scorrere il touchscreen da 7,6 cm.⁴
- Stampate facilmente documenti Microsoft® Word e PowerPoint®, direttamente dall'unità USB.⁵
- Gestite facilmente i dispositivi e le impostazioni con HP Web Jetadmin grazie alla suite di funzioni di gestione essenziale.⁶
- Stampate utilizzando meno energia rispetto ai prodotti della concorrenza, raggiungete la perfezione con le cartucce toner HP originali con JetIntelligence.⁷

Più pagine. Più protezione. Migliori prestazioni.

- Stampate un elevato numero di pagine con la massima convenienza con le cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence.²
- Potete continuare a contare su una qualità professionale le elevate velocità con il toner nero estremamente preciso.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate direttamente con la cartuccia toner preinstallata. Sostituirla con una cartuccia ad alta capacità opzionale.

Resta connesso facilmente con le facili opzioni di stampa.

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.⁸
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁹
- Aiutate i dipendenti a stampare con un solo tocco sui dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.¹⁰
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless



Ethernet

Panoramica del prodotto

Nell'immagine M426fdw la stampante HP LaserJet Pro multifunzione

1. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
2. Scanner a superficie piana: carta fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen intuitivo a colori da 7,6 cm (inclinabile)
4. Vassoio di raccolta da 150 fogli
5. Porta USB easy-access
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
8. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
9. Pulsante di accensione/spegnimento
10. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
11. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
12. Porta USB per la memorizzazione dei processi e stampa privata
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Porta di rete Ethernet
15. Porta telefono "Line out"
16. Porta fax "Line in"
17. Processore a 1200 MHz
18. Coperchio antipolvere per vassoio 2 — si solleva quando A4 viene caricato



La serie in sintesi



Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw
Codice prodotto	F6W14A	F6W15A
Funzioni	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Velocità di stampa	38 ppm 30 ipm fronte/retro	38 ppm 30 ipm fronte/retro
Stampa duplex automatica	Sì	Sì
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli per scansione fronte/retro con un solo passaggio	Sì	Sì
Alimentazione carta standard	Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli	Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli
Alimentazione carta opzionale	Vassoio 3 da 550 fogli	Vassoio 3 da 550 fogli
Rete	Ethernet 10/100/1000 integrata	Ethernet 10/100/1000 integrata, wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0	Stampa Wireless Direct, NFC touch to print, HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli
Materiali di consumo	CF226A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A 3.100 pagine CF226X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X 9.000 pagine
Assistenza e supporto	U8TQ9E HP 3 anni di assistenza al giorno lavorativo successivo per LaserJet M426 Supporto Hardware stampante multifunzione U8TR2E HP 3 anni di restituzione al giorno lavorativo successivo per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione U8TR3E HP 3 anni di restituzione per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione U8TR4PE HP garanzia post vendita di 1 anno al giorno lavorativo successivo. M426 Assistenza hardware stampante multifunzione U8TR5PE HP garanzia post vendita di 1 anno al giorno lavorativo successivo con sostituzione per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione U8TR6PE 1 anno garanzia post vendita con sostituzione per LaserJet M426 Servizio stampa multifunzione

Caratteristiche tecniche

Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw
Codice prodotto	F6W14A	F6W15A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 7,5 cm	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 30 ipm	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 5,6 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,0 secondi	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): HP FastRes 1200; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato ³ : 750-4.000	
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Copia		
Velocità di copia ⁴	Bianco e nero (A4): Fino a 38 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Più chiaro/più scuro; Fronte-retro; Copia ID; Ottimizzazione Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	
Scansione		
Velocità di scansione ⁵	Solo fronte (A4): Fino a 26 ppm/47 ipm (monocromo), fino a 21 ppm/30 ipm (colore); Fronte/retro (A4): Fino a 47 ipm (b/n), fino a 30 ipm (colore)	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Per supporto software di scansione (incluso nella confezione): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF ricercabile, RTF, TXT]; I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail, fax o archiviare documenti; Software HP Scan; Applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Version 1.9 (OS legacy); Versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 297 x 216 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 x 1200 dpi	
Funzionalità avanzate dello scanner	Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su Cloud; Inoltro scansione su USB; Inoltro scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP; Scansione fronte/retro con un solo passaggio ADF (50 fogli)	
Volume mensile di scansioni consigliato ⁶	750-4.000	
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 48,8 x 48,8 mm Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 216 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 102 x 152 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 355,6 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
Invio digitale	Standard: Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella di rete; Inoltro scansione su cloud;	
Fax		
Fax ⁷	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax	Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione)	
Caratteristiche del software intelligente per fax	Backup memoria fax permanente; Riduzione automatica per fax; Ricomposizione automatica; Invio posticipato; Inoltro dei fax; Interfaccia per segreteria telefonica; Sondaggio; Barriera junk; Rilevamento suoneria differenziata; Wizard di gestione copertina; Blocco fax; Codici di fatturazione; Salvataggio e caricamento; Ricezione polling; Report di attività del fax; Impostazione prefisso di selezione; Stampa registro attività fax; Configurazione guidata fax digitale; Impostazione guidata rapida fax; HP Send Fax	
Velocità del processore	1200 MHz	
Connettività		
Standard	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Porta USB di facile accesso	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 wireless 802.11b/g/n; Porta USB di facile accesso
Wireless	No	Sì, Ethernet, Wi-Fi integrati, funzionamento sia come AP (con Wi-Fi Direct) sia STA
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, NFC touch-to-print, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0, Mobile App
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, certificazione Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6); Sicurezza SSL e gestione certificati Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Funzionalità di rete	No	
Disco rigido	No	
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo : 256 MB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 3	
Tipi di supporti	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, plotter, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclabile, ruvida), buste, etichette, lucidi	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, 3: da 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); busta 10; busta Monarch; Busta B5; Busta C5; Busta DL; formato personalizzato; Statement; Vassoio 2 e vassoio 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); formato personalizzato; A5-R; B6 (JIS) ADF: A4; da 127 x 127 a 216 x 355,6 mm	
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio da 100 fogli (vassoio 1), vassoio per carta da 250 fogli (vassoio 2) Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale ADF: Standard, da 50 fogli	
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ² ; ADF: Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ²	

Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn		Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw	
Codice prodotto	F6W14A		F6W15A	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 (opzionali) Massimo: Fino a 900 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli			
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli Massimo: Fino a 150 fogli			
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web http://www.hp.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mac OS (driver di stampa HP disponibili dal sito Web http://www.hp.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altre piattaforme OS: UNIX			
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32 e 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print (UPD) o driver specifici del prodotto da http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 a 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 e 64 bit (SP1/SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 funzione Pack 2 e 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Server di presentazione Citrix MetaFrame® 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Client Novell iPrint v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)			
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (32 e 64 bit), Windows: 8/8.1 (32 e 64 bit), Windows: 7 (32 e 64 bit): Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (a 32 bit) o 2 GB di RAM (a 64 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): Processore a 1 GHz a 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 o successivo), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): Processore da 1 GHz a 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 o successivo), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 o successivo): Processore a 1 GHz a 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware di OS vedi http://www.apple.com)			
Software compreso	Windows 7: Installer/Uninstaller software HP, Driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, stato e avvisi stampante HP; studio per il miglioramento del prodotto HP, HP Scan App e Driver; riconfigura il tuo dispositivo HP, procedura guidata scansione su E-mail, procedura guidata scansione su cartella di rete, garanzia e guida legale, manuale utente; Windows 8+: Installer/Uninstaller software HP, Driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Scan App e Driver, garanzia e guida legale, manuale utente, riconfigura il tuo dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: HP Software Installer/Uninstaller, Driver HP PCL 6 della stampante, HP Scan App e Driver, garanzia e guida legale, manuale utente; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store SO per il software LaserJet)			
Gestione della sicurezza	Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autorizzazione LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro		Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autorizzazione LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro, autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 personali, WPA2 Enterprise; Crittografia AES o TKIP	
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox			
Dimensioni e peso				
Dimensioni della stampante (L x P x H) ⁸	Minimo: 420 x 390 x 323 mm; Massimo: 430 x 634 x 325 mm			
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 398 x 490 mm			
Peso della stampante ⁹	12,86 kg			
Peso dell'imballaggio	15,5 kg			
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa			
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica ¹⁰	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) (stampa a 38 ppm) Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 583 watt (stampa/copia), 9,1 watt (pronta), 2,7 watt (inattività), 0,7 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)¹¹: 1.432 kWh/settimana (Blue Angel), 1.621 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 583 watt (stampa/copia), 9,1 watt (pronta), 2,7 watt (inattività), 0,7 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)¹¹: 1.660 kWh/settimana (Blue Angel), 1.847 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Instant-on; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off			
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel: no; Fare riferimento al documento ECI		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel: Sì; Blue Angel RAL-ULZ 205	
Contenuto della confezione ¹²	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Manuale di installazione; Flyer con informazioni; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Duplexer integrato; Fax integrato		Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426fdw; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Manuale di installazione; Flyer con informazioni; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Cavo USB; Duplexer integrato; Fax integrato	
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.			

Note a piè di pagina

- ¹ Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Basato sulla resa della cartuccia per HP 80X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ³ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità delle applicazioni varia in base al Paese, alla lingua e ai contratti e richiede l'aggiornamento del firmware. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.
- ⁶ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ In base ai test HP eseguiti con il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov riguardo ai primi tre concorrenti l'8/2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁸ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro multifunzione M426fdw. Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, visitare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro multifunzione M426fdw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurazione delle prestazioni effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734 con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della tensione d'ingresso, della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁴ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ⁵ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁶ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- ⁷ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate comportano l'aumento dei tempi di trasmissione.
- ⁸ Senza vassoio opzionale da 550 fogli. Dimensioni con vassoio opzionale da 550 fogli: 420 x 390 x 452 mm.
- ⁹ Con cartuccia 26A (F6W14A, F6W15A) o 26X (F6W17A)
- ¹⁰ Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm, scansione attiva a 26 ppm.
- ¹¹ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- ¹² Valore di resa dichiarato secondo lo standard ISO/IEC 19752. La resa effettiva può variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 8



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

