

HP LaserJet Pro MFP M426f-serien



Imponerande hastighet. Solid säkerhet.

Snabb utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxprestanda samt robust, omfattande säkerhet som anpassar sig efter ditt sätt att arbeta. Denna MFP utför viktiga uppgifter snabbare och skyddar mot hot.¹ HP-tonerkassetter i original med JetIntelligence producerar fler sidor.²



HP LaserJet Pro M426fdn MFP



HP LaserJet Pro MFP M426fdw
550-arksfack som tillval

Höjdpunkter

- 38 sid/min
- Första sidan skrivs ut från viloläge/Auto-Off på 8 sek
- Ledande dubbelsidig utskriftshastighet på 30 bld/minut
- 50-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep; skanningshastighet på upp till 47 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- 7,5 cm färgpekskärm med gester och appar
- Skanna-till-e-post, -mapp, -molnet, -USB
- LDAP, privat utskrift, PIN-utskrift

Klara av fler uppgifter snabbare. Skydda data.

- Skanna digitala filer direkt till e-post, USB, nätverksmappor och molnet med förinstallerade affärsprogram.³
- Ta itu med flersidiga dokument med dubbelsidig utskrift som är den snabbaste i enhetsklassen.¹
- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här MFP-enheten aktiveras och skriver ut snabbast av alla i sin enhetsklass.¹
- Kontrollera åtkomsten till utskriftsjobb och skydda utskrifter med säkerhetsfunktioner som LDAP-autentisering, HP JetAdvantage privat utskrift eller valfri jobblagring med PIN-utskrift.

Enkel administration. Effektiv utskrift.

- Hantera utskriftsjobb enkelt direkt på MFP-enheten – det är bara att trycka och svepa på 7,6 cm-pekskärmen.⁴
- Skriv enkelt ut Microsoft® Word- och PowerPoint®-dokument direkt från din USB-drivenhet.⁵
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.⁶
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁷

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med svarta HP-tonerkassetter i original med hög kapacitet och JetIntelligence.²
- Räkna med jämn, professionell kvalitet vid höga hastigheter med svart precisionstoner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med en förinstallerad tonerkassett. Byt ut den mot en kassett med hög kapacitet (tillval).

Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁸
- Räkna med trådlös direktutskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till företagets nätverk.⁹
- Hjälp personalen att skriva ut genom att föra de NFC-beredda mobila enheterna nära skrivaren – inget nätverk behövs.¹⁰
- Få enkel åtkomst till resurser, samt skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlöst nätverk.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless



Ethernet

Produkt Rundtur

HP LaserJet Pro MFP M426fdw visas

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner: upp till 216 x 297 mm papper
3. Intuitiv 7,6 cm färgpekskärm (kan vinklas uppåt)
4. 150-arks utmatningsfack
5. Lättåtkomlig USB-port
6. Automatisk dubbelsidig utskrift.
7. 100-arks kombimagasin 1
8. 250-arks inmatningsfack 2
9. På-/av-strömknapp
10. Öppningsknapp för lucka på framsidan (åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
11. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
12. USB-port för jobblagring och privat utskrift
13. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
14. Ethernet-nätverksport
15. Port för "telefonlinje ut"
16. Port för "faxlinje in"
17. 1200 MHz-processor
18. Dammskydd för fack 2 – fälls upp när A4 har fyllts på



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Utskriftshastighet	38 sid/min/30 bld/min dubbelsidigt	38 sid/min/30 bld/min dubbelsidigt
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ja	Ja
50-arks ADM för dubbelsidig skanning i ett svep	Ja	Ja
Standardpappersmatare	Kombifack 1: 100 ark; fack 2: 250 ark	Kombifack 1: 100 ark; fack 2: 250 ark
Valfri pappersmatare	Fack 3: 550 ark	Fack 3: 550 ark
Nätverk	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0	Trådlös direktutskrift, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	CF226A HP 26A svart original LaserJet-tonerkasset 3 100 sidor CF226X HP 26X svart original LaserJet-tonerkasset, med hög kapacitet 9 000 sidor
Service och support	U8TQ9E HP 3 års support nästa arbetsdag för LaserJet M426 MFP-hårdvara U8TR2E HP 3 års service nästa arbetsdag med utbyte för LaserJet M426 MFP U8TR3E HP 3 års service med retur för LaserJet M426 MFP U8TR4PE HP 1 års support efter garantitidens utgång, nästa arbetsdag för LaserJet M426 MFP-hårdvara U8TR5PE HP 1 års service efter garantitidens utgång nästa arbetsdag med utbyte för LaserJet M426 MFP U8TR6PE HP 1 års service efter garantitidens utgång nästa arbetsdag med retur för LaserJet M426 MFP

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	7,5 cm (3-tums) intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay)	
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 38 s/mm; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 30 bld/min	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,6 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,0 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): HP FastRes 1200; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad ³ : 750 till 4 000	
Standard skrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emuering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URF, PCLM, PWG, Native Office	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiera		
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4): Upp till 38 kopier/min	
Kopiatorspecifikationer	Ljusare/mörkare; Dubbelsidig; ID-kopior; Optimerar Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %	
Skanna		
Skanningshastighet ⁵	Normal (A4): Upp till 26 sid/47 bld/min (svartvitt), upp till 21 sid/30 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 47 bld/min (svartvitt), upp till 30 bld/min (färg)	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Stöd för skanningsprogramvara (inkluderat i paketet): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] och Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT]; Knappar för skanning, kopiering, e-post, fax eller arkivering på frontpanelen; HP Scan-programvara; Användartillämpning via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 216 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 x 1200 dpi	
Avancerade skanningsfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna till USB; Skanna till nätverksmapp; LDAP e-post-sökning; Dubbelsidig skanning i ett svep med ADM (50 ark)	
Rekommenderad skanningsvolym per månad ⁶	750 till 4 000	
Skanningsbar yta	Minimal mediestorlek (flatbädd): 48,8 x 48,8 mm Maximal mediestorlek (flatbädd): 297 x 216 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 102 x 152 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 355,6 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256	
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till molnet	
Faxa		
Faxa ⁷	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer	Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); Snabbuppringning: Upp till 120 nummer (119 gruppnummer)	
Fax Smart-programmets funktioner	Säkerhetskopiering av permanent faxminne; Automatisk faxförminskning; Automatisk återuppringning; Fördröjd sändning; Vidarebefordran av fax; TAM-gränssnitt; Avsökning; Skräpfaxspärr; Detektering av distinkta ringsignaler; Guide för försätsblad; Faxblockering; Faktureringskoder; Spara och ladda; Mottagning via avsökning; Faxaktivitetsrapporter; Inställning av uppringningsprefix; Utskrift av faxlogg; Digital faxinstallationsguide; Faxinstallationsguide; HP Send Fax	
Processorhastighet	1200 MHz	
Anslutning		
Standard	1 USB 2.0 hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; Lättåtkomlig USB	1 USB 2.0 med hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 trådlöst 802.11b/g/n; Lättåtkomlig USB
Trådlöst	Nej	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0; mobilappar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download	
Nätverksfunktioner	Inga	
Härdisk	Nej	
Minne	Standard: 256 MB; Maximal : 256 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 3	
Medietyper	Papper (vanligt, EcoEFFICIENT, lätt, tungt, högkvalitativt, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, OH-film	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, 3: 104,9 x 148,59 till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); 10-kuvert; Monarch-kuvert; B5-kuvert; C5-kuvert; DL-kuvert; Anpassad storlek; Statement; Fack 2 och Fack 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Anpassad storlek; A5-R; B6 (JIS) ADM: A4; 127 x 127 till 216 x 355,6 mm	
Mediekapacitet	Standardinmatning: Fack 1: 100 ark, fack 2: 250 ark Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Ett tredje 550-arksfack som tillval ADM: Standard, 50 ark	
Medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ² ; ADM: Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ²	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Produktnummer	F6W14A	F6W15A
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 550 (tillval) Maximal: Upp till 900 ark (med 550-arksfack som tillval) ADM: Standard, 50 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 150 ark	
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från http://www.hp.com): Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.hp.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, automatisk installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuellt installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Övriga operativsystem: UNIX	
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 32- och 64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32- och 64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster och terminaltjänster), MS Windows Server 2012 R2, terminaltjänster, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012, terminaltjänster, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 terminaltjänster, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 terminaltjänster, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008, terminaltjänster, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 och 3, MS Windows Server 2003 terminaltjänster, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 terminaltjänster, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release (nya funktioner), 1, 2 och 3); Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 för Vista, Win 7/Win 8 (32-/64-bitars), Novell iPrint Client v5.4 för Win XP (32-/64-bitars)	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8/8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista (32-bitars): Processor om 1 GHz (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport. Windows Server 2008 (64-bitars) (SP1 eller högre), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1): Processor om 1 GHz, 64-bitars (x64), 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller högre), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars) (SP1 eller högre): Processor om 1 GHz (32-bitars), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)	
Medföljande program	Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP skrivarstatus och varningsmeddelanden, HPS produktförbättringsstudie, HP Scan (app och drivrutin), konfigurerar om din HP-enhet, guide för skanning till e-post, guide för skanning till nätverk, guide (garanti och juridisk), användarhandbok; Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Scan (app och drivrutin), guide (garanti och juridisk), användarhandbok, konfigurerar om din HP-enhet; Windows XP, Windows Vista och associerade servrar: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Scan (app och drivrutin), guide (garanti och juridisk), användarhandbok; Mac OS: Välkomstskärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)	
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; LDAP-autentisering och godkännande; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; LDAP-autentisering och godkännande; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start, autentisering via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP
Skrivvarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda	
Dimensioner och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H) ⁹	Lägsta: 420 x 390 x 323 mm; Maximal: 430 x 634 x 325 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm	
Skrivarens vikt ⁹	12,86 kg	
Emballagevikt	15,5 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik ¹⁰	Ljudeffekt: 6,8 dB(A) (utskrift med 38 sid/min) Ljudtrycksnivåer: 55 dB(A)	
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Energiförbrukning: 583 W (utskrift/kopia), 9,1 W (startklar), 2,7 W (viloläge), 0,7 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av); Typisk elförbrukning (TEC) ¹¹ : 1,432 kWh/vecka (Blue Angel), 1,621 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Energiförbrukning: 583 W (utskrift/kopia), 9,1 W (startklar), 2,7 W (viloläge), 0,7 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av); Typisk elförbrukning (TEC) ¹¹ : 1,660 kWh/vecka (Blue Angel), 1,847 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter
Energibesparingsteknik	Direktuppvärmningsteknik; HP Auto-On/Auto-Off-teknik	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Medföljer ¹²	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor); Startguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; Telefonsladd; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor); Startguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; Telefonsladd; USB-kabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Baserat på kapaciteten för HP 80X-tonerkassett jämfört med HP 26X HP LaserJet-tonerkassetter i original. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgången på appar varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den inbyggda programvaran. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
- ⁶ HP Web Jetadmin är kostnadsfritt och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov av de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan även behövas en app eller en drivrutin, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Funktionen finns endast på HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Funktionen finns endast på HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734-test för funktionsprestanda, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 17629, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁴ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁶ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁷ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. För mer komplicerade sidor eller högre upplösning ökar sändningstiden.
- ⁸ Utan 550-arksfack som tillval. Mått med 550-arksfack som tillval: 420 x 390 x 452 mm.
- ⁹ Med 26A-kassetten (F6W14A, F6W15A) eller 26X-kassetten (F6W17A).
- ¹⁰ Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet om 38 sid/min, aktiv skanning om 26 sid/min.
- ¹¹ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- ¹² Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 8



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-0845SVE, April 2018

