

# HP Color LaserJet Enterprise M577 MFP-serien



## Ytelse uten like. Dypeste sikkerhet.

Ideell for store og mellomstore bedrifter som trenger en sikker, svært produktiv og energieffektiv farge-MFP.



### Høyhastighetsytelse møter energieffektivitet

- Ikke vent på dokumenter. Skriv ut den første siden på så lite som 9 sekunder fra energieffektiv hvilemodus.<sup>1</sup>
- Kom deg kjapt gjennom jobber. Skriv ut to sider like raskt – som én – opptil 38 bmp<sup>2</sup> – og skann begge sider av arket samtidig.
- Denne MFP-en bruker også svært lite strøm, takket være innovativ design og tonerteknologi.<sup>3</sup>
- Velg maksimal kapasitet på opptil 2300 ark.<sup>4</sup> Skriv ut opptil 59 sider per minutt på A5.<sup>2</sup>

### Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken

- Innebygde funksjoner oppdager sikkerhetstrusler og reparerer multifunksjonsskriveren (MFP), og beskytter den fra oppstart til avslutning.<sup>5</sup>
- Beskytt sensitive data som er lagret på MFP-enheten og i overføring ved hjelp av innebygde sikkerhetsfunksjoner og 256-bit kryptering.<sup>5</sup>
- Beskytt sensitive data med innebygde og valgfrie HP JetAdvantage-sikkerhetsløsninger.<sup>6</sup>
- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.<sup>7</sup>

### Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Imponer med ledende fargekvalitet fra HP. Få utskrift uten like til å dekke behovene på kontoret.
- Få flere sider med hver originale HP-tonerkassett med JetIntelligence og høykapasitetskassetter.<sup>8,9</sup>
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten du har betalt for, med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Skriv ut med en gang, med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med kassetter med automatisk fjerning av forsegling.

### Hold kontakten med sikre alternativer for mobil utskrift

- Bruk valgfri trådløst direkte-utskrift med 128-biters kryptering fra mobile enheter – uten nettverk.<sup>10</sup>
- Legg til mulighet til å skrive ut til skriveren med en berøring på din NFC-aktiverte enhet – uten behov for nettverk.<sup>11</sup>
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.<sup>12</sup>
- Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med Ethernet og valgfritt trådløst nettverk.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

## Produktomvisning

### Bilde av HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c:

1. Intuitiv 20,3 cm fargeberørings-skjerm som vippes opp for enklere visning
2. Praktisk stifteenhet
3. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnlegging
4. Praktisk av/på-knapp på fronten
5. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbane)
6. 100-arks universalskuff
7. 550-arks papirskuff 2
8. 100-arks ADM med tosidig skanning i én passering
9. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
10. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
11. 250-arks utskuff
12. Frontdeksel (Tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter)
13. Innebygd automatisk tosidig utskrift
14. 1,75 GB standard internminne (kan utvides til 2,5 GB) og en 1,2 GHz prosessor
15. HP sikker harddisk med høy ytelse
16. Faksport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
18. Feste for valgfri tyverisikring av kabeltypen
19. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av tredjeparts enheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport



## Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
<b>Produktnummer</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>100-arks universalskuff 1, 550-arks skuff 2</b>	Ja	Ja	Ja
<b>550-arks papirskuff 3, 4 og 5</b>	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
<b>Skriverkabinett</b>	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
<b>HP sikker harddisk med høy ytelse</b>	Ja	Ja	Ja
<b>100-arks ADM med tosidig skanning i én passering</b>	Ja	Ja	Ja (pluss HP EveryPage)
<b>Faksfunksjon</b>	Tilleggsutstyr	Ja	Ja
<b>Praktisk stifteenhet</b>	Ikke tilgjengelig	Ja	Ja
<b>Avanserte arbeidsflytsfunksjoner, inkludert utskryvbart tastatur</b>	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja
<b>Trådløs direkte utskrift/NFC touch-to-print</b>	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

<b>Rekvisita</b>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider)
	<b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider)
	<b>CF360A</b> HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	<b>CF360X</b> HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider)
	<b>CF361A</b> HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett ( )
	<b>CF361X</b> HP 508X høykapasitet cyan LaserJet-originaltonerkassett ( )
	<b>CF362A</b> HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett ( )
	<b>CF362X</b> HP 508X høykapasitet gul LaserJet-originaltonerkassett ( )
	<b>CF363A</b> HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett ( )
	<b>CF363X</b> HP 508X høykapasitet magenta LaserJet-originaltonerkassett ( )
<b>Tilbehør</b>	<b>A7W14A</b> HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg
	<b>B5L28A</b> HP interne USB-porter
	<b>B5L31A</b> HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
	<b>B5L34A</b> HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	<b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-skriverkabinett
	<b>B5L53A</b> HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 600
	<b>ESK48A</b> HP 1 GB x32 144-pinnars (800 MHz) DDR3 SODIMM
	<b>F5562A</b> HP Trusted Platform Module-tilbehør
<b>Tilkobling</b>	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
<b>Service og kundestøtte</b>	<b>U8TH7E</b> HP 3-års maskinvarestøtte, med service på stedet neste virkedag og behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP <b>U8TH8E</b> HP 4-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP <b>U8TH9E</b> 5-års maskinvarestøtte service på stedet neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP <b>U8TJ0E</b> HP 3-års maskinvarestøtte 4 timer 9x5 med behold defekte medier for LaserJet M577 MFP <b>U8TK8PE</b> HP 1-års maskinvarestøtte med ettergaranti og behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP <b>U8TK9PE</b> HP 2-års maskinvarestøtte med ettergaranti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP <b>U8TLOPE</b> HP 1-års maskinvaregaranti med ettergaranti 4 timer 9x5 med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP

\* Kun Flow M577c

## Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
<b>Produktnummer</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Funksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	Skriv ut, kopier, skann, faks
<b>Kontrollpanel</b>	8,0" (20,3 cm) fargeberørings skjerm; skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen)	8,0" (20,3 cm) fargeberørings skjerm; skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen)	8,0" (20,3 cm) farge-berørings skjerm; Skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen) og integrert tastatur
<b>Utskrift</b>	Laser		
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet<sup>1</sup></b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 38 bpm	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 38 bpm	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 38 bpm
<b>Første side ut<sup>3</sup></b>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 5,6 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,6 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,8 sek	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 5,6 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,6 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,8 sek	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 5,9 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 9,1 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 9,0 sek
<b>Utskriftsoppløsning</b>	<b>Svart-hvitt (best):</b> Opptil 600 x 600 dpi (normal), opptil 1200 x 1200 dpi (fine linjer), HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated; <b>Farge (best):</b> HP ImageREt 3600; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated		
<b>Månedlig kapasitet<sup>4</sup></b>	Opptil 80 000 sider (A4); <b>Anbefalt månedlig sidevolum<sup>5</sup>:</b> 2000 til 7500		
<b>Skriver Smart-programvarefunksjoner</b>	Forhåndsvisning; Tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vanmerker; Lagre utskriftsjobber; Lett tilgjengelig USB; HP Easy Color		
<b>Standard skriverspråk</b>	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7)		
<b>Skrifter og skriftsnitt</b>	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare fonter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbolsymbol innebygd); 1 intern Unicode-fonter (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); Ekstra fontløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmargener:</b> Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; <b>Maksimalt utskriftsområde:</b> 215,9 x 355,6 mm		
<b>Dobbeltsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)		
<b>Kopiering</b>			
<b>Kopieringshastighet<sup>7</sup></b>	<b>Svart (A4):</b> Opptil 38 kpm; <b>Farger (A4):</b> Opptil 38 kpm		
<b>Kopimaskinspesifikasjoner</b>	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Sortering; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring ID-kopiering; Bokkopi; A-til-B-kopiering (forskjellige papirstørrelser); <b>Maksimalt antall kopier:</b> Opptil 9999 kopier; <b>Kopieringsoppløsning:</b> Opptil 600 x 600 dpi; <b>Forminskning/forstørring:</b> 25 til 400 %		
<b>Skanning</b>			
<b>Skannehastighet<sup>8</sup></b>	<b>Normal (A4):</b> Opptil 43 spm/43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm/38 bpm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 bpm (farger)	<b>Normal (A4):</b> Opptil 43 spm/43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm/38 bpm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 bpm (farger)	<b>Normal (A4):</b> Opptil 45 spm/64 bpm (svart-hvitt), opptil 45 spm/58 bpm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 64 bpm (svart-hvitt), opptil 58 bpm (farger)
<b>Filformat for skanning</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
<b>Skannerspesifikasjoner</b>	<b>Skannertype:</b> Plan, ADM (tosidig skann i én gjennomkjøring); <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Inndatamodi for skanning:</b> Frontpanelprogrammer: Kopier, E-post, Lagre i nettverksmappe, Lagre til USB, Lagre i enhetsminne, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM):</b> 216 x 356 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 600 dpi		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Avanserte skannerfunksjoner <sup>9</sup>	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitetsinnstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitetsinnstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Automatisk papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til siden; Automatisk tone
Anbefalt månedlig skannevolum <sup>9</sup>	4150 til 6900		8350 til 13 900
Område som kan skannes	<b>Minste mediestørrelse (planskanner):</b> Ingen minimum <b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 356 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm	<b>Minste mediestørrelse (planskanner):</b> Ingen minimum <b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 356 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm	<b>Minste mediestørrelse (planskanner):</b> Ingen minimum <b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 356 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256		
Digital sending	<b>Standard:</b> Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; <b>Tilleggsutstyr:</b> Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok	<b>Standard:</b> Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; <b>Tilleggsutstyr:</b> Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok	<b>Standard:</b> Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Automatisk papirretning; Oppdagelse av flerplukkning; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden; <b>Tilleggsutstyr:</b> Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok
<b>Faksing</b>			
Faksing	Tilleggsutstyr	Ja, 33,6 kbps	
Faksspesifikasjoner		<b>Faksopløsning:</b> Standard: 204 x 98 dpi Fin: 204 x 196 dpi superfin: 300 x 300 dpi; <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> Telekommunikasjon kablet: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC med CE-merking (Europa); Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land	
Smart-programfunksjoner for faks		Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekreftelse;Tidsplan for feriefakser	
Prossessorhastighet	1,2 GHz		
<b>Tilkobling</b>			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket		
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A		
Trådløst	Valgfri, aktiveres ved kjøp av tilleggsutstyr.		
Mobil utskriftsfunksjon <sup>11</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0		
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
Nettverksmuligheter	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Harddisk	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 320 GB; AES 256-maskinvarerkryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfil, sikker sletting av jobbdataba, sikker sletting av ATA-disk)		
Minne	<b>Standard:</b> 1,25 GB (skriver), 500 MB (skanner); <b>Maksimum:</b> 2,0 GB (skriver), 500 MB (skanner)		
<b>Mediehåndtering</b>			
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 5		
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brovhode, konvolutt, fortrykt, hullt, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert		
Mediastørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), D-postkort (JIS), 10 x 15 cm	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), D-postkort (JIS), 10 x 15 cm	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), D-postkort (JIS), 10 x 15 cm
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff, stiftemaskin <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff, stiftemaskin <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); <b>ADM:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); <b>ADM:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); <b>ADM:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Kartong (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Konvolutt: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Skuff 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Skuff 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Kartong (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Konvolutt: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Skuff 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Skuff 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Kartong (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Konvolutt: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Skuff 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 250 ark Konvolutter: Inntil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 250 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows 10 alle 32-bit-/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystem som er kompatible med Universal Print Driver (fra HP.com): Windows 10 alle 32-bit-/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit/64-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdriverne er tilgjengelige fra HP.com og Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.86+, Windows 8.1 anbefalt v5.94+, Windows 7 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+, Windows Vista (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+		
Minimum systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), CD-ROM/DVD-stasjon eller Internettilkobling, dedikert USB-, nettverks- eller trådløstilkobling, 200 MB ledig harddiskplass, OS-kompatibel maskinvare (for OS-maskinvarekrav se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internett, USB, 1 GB tilgjengelig harddiskplass, OS-kompatibel maskinvare (for OS-maskinvarekrav kan du gå til <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Inkludert programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), brukerhåndbøker på Internett; For Mac OS: Velkomstskjermguide (omdirigerer brukere til HP.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)		
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere, Trusted Platform Module); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140-2 validerede kryptografiske biblioteker), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespør, deaktivering av USB-port, lomme for integrering av maskinvare for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager		
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Mål og vekt</b>			
Skrivermål (B x D x H) <sup>12</sup>	<b>Minste:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minste:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minste:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm
Pakkemål (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Skrivervekt <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Pakkevekt	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30 °C; <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF		
Datalagring	<b>Temperatur:</b> 0 til 35°C; <b>Fuktighet:</b> 10 til 90 % RF		
Akustisk <sup>14</sup>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,5 B(A) (utskrift med 38 spm); <b>Lydtrykk:</b> 51 dB(A) (utskrift med 38 spm)		
Strøm	<b>Krav:</b> Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbruk<sup>15</sup>:</b> 592 watt (utskrift), 47,3 watt (klar), 3,48 watt (hvilemodus), 0,08 watt (auto-av/manuelt på), 0,49 watt (auto-av/auto-på/Wake on LAN); <b>Typisk strømforbruk (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWt/uke (Energy Star), 1,51 kWt/uke (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning	<b>Krav:</b> Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbruk<sup>15</sup>:</b> 592 watt (utskrift), 47,3 watt (klar), 3,48 watt (hvilemodus), 0,08 watt (auto-av/manuelt på), 0,49 watt (auto-av/auto-på/Wake on LAN); <b>Typisk strømforbruk (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWt/uke (Energy Star), 1,51 kWt/uke (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning	<b>Krav:</b> Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbruk<sup>15</sup>:</b> 592 watt (utskrift), 47,3 watt (klar), 3,48 watt (hvilemodus), 0,08 watt (auto-av/manuelt på), 0,49 watt (auto-av/auto-på/Wake on LAN); <b>Typisk strømforbruk (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWt/uke (Energy Star), 1,51 kWt/uke (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi; Instant-on-kopiering		
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonalt) - Klasse A; EN 55022:2010 (EU) - Klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP <b>Blue Angel-samsvar:</b> Nei; Se ECI-dokumentet		
Innhold i esken <sup>17</sup>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; Faks-kabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; Faks-kabel
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Basert på HPs interne testing av de tre ledende konkurrentenes første side etter hvilemodus, og dupleks- og kopieringshastighet fullført 8/2015. Avhenger av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Se <http://www.hp.com/go/Ljclaims> for mer informasjon.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode Typical Electricity Consumption (TEC), eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med de tre beste ledende konkurrentene per 8/2015. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Kjøp av papirskuffer som tillegg er nødvendig for å oppnå maksimal papirkapasitet.
- <sup>5</sup> Enkelte funksjoner krever tilleggs kjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Noen løsninger krever nedlasting eller tilleggs kjøp. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Universell tilleggsmodul for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Påstanden om flere sider sammenlignet med tidligere kassetter er basert på sammenligning av sideytelse mellom originale HP 507A høykapasitets svarte LaserJet-tonerkassetter og originale HP 508X høykapasitets svarte LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.
- <sup>9</sup> HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkasset ikke inkludert; må kjøpes separat.
- <sup>10</sup> For å kunne bruke trådløs direkteutskrift må du kjøpe HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør som tilleggsutstyr. Mobilenheten må være koblet direkte til det trådløse nettverket til en trådløs direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for mer informasjon.
- <sup>11</sup> Touch-to-print-funksjonen krever kjøp av HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør som tilleggsutstyr. Mobilenhet må støtte Near Field Communication (NFC)-aktivert utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> Trådløst nettverk krever kjøp av HP JetDirect 2900nw Print Server. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.
- <sup>3</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>4</sup> Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- <sup>5</sup> HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvizitautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.
- <sup>6</sup> Maksimalt minne er med 1 GB DIMM installert. Det maksimale som fastvaren kan bruke er 2 GB, så 250 MB forblir ubrukt i denne konfigurasjonen.
- <sup>7</sup> Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>8</sup> Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- <sup>9</sup> HP anbefaler at antall skannede sider per måned holdes innenfor den oppgitte kapasiteten for å få optimal enhetsytelse.
- <sup>10</sup> Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken. Fullstendig løsningsprogramvare er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (Vista og tilsvarende servere) får kun drivere for utskrift og skanning. Windows RT OS for nettbrett (32-bit/64-bit) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskripter er tilgjengelig på HP.com (modellskripter er skriverdrivere for UNIX-operativsystemer). Linux-systemer bruker programvaren HPLIP som er internt i operativsystemet.
- <sup>11</sup> Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Uten skuff 1 eller Legal-forlengelse trukket ut.
- <sup>13</sup> Med skriverkassetter.
- <sup>14</sup> Testet konfigurasjon: enkeltsidig utskrift, A4-papir ved et gjennomsnitt på 38 spm, F-pakke (B5L46A, B5L47A) / Z-pakke (B5L54A).
- <sup>15</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- <sup>16</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>17</sup> Tonerkassettkapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-1516NOE, April 2018

