

# Stampante HP LaserJet Pro M501 dn



## Portate rapidamente a termine le attività, contribuendo al risparmio energetico

Portate in ufficio velocità di stampa e prestazioni straordinarie. Questa stampante consente di risparmiare energia, si avvia più rapidamente<sup>1</sup> e offre funzioni di protezione contro le minacce. Le cartucce del toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare più pagine.<sup>2</sup>



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

## Risultati eccezionali con un ingombro ridotto

- Non aspettate in coda davanti alla stampante. La prima pagina viene stampata in soli 7,2 secondi dalla modalità di sospensione a risparmio energetico.<sup>3</sup>
- Stampa di documenti fronte/retro più veloce rispetto alla concorrenza e fino a 65 pagine al minuto su fogli formato A5.<sup>1,4</sup>
- Questa stampante compatta e silenziosa è stata progettata per adattarsi a spazi ridotti e offre una capacità massima di 1.200 fogli.<sup>5</sup>

## Ottimizzate la protezione e semplificate la gestione del vostro parco dispositivi

- Stampa in tutta sicurezza dall'avvio all'arresto del sistema grazie a funzioni di protezione da minacce complesse.
- Contribuite a garantire la riservatezza dei vostri documenti, grazie alla stampa con PIN attivata tramite un dispositivo USB opzionale.<sup>6</sup>
- Scegliete la protezione basata su policy per dispositivi di stampa con HP JetAdvantage Security Manager opzionale.<sup>7</sup>
- Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base.<sup>8</sup>

## Più pagine, performance e protezione.

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Per ottenere il massimo. Il toner originale HP con JetIntelligence offre più pagine per cartuccia rispetto alle versioni precedenti.<sup>2</sup>
- Stampate subito con la cartuccia toner preinstallata, sostituibile con una cartuccia ad alta capacità opzionale.<sup>9</sup>
- Garantite la qualità HP originale in linea con le vostre aspettative grazie alla tecnologia antifrode e di autenticazione delle cartucce.

## Panoramica del prodotto

### Stampante HP LaserJet Pro M501dn

1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
2. Pulsante di apertura dello sportello superiore (accesso alle cartucce di toner JetIntelligence)
3. Porta Gigabit Ethernet, porta USB per la memorizzazione dei processi con stampa con PIN, 7 porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
4. 256 MB di memoria standard e processore a 1,5 GHz
5. Pannello di controllo LCD a 2 righe con tastierino
6. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
7. Stampa fronte/retro automatica



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	CF287A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 87A (8.550 pagine)
	CF287X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 87X (18.000 pagine)
<b>Accessori</b>	F2A72A Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
<b>Assistenza e supporto</b>	<p>U9CQ0E Servizio HP di supporto hardware per la stampante LaserJet Pro M501 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo</p> <p>U9CQ1E Servizio HP di supporto hardware per la stampante LaserJet Pro M501 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo</p> <p>U9CQ2E Servizio HP di supporto hardware per la stampante LaserJet Pro M501 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo</p> <p>U9CROPE Servizio HP di supporto hardware per la stampante LaserJet Pro M501 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo</p>

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante HP LaserJet Pro M501dn
<b>Codice prodotto</b>	J8H61A
<b>Funzionalità</b>	Stampa
<b>Pannello di controllo</b>	a 2 righe; Display testo con retroilluminazione; Tastierino numerico a 12 tasti e 6 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, impostazioni);
<b>Stampa</b>	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser
<b>Velocità di stampa<sup>1</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 43 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 34 ipm;
<b>Stampa prima pagina<sup>2</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,8 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 7,2 secondi;
<b>Risoluzione di stampa</b>	<b>Bianco e nero (migliore):</b> 600 x 600 dpi, fino a 4800 x 600 dpi potenziati; <b>Tecnologia:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi;
<b>Ciclo di lavoro mensile<sup>3</sup></b>	Fino a 100.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 1.500 a 6.000
<b>Funzionalità avanzate della stampante</b>	Stampa fronte/retro automatica; Stampa N-up; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Certificazione Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Pannello di controllo LCD a 2 righe; Storage dei processi integrato; Cartucce con tecnologia HP JetIntelligence
<b>Linguaggi standard di stampa</b>	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWF
<b>Font e caratteri</b>	84 font TrueType scalabili
<b>Area di stampa</b>	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 5,0 mm, Inferiore: 5,0 mm, Sinistro: 5,0 mm, Destro: 5,0 mm;
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica
<b>Velocità del processore</b>	1500 MHz
<b>Connettività</b>	
<b>Standard</b>	Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10 Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
<b>Wireless</b>	No
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,
<b>Protocolli di rete supportati</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto coda di stampa di basa), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa FTP, stampa IPP; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
<b>Capacità di rete</b>	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.1X
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 256 MB ; <b>Massimo:</b> <sup>5</sup> 256 MB
<b>Gestione dei supporti</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2: 1 cassetto da 550 fogli e 1 vassoio multifunzione da 100 fogli ; <b>Massimo:</b> 3: 2 cassette da 550 fogli ciascuno e 1 vassoio multifunzione da 100 fogli
<b>Tipi di supporti</b>	Carta (comune, leggera, peso medio, intermedia, pesante, extra pesante, cartoncini, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclata, ruvida, ecosostenibile); Buste; Etichette; Lucidi
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, Vassoio 3: da 105 x 148 mm a 215,9 x 355,6 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, buste B5, buste C5, personalizzato, buste DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Vassoio 2, Vassoio 3: A4, A5, A6, personalizzato, B5 (JIS), B6 (JIS)

<b>Modello</b>	Stampante HP LaserJet Pro M501dn
<b>Codice prodotto</b>	J8H61A
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli e cassetto principale da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli con il lato stampato verso il basso <b>Alimentazione opzionale:</b> Cassetto opzionale da 550 fogli (vassoio 3)
<b>Peso del supporto</b>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, Vassoio 3: Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> 100 fogli (carta pretagliata); 10 buste <b>Vassoio 2:</b> 550 fogli (carta pretagliata) <b>Vassoio 3:</b> 550 fogli (carta pretagliata) <b>Massimo:</b> 1.200 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli <b>Buste:</b> Fino a 10 buste <b>Lucidi per proiezioni:</b> Fino a 75 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>f</sup></b>	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> e in Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); SO Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (con Feature Pack 2 e 3), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP/SP3 (solo a 32 bit) consigliato v5.82+
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> SO compatibili (vedere "Sistemi operativi compatibili"); Unità CD-ROM o connessione a Internet (per l'installazione del software); Connessione USB dedicata o connessione di rete (cablata o wireless); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Per i requisiti hardware minimi di sistema operativo, vedere il produttore del sistema operativo, come il sito Web <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> SO compatibili (vedere "Sistemi operativi compatibili"); Connessione a Internet (per l'installazione del software); Connessione USB dedicata o connessione di rete (cablata o wireless); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Per i requisiti hardware minimi di sistema operativo, vedere il produttore del sistema operativo, come il sito Web <a href="http://www.apple.com">www.apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online, HP Device Toolbox, Studio per il miglioramento dei prodotti HP; Per SO Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)
<b>Gestione della sicurezza</b>	Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro
<b>Gestione della stampante</b>	Administrator Resource Kit per stampante UPD; Active Directory Administrator Template per UPD, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; Software HP Web JetAdmin, software HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h) <sup>7</sup>	<b>Minimo</b> 418 x 376 x 289 mm; <b>Massimo:</b> 418 x 639 x 289 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	497 x 398 x 466 mm
Peso della stampante	11,6 kg
Peso della confezione	14,5 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 32,5 °C <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 60 °C <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa
<b>Acustica<sup>8</sup></b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 54 dB(A)
<b>Alimentazione<sup>9</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione in entrata: da 200 a 240 VAC, 50 Hz (senza doppio voltaggio, l'alimentazione varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); <b>Consumo:</b> 660 watt (in stampa); 6,1 watt (pronta), 1,3 watt (sospensione), 0,7 watt (spegnimento/accensione automatica con connessione USB, disattivata alla spedizione), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>10</sup>:</b> Blue Angel: 1,623 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-Off; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Modalità di sospensione per risparmio energetico
<b>Certificazioni<sup>11</sup></b>	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel SI, Blue Angel DE-UZ 205;</b> garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Brasile
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP LaserJet Pro M501; Cartuccia di toner HP LaserJet Introductory preinstallata (nero: 6.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida all'installazione, guida introduttiva, guida per l'utente, pieghevole esplicativo, guida alla garanzia); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Driver software e documentazione su CD-ROM; Software e documentazione in formato elettronico contenuti nel CD; Cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Valore basato su test interni HP condotti a dicembre 2015. Prima pagina stampata da modalità di sospensione, velocità di stampa fronte/retro, rispetto ai tre concorrenti principali. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>4</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734 nel test per la performance delle funzionalità; eccetto la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>5</sup> Per ottenere la capacità massima di alimentazione, è necessario acquistare vassoi della carta opzionali.
- <sup>6</sup> Richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata con almeno 16 GB di capacità.
- <sup>7</sup> In base al report sui dati interni HP protetti (Device Security Comparison, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. Richiede l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin può essere scaricato senza costi aggiuntivi dal sito <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>9</sup> Cartucce toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 87X non incluse; da acquistare separatamente.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> 256 MB PC3 1600.
- <sup>6</sup> Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per i sistemi operativi Windows precedenti (Vista e server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscript UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscript sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. Il software HP per Mac non viene più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com> (per i sistemi operativi Mac vengono installati il driver Mac e Mac Utility).
- <sup>7</sup> Include l'altezza del pannello di controllo e le sporgenze dell'impugnatura laterale di 4 mm.
- <sup>8</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: stampa solo fronte con fogli formato A4 a 43 ppm.
- <sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>10</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>11</sup> Registrazione EPEAT® se disponibile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare il sito [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-3797, Maggio 2020

