



HP LaserJet Pro M501 dn

Dokončíte svoje úlohy rýchlo a šetríte energiou

Nasadíte pôsobivé rýchlosti tlače a pracovný výkon na svojom pracovisku. Táto energeticky úsporná tlačiareň sa spustí rýchlejšie¹ a poskytuje funkcie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť proti hrozbám. Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence produkujú viac strán.²



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

Veľkolepé výsledky, malé rozmery

- Nečakajte na dokumenty. Vytlačte prvú stranu z úsporného režimu spánku už za 7,2 sekúnd.³
- Tlačte obojstranné dokumenty rýchlo a vytlačte až 65 strán za minútu A5.^{1,4}
- Táto kompaktná a tichá tlačiareň nájde miesto aj v stiesnenom prostredí, pričom ponúka kapacitu až 1 200 hárkov.⁵

Využite silnú ochranu a jednoduchú správu svojich zariadení

- Tlačte bezpečne od spustenia až po vypnutie vďaka bezpečnostným funkciám, ktoré chránia pred komplexnými hrozbami.
- Tlačte dôverné dokumenty s kódom PIN využitím voliteľnej jednotky USB.⁶
- Používajte ochranu podľa smernice pre tlačové zariadenia s voliteľnou funkciou HP JetAdvantage Security Manager.⁷
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nenahraditeľných funkcií správy.⁸

Ďalšie informácie. Strany, výkon a ochrana.

- S presnou čiernou tonerovou kazetou vytvárajte ostrý text, výrazné čierne farby a sviežu grafiku.
- Získajte viac. Originálna tonerová kazeta HP s funkciou JetIntelligence zaručuje viac strán na kazetu ako predchádzajúce kazety.²
- S predinštalovanou tonerovou kazetou môžete hneď tlačiť. Voliteľne ju môžete vymeniť za kazetu s vysokou výťažnosťou.⁹
- Prostredníctvom technológie ochrany pred falzifikátmi a overenia pravosti kaziet získate istotu, že ste kúpili originálne produkty HP.

Popis príslušenstva výrobku

HP LaserJet Pro M501dn

- 1. Výstupný zásobník na 250 hárkov
- 2. Tlačidlo uvoľnenia horného krytu (prístup k tonerovým kazetám JetIntelligence)
- 3. Port Gigabit Ethernet, port USB na ukladanie úloh s tlačou na heslo PIN, ⁷ vysokorychlostný port USB 2.0 na tlač
- 4. Štandardná pamäť 256 MB a procesor 1,5 GHz
- 5. 2-riadkový ovládací panel LCD s numericou klávesnicou
- 6. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
- 7. Automatická obojstranná tlač



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CF287A Čierna originálna tonerová kazeta HP 87A LaserJet (Približne 8 550 strán)
	CF287X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet (Približne 18 000 strán)
Príslušenstvo	F2A72A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
Servis a podpora	U9CQ0E HP: 3-ročná hardvérová podpora s odozvou do jedného dňa LaserJet a so zadržaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Pro M501 U9CQ1E HP: 4-ročná hardvérová podpora s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Pro M501 U9CQ2E HP: 5-ročná hardvérová podpora HP s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet M501 U9CR0PE HP: 1-ročná pozáručná hardvérová podpora s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Pro M501

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro M501dn
Číslo produktu	J8H61A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	2-riadkový; Podsvietený textový displej; 6 tlačidiel (zrušiť úlohu, šípka nahor, šípka nadol, vybrať, späť, nastavenia) a 12 numerických klávesov
Tlač	
Technológia tlače	Laserové
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 43 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 34 obr./min.;
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,8 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 7,2 sekundy;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): 600 x 600 dpi až 4 800 x 600 dpi emulované; Technológia: Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi;
Mesačná záťaž ³	Až 100 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán⁴: 1 500 až 6 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden hárok; Zoradenie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Certifikácia Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Ovládací panel s 2-riadkovým displejom; Interná pamäť pre tlačové úlohy; Kazety JetIntelligence
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v. 1.7), URJ, PCLM, PWG
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 5,0 mm, Dolný: 5,0 mm, Ľavý: 5,0 mm, Pravý: 5,0 mm;
Duplexná tlač	Automaticky
Rýchlosť procesora	1500 MHz
Konektivita	
Štandardné	Porty vysokorýchlostného rozhrania USB 2.0 Host/Device; Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
Bezdrôtová	Nie
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, HP ePrint; Získovanie: SLP, Bonjour, získavanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (pripojenie v nestavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa zabezpečenia SSL a certifikátov; správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, sťahovanie firmvéru cez FTP
Sieťové možnosti	Áno, cez vstavané rozhranie 10/100/1000Base-TX, Gigabit; Rozhranie Ethernet s funkciou auto-crossover; Overovanie pomocou 802.1x
Pamäť	Štandardné: 256 MB ; Maximum: ⁵ 256 MB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2: 1 kazeta na 550 a 1 viacúčelový zásobník na 100 hárkov ; Maximum: 3: 2 kazety na 550 a 1 viacúčelový zásobník na 100 hárkov
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, stredne ťažký, stredný, ťažký, extra ťažký, kancelársky, kartón, farebný, hlavičkový, predtlačený, predtierovaný, recyklovaný, drsný, ecofficient); Obálky; Štítky; Priehľadné fólie
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 mm až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2, zásobník 3: 105 x 148 mm až 215,9 x 355,6 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, Obálka B5, Obálka C5, Vlastný, Obálka DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Zásobník 2, zásobník 3: A4, A5, A6, Vlastný, B5 (JIS), B6 (JIS)

Model	HP LaserJet Pro M501dn
Číslo produktu	J8H61A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov a hlavná kazeta na 550 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov, papier lícnou stranou dolu Voliteľný vstup: Voliteľný kazetový zásobník na 550 listov (zásobník 3)
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, zásobník 3: 60 až 120 g/m ²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: 100 hárkov papiera; 10 obálok Zásobník 2: 550 hárkov Zásobník 3: 550 hárkov Maximum: 1 200 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 hárkov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 75 hárkov Maximum: Až 250 hárkov
Kompatibilné operačné systémy ⁶	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom Universal Print Driver (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); OS Mac (tlačové ovládače HP sú k dispozícii na stránkach http://www.hp.com a Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobilné operačné systémy (ovládače ako súčasť operačného systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačné systémy Linux (softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Iné operačné systémy: UNIX
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/ Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Citrix (v systéme Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3); Citrix (v systéme Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systéme Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pre Linux; NetWare 6.5/SP8; Klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.86+, 8.1 – odporúča sa v5.94+, Windows 7 (32-bitový/64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows Vista (32-bitový a 64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows XP SP3 (iba 32-bitový) – odporúča sa v5.82+
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Kompatibilné OS (pozri "Kompatibilné operačné systémy"); Jednotka CD-ROM alebo pripojenie na internet (pre inštaláciu softvéru); Vyhradené pripojenia USB alebo sieťové pripojenie (káblová alebo bezdrôtová); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Minimálne hardvérové požiadavky pre operačný systém nájdete u výrobcu OS, ako napríklad microsoft.com Mac: Kompatibilné OS (pozri "Kompatibilné operačné systémy"); Pripojenie na internet (pre inštaláciu softvéru); Vyhradené pripojenia USB alebo sieťové pripojenie (káblová alebo bezdrôtová); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Minimálne hardvérové požiadavky pre operačný systém nájdete u výrobcu OS, ako napríklad Apple.com
Obsahuje softvér	Pre operačný systém Windows: Inštalátor/odínštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník pri registrácii výrobku, pomocník pre webové služby HP (HP Connected), online používateľské príručky, súprava nástrojov pre zariadenia HP, štúdia zlepšenia výrobkov HP; Pre systém Mac: Úvítacia obrazovka (presmeruje používateľa na stránku HP.com alebo na zdroj aplikácie OS pre softvér LaserJet)
Správa zabezpečenia	Vstavaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií, zmena spoločného hesla SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, bezpečné spúšťanie
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne s UPD; Šablóna pre správcu služby Active Directory pre UPD, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, správca spravovanej tlače, PRNCON.EXE, HPPRLOG, nástroj na migráciu serverov, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; Softvér HP Web JetAdmin, softvér HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ⁷	Minimálne 418 x 376 x 289 mm; Maximum: 418 x 639 x 289 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	497 x 398 x 466 mm
Hmotnosť tlačiarne	11,6 kg
Hmotnosť balenia	14,5 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 60 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 10 – 90 %
Akustika ⁸	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A) Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájanie ⁹	Požiadavky: Vstupné napätie: Str. prúd 200 – 240 V, 50 Hz; Spotreba: 660 W (aktívna tlač), 6,1 W (pohotovostný režim), 1,3 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutie/zobudenie pripojením USB, pri dodaní vypnuté), 0,1 W (automatické vypnutie/manuálne zapnutie), 0,1 W (manuálne vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)¹⁰: Blue Angel: 1,623 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/týždeň; Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-Off; Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu; Režim spánku s nízkou spotrebou energie
Certifikáty ¹¹	Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodné) – trieda A; EN 55022:2010 (EÚ) – trieda A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Smernica o EMK 2004/108/ES; Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP;
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	Certifikácia ENERGY STAR®; Hodnotenie EPEAT®
Krajina pôvodu	Vyrobené v Brazílii
Obsah balenia	Tlačiareň HP LaserJet Pro M501; Predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (čierna: 6 000 strán); Priložená dokumentácia (inštalácia príručka, príručka Začínáme, používateľská príručka, leták podpory, príručka záruky); Dokumentácia a softvér k tlačiarňam na disku CD-ROM; Softvérové ovládače a dokumentácia na disku CD-ROM; Disky CD so softvérom a elektronickou dokumentáciou; Napájací kábel
Záruka	Záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o oceňovaných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti nájdete na stránke http://www.hp.com/support .

Poznámky

- ¹ Na základe interného testu rýchlosti tlače prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače (test z decembra 2015). Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- ² Viac strán než predchádzajúce kazety na základe porovnania výťažnosti čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet a čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ⁴ Merané podľa testu výkonnosti funkcií podľa normy ISO/IEC 24734; bez prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ⁵ Na dosiahnutie maximálnej vstupnej kapacity je potrebný nákup voliteľných zásobníkov papiera.
- ⁶ Vyžaduje zakúpenie samostatnej jednotky USB flash s minimálnou kapacitou 16 GB.
- ⁷ Na základe interných zabezpečených údajov spoločnosti HP (Porovnanie zabezpečenia zariadení, január 2015) a Správy o riešeníach pre HP JetAdvantage Security Manager 2.1 z Buyers Laboratory LLC, február 2015. Vyžaduje ďalší nákup. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na stránke <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Originálne čierne tonerové kazety s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet nie sú súčasťou balenia; zakúpte ich samostatne.

Vyhľadania - technické špecifikácie

- ¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Zafarbenosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarne a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁵ 256 MB PC3 1600.
- ⁶ Softvér v balení nepodporuje všetky „kompatibilné operačné systémy“. Softvér pre kompletné riešenia je dostupný len pre systém Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows (Vista a ekvivalentné servery) majú k dispozícii iba ovládače tlače. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-bitový a 64-bitový) využíva zjednodušený tlačový ovládač HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty UNIX sú k dispozícii na stránke <http://www.hp.com> (modelové skripty sú ovládače tlačiarne pre operačné systémy UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP integrovaný v operačnom systéme. Softvér HP pre Mac sa už nenachádza na disku CD, ale možno ho stiahnuť zo stránky <http://www.hp.com> (pre operačné systémy Mac sa inštaluje ovládač pre Mac a nástroj Mac Utility).
- ⁷ Vráťane výšky ovládacieho panela a bočných úchytov vystupujúcich 4 mm.
- ⁸ Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: jednostranná tlač s použitím papiera A4 pri rýchlosti 43 str./min.
- ⁹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodenie sa tým tlačiarne a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú typicky založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ¹⁰ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodenie sa tým tlačiarne a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ¹¹ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

sk-sk Február 2022

