

## Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

ID prodotto: SV431DPU3A2



Questo switch KVM DisplayPort USB 3.0 a 4 porte permette di controllare quattro computer dotati di DisplayPort (DP) con un solo set di monitor, tastiera e mouse. Il KVM è dotato inoltre di audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 3 porte incorporato.

Questo switch KVM offre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato, separato dalla tastiera e dal mouse HID, per consentire di condividere le periferiche USB tra ciascun computer connesso ed evitare la spesa di apparecchiature distinte. L'hub USB 3.0 commuta automaticamente i dispositivi USB connessi verso il computer selezionato, evitando il fastidio di scollegare e ricollegare le periferiche.

Grazie al supporto per USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, per assicurare prestazioni perfette per le periferiche USB - ideale per trasferire rapidamente i dati alle unità USB 3.0 esterne.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD 4K a 30 Hz, questo switch KVM DisplayPort a 4 porte offre la possibilità di gestire con facilità display DP di grandi dimensioni, ideale per le applicazioni grafiche che richiedono il supporto video ad alta risoluzione.

Lo switch KVM è dotato di porte audio da 3,5 mm ausiliarie, che permettono di condividere audio analogico indipendente, da ciascuno dei computer connessi, con il proprio set di altoparlanti del desktop. L'audio indipendente, unitamente al video DP 4K, offre il pieno controllo multimediale tra i diversi computer, rendendo questo KVM perfetto per applicazioni professionali creative, quali progettazione o editing di video e audio.

SV431DPU3A2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Controllo di quattro computer USB DisplayPort con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e monitor)
- Consente di eseguire applicazioni multimediali Ultra HD, quali progettazione grafica o creazioni CAD e CAM
- Consente di condividere le periferiche USB 3.0 tra quattro computer

## Caratteristiche

- Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all'hub USB 3.0 integrato
- Eccezionale qualità delle immagini con supporto per risoluzioni Ultra HD 4K
- Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
- Nessun driver o software necessario
- Porte per tastiera e mouse HID indipendenti

---

### Hardware

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Norme di garanzia    | 2 Years                |
| Audio                | Sì                     |
| Porte KVM            | 4                      |
| Interfaccia PC       | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Tipo video PC        | DisplayPort            |
| Multimonitor         | 1                      |
| Montaggio a rack     | Opzionale              |
| Cavi inclusi         | No                     |
| Standard del settore | HDCP 2.2               |

|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Collegamento a margherita             | No                                                                                                                                                                                                                  |
| <hr/>                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Prestazioni             |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Controllo IP                          | No                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Hot-Key Selection                     | Sì                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Lunghezza max cavo                    | 32.8 ft [10 m]                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Risoluzioni digitali massime          | 3840x2160 @ 30 Hz                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Widescreen supportato                 | Sì                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Specifiche audio                      | Supporto stereo a 2 canali                                                                                                                                                                                          |
|                         | Supporto selezione porte              | Pulsante e tasti di scelta rapida                                                                                                                                                                                   |
|                         | MTBF                                  | 143000 Ore                                                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Connettore/i            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Interfacce console                    | 1 - DisplayPort (20 pin)<br>1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)<br>4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)                                                                                                        |
|                         | Connettori host                       | 4 - DisplayPort (20 pin)<br>4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)<br>4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)                                                                                                       |
|                         | Altre Interfacce                      | 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)                                                                                                                                                                             |
| <hr/>                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Note/requisiti speciali |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Nota                                  | Informazioni sugli adattatori video<br><br>Con questo switch KVM è necessario utilizzare un adattatore video attivo. L'utilizzo di un adattatore video passivo potrebbe causare problemi relativi alle prestazioni. |

Controllare se l'adattatore video che si desidera utilizzare è di tipo attivo.

#### Indicatori

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Indicatori LED | 4 - LED selezione porte/collegamento |
|                | 1 - LED alimentazione                |

#### Alimentazione

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso      | 100 - 240 AC          |
| Tensione di uscita     | 12V DC                |
| Corrente di uscita     | 1.5 A                 |
| Tipo presa             | M                     |
| Consumo energetico     | 18                    |

#### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
| Umidità                      | 0~80% RH senza condensa       |

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Colore             | Nero            |
| Lunghezza prodotto | 8.7 in [22 cm]  |
| Larghezza prodotto | 5.1 in [13 cm]  |
| Altezza prodotto   | 1.7 in [4.3 cm] |
| Peso prodotto      | 2.3 lb [1.1 kg] |

#### Informazioni confezione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantità confezione | 1 |
|---------------------|---|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lunghezza Confezione            | 11.7 in [29.7 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 9.8 in [25.0 cm]  |
| Altezza del Pacco               | 3.5 in [8.8 cm]   |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 3.4 lb [1.6 kg]   |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Switch KVM DisplayPort a 4 porte                            |
|                             | 4 - Piedini in gomma                                            |
|                             | 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK,<br>ANZ) |
|                             | 1 - Guida di avvio rapido                                       |

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.