



#### Q-Line Ekran

- 65 inç
- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Full HD

65BDL3000Q/00

## Reklam deneyiminizi geliştirin

Paha biçilemez performans ile

Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

#### Faydaları

[Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler](#)

- CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- HTML5 ile içeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- CMND ve Oluştur özelliğiyle içerik oluşturun ve bunları yönetin

[Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser](#)

- CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
- Konferanslara yönelik FailOver ile toplantılarınızı sadeleştirin
- Enerji tasarrufu için SmartPower

[Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir](#)

- Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

# PHILIPS

## Özellikler

### CMND



Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

### CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

### SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

### FailOver



İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

### Toplantı Odaları için FailOver

FailOver ile sunumlarınızı ve görüntülü konferanslarınızı sadeleştirin. Bir toplantı veya konferans odası kullanılmadığında arka plan içeriği seçtiğiniz herhangi bir içerik panosundan çalıştırılabilir. Toplantı başladığında ve sunumunuzun ekranınızı paylaşmak istediğinizde bilgisayarınızı bağlamanız yeterlidir. Ekran görüntüleri manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak değiştirir ve ekranınızda kileri gösterir.

### Full HD LED teknolojisi

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

### SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağıyla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

### CMND ve Oluştur

Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz.

## Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

### Görüntü/Ekran

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Çapraz ekran boyutu (inç)    | 65 inç   |
| Çapraz ekran boyutu (metrik) | 163,9 cm |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Ekran çözünürlüğü      | 1920x1080p            |
| Optimum çözünürlük     | 60 Hz'de 1920 x 1080  |
| Parlaklık              | 350 cd/m <sup>2</sup> |
| Kontrast oranı (tipik) | 3000:1                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinamik kontrast oranı | 500.000:1                                                                                                                                                                                                                             |
| Tepki süresi (tipik)   | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                  |
| En-boy oranı           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                  |
| İzleme açısı (yatay)   | 178 derece                                                                                                                                                                                                                            |
| İzleme açısı (dikey)   | 178 derece                                                                                                                                                                                                                            |
| Piksel aralığı         | 0,74 x 0,74 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekran renkleri         | 1,07 Milyar                                                                                                                                                                                                                           |
| Görüntü güçlendirme    | 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme<br>3D Combfilter (tarama filtresi)<br>Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme<br>Aşamalı Tarama<br>3D MA satırların üst üste binmesini önleme<br>Dinamik kontrast geliştirme |
| Panel teknolojisi      | VA                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar formatları | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz<br>1024 x 768, 60 Hz<br>1280 x 768, 60 Hz<br>1280 x 800, 60 Hz<br>1360 x 768, 60 Hz<br>60Hz'de 1600 x 1200<br>1920 x 1080, 60 Hz<br>1920 x 1200, 60Hz<br>1280 x 1024, 60 Hz<br>720 x 400, 70Hz<br>800 x 600, 60, 72, 75 Hz |
| Video formatları      | 480p, 60 Hz<br>576p, 50 Hz<br>720p, 50, 60 Hz<br>1080p, 50, 60Hz<br>1080i, 25, 30Hz<br>480i, 30, 60 Hz<br>576i, 25, 50 Hz                                                                                                                               |

#### Bağlantı

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video girişi      | DVI-D<br>VGA (Analog D-Sub)<br>USB<br>Komponent (BNC)<br>Kompozit (BNC)<br>DisplayPort (1.2)<br>HDMI (x2) |
| Ses girişi        | 3,5 mm jak<br>Ses Sol/Sağ (RCA)                                                                           |
| Audio çıkışı      | Ses Sol/Sağ (RCA)<br>Harici hoparlör konektörü                                                            |
| Harici kontrol    | RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak<br>IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak<br>RJ45                                    |
| Video çıkışı      | DisplayPort<br>DVI-I<br>VGA (DVI-D üzerinden)                                                             |
| Diğer bağlantılar | OPS<br>USB                                                                                                |

#### Kullanılabilirlik

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ekran koruma işlevleri          | Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık            |
| Klavye kontrolü                 | Gizli<br>Kilitlenebilir                     |
| Ağ üzerinden kontrol edilebilir | LAN (RJ45)<br>RS232<br>Tek Kablo (HDMI-CEC) |
| Sinyal Loop Through             | DisplayPort<br>DVI<br>VGA<br>RS232          |
| Kurulum kolaylığı               | Akıllı Yuva                                 |
| Enerji tasarrufu fonksiyonları  | Smart Power                                 |
| Yerleştirme                     | Yatay (16/7)                                |
| Uzaktan kumanda sinyali         | Kilitlenebilir                              |
| Döşemeli Matris                 | 10 x 15'e kadar                             |

#### Boyutlar

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Çerçeve genişliği    | 13,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,9 (Alt) mm |
| Set Genişliği        | 1458,7 mm                        |
| Set Yüksekliği       | 834,7 mm                         |
| Set Derinliği        | 52,20 mm                         |
| Set Genişliği (inç)  | 57,43 inç                        |
| Set Yüksekliği (inç) | 32,86 inç                        |
| Set Derinliği (inç)  | 2,06 inç                         |
| Ürün ağırlığı        | 24,8 kg                          |
| Ürün ağırlığı (lb)   | 54,7 lb                          |
| VESA Montaj          | 400 x 400 mm, M6                 |
| Akıllı Yuva montajı  | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm       |

#### Çalışma koşulları

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Yükseklik                  | 0 ~ 3000 m  |
| Sıcaklık aralığı (çalışma) | 0 ~ 40 °C   |
| Sıcaklık aralığı (saklama) | -20 ~ 60 °C |
| Bağıl nem                  | 20 ~ 80 %   |
| MTBF                       | 50.000 saat |

#### Güç

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Şebeke elektriği             | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Tüketim (Açık modu)          | 176 W                     |
| Bekleme modunda güç tüketimi | <0,5W                     |
| Güç Tasarrufu Özellikleri    | Smart Power               |

#### Ses

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Dahili hoparlörler | 2 x 10W RMS |
|--------------------|-------------|

#### Aksesuarlar

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birlikte verilen aksesuarlar | AC Güç Kablosu<br>RS232 kablosu<br>Uzaktan Kontrol<br>Uzaktan kumanda pilleri<br>CD-ROM'da Kullanım kılavuzu<br>Hızlı başlangıç kılavuzu<br>HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)<br>Masa üstü stand |
| İsteğe bağlı aksesuarlar     |                                                                                                                                                                                            |

#### Multimedya Uygulamaları

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Oynatma Video | M2TS<br>M4V<br>MK3D<br>MKV<br>MP4<br>MPEG<br>MPG<br>MTS<br>TS<br>TTS<br>VOB<br>WMV |
| USB Oynatma Resim | BMP<br>GIF<br>JPEG<br>JPG                                                          |
| USB Oynatma Ses   | AAC<br>AIF<br>AIFF<br>ASF<br>M4A<br>LPCM<br>M3U<br>MP3<br>MP4<br>WAV<br>WMA        |

#### Çeşitli

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Garanti                    | 3 Yıl garanti                    |
| Ekran Menüsü (OSD) Dilleri | Arapça<br>Basitleştirilmiş Çince |

Klasik Çince  
İngilizce  
Fransızca  
Almanca  
İtalyanca  
Lehçe  
Rusça  
İspanyolca  
Türkçe  
Japonca

Yasal onaylar

EPEAT  
CE  
UL/cUL  
CB  
GOST  
C-Tick  
RoHS  
FCC, Sınıf B



Bilgi değişimi  
2017, Ağustos 5  
Version: 3.1.1  
EAN: 8712581739775

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)