

El P130-000-COMP está diseñado para aplicaciones como visualización de contenido de video con audio. Para uso en una computadora estándar, los íconos del escritorio y otro texto pueden aparecer menos nítidos que con una conexión directa de cable

Convertidor HDMI a RCA de Video Compuesto con Audio (HDMI Hembra/3x RCA Hembra)

NÚMERO DE MODELO: P130-000-COMP



Convierta una señal HDMI de audio y video para usar con un televisor o un monitor analógico equipado con puertos RCA de audio y video compuesto.

Características

Convierta HDMI a Video Compuesto y Audio para Compatibilidad con Pantallas Analógicas

El convertidor P130-000-COMP de Tripp Lite permite la conexión de una fuente HDMI, como una laptop o un reproductor de Blu-ray, a una televisión, monitor o proyector equipado con conectores RCA de audio y video compuesto. Un switch permite seleccionar el estándar de video NTSC o PAL para compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. El convertidor tiene una entrada HDMI hembra y salidas RCA de video compuesto (amarillo) y audio estéreo (rojo y blanco); los cables se venden por separado.

Ahorre Dinero sin Sacrificar Calidad de la Imagen y el Sonido

Este convertidor de HDMI a video compuesto y audio le ayuda a ahorrar dinero haciendo su actual televisor o monitor de video compuesto compatible con una fuente de video equipada con HDMI, eliminando la necesidad de comprar una nueva pantalla HDMI. Es compatible con HDCP y soporta resoluciones de entrada de video HDMI de 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p (50Hz y 60Hz). El convertidor soporta resoluciones de salida de video hasta 480i (NTSC) y 576i (PAL) También soporta audio estéreo de dos canales (derecho / izquierdo) sin compresión.

Instalación Simplificada con una Solución Versátil para Conectar y Usar

Completamente para conectar y usar, este convertidor no requiere software ni controladores Conecte sus dispositivos y conecte la fuente de alimentación 100V ~ 240V incluida. Adecuado para su uso en muchos países, la fuente de alimentación viene con cuatro adaptadores de clavija: NEMA 1-15P (Norteamérica), CEE 7/16 Schuko (Europa), BS1363 (Reino Unido) y AS/NZS 3112 (Australia).

Garantía de 2 Años

El P130-000-COMP está respaldado por una garantía de 2 años, asegurando confiabilidad y rendimiento.

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Permite que una fuente de video HDMI trabaje con puertos de audio y video RCA
- Convierte video HDMI de alta calidad a hasta 1080p
- Soporta estándares de video NTSC (hasta 480i) y PAL (hasta 576i)
- Los adaptadores para suministro de energía y enchufes de 100V ~ 240V permiten una amplia compatibilidad
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Aplicaciones

- Vea video desde una laptop o un reproductor de Blu-ray en una pantalla equipada con puertos RCA de audio y video compuesto
- Continúe usando una pantalla de video compuesto en lugar de comprar una nueva pantalla equipada con HDMI

Requisitos del Sistema

- Fuente de video con salida HDMI
- Pantalla con estradas RCA de video compuesto y audio estéreo

El Paquete Incluye

- P130-000-COMP – Convertidor HDMI a Video Compuesto con Audio (H/3xH)
- Fuente de Alimentación Externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60 Hz, 0.3A; Salida: 5V 1A) con un cable de 1.52 m [5 pies]
- Adaptadores de clavijas (Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia)
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

Código UPC	037332192738
Tipo de Producto	Video Adapter
Tecnología	Compuesto; HDMI; Audio Estéreo
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 7.40 x 8.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 18.80 x 21.59
Peso de Envío (lb)	1.20
Peso de Envío (kg)	0.54
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
Peso de la Unidad (lb)	1.36
Peso de la Unidad (kg)	0.62
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años